

## OMNITRONIC UHF-400 BP Taschensend.804MHz

Optionaler Taschensender für UHF-400

Art.-Nr.: 13055485

GTIN: 4026397220063



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- Überträgt die Signale des angeschlossenen Mikrofons an den Empfänger mit gleicher Trägerfrequenz
- Betrieb im störungsarmen UHF-Bereich
- Für 2 Mignon-Batterien (Typ AA)
- Mit LED-Anzeige der Batteriekapazität
- Mit An/Aus-Betriebswahlschalter
- Inkl. Kopfbügel-Mikrofon (Mini-XLR-Buchse)
- Anmelde- und gebührenfrei in der BRD

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397220063

Gewicht: 0,24 kg

Länge: 0.17 m

Breite: 0.14 m

Höhe: 0.05 m

### Technische Daten:

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Frequenzband:       | UHF                                            |
| Trägerfrequenz:     | 804 MHz                                        |
| Maße:               | Breite: 6,5 cm<br>Tiefe: 3 cm<br>Höhe: 13,5 cm |
| Antenne:            | Gummi                                          |
| Trägerfrequenz:     | UHF 804.750 MHz                                |
| Modulation:         | FM                                             |
| Frequenzstabilität: | ±0,005 %                                       |
| Schwellenwert:      | <1 % bei 1 kHz                                 |

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Tonsignal:                | 32.768 kHz                  |
| Audiobandbreite:          | 50-15000 Hz ( $\pm 3$ dB)   |
| Frequenzhub:              | $\pm 48000$ Hz              |
| RF Ausgangsleistung:      | 10 mW max.                  |
| Spannungsversorgung:      | 2 Mignon-Batterien (Typ AA) |
| Stromverbrauch:           | ca. 65 mA, $\pm 5$ mA       |
| Lebensdauer der Batterie: | ca. 12 Stunden              |
| Maße (L x B x H):         | 135 x 65 x 30 mm            |
| Gewicht:                  | 90 g                        |

### **Lieferumfang:**