

EUROLITE Set DMX Split 8X Splitter + Sender + Empfänger

DMX-Splitter mit einem DMX-Funksender und einem phantomgespeisten DMX-Funkempfänger

Art.-Nr.: 20000053

GTIN:



Features:

- DMX-Verteiler für die Aufteilung eines DMX-Eingangssignals auf 8 DMX-Ausgänge
- Eingang und Ausgänge jeweils XLR 3-polig und 5-polig
- Ein- und Ausgang galvanisch getrennt
- Eingang und Ausgänge mit interner 500-mA-Sicherung
- Zuschaltbarer Abschlusswiderstand
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE
- Jeder DMX-Ausgang mit unabhängigem Treiber und Statusanzeige
- Ansteuerbar über DMX; QuickDMX über 5-pol XLR (M) Einbauversion (optional)
- **EUROLITE QuickDMX Funksender**
Kompakter DMX-Funksender 2,4 GHz
 - Benutzerfreundlicher 3-poliger XLR-Adapter (male) mit schwenkbarer Antenne
 - Mit Drahtlos-DMX entfällt die aufwändige Verkabelung zwischen DMX-Controller und den DMX-gesteuerten Geräten in Lichtanlagen
- Durch GFSK-Modulation mit 78 Kanälen störungsfreier Betrieb auch neben weiteren QuickDMX-Transceiver und anderen Drahtlos-Geräten im 2,4-GHz-Band (wie z. B. WLAN und Bluetooth)
- Pro Sender können 1 bis 512 QuickDMX-Empfänger bedient werden
- LED-Funktionsanzeige
- Transceiver, verwendbar als Sender und Empfänger
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über QuickDMX; DMX; plug and play
- Reichweite von bis zu 400m
- Bis zu 6 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben
- **EUROLITE QuickDMX Funkempfänger phantomgespeist**
Kompakter DMX-Funkempfänger 2,4 GHz, phantomgespeist
 - Benutzerfreundlicher 5-poliger XLR-Adapter (female) mit schwenkbarer Antenne

Logistic

- Mit Drahtlos-DMX entfällt die aufwändige Verkabelung zwischen DMX-Controller und den DMX-gesteuerten Geräten in Lichnanlagen
- Durch GFSK-Modulation mit 78 Kanälen störungsfreier Betrieb auch neben weiteren QuickDMX-Transceiver und anderen Drahtlos-Geräten im 2,4-GHz-Band (wie z. B. WLAN und Bluetooth)
- Pro Sender können 1 bis 512 QuickDMX-Empfänger bedient werden
- LED-Funktionsanzeige
- Transceiver, verwendbar als Sender und Empfänger
- Benötigt 5 V Phantomspeisung zum Betrieb
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle empfangen und verarbeiten
- Ansteuerbar über DMX; QuickDMX; plug and play
- Reichweite von bis zu 400m
- Bis zu 6 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben

Technische Daten:

Gewicht:	2,46 kg
----------	---------

EUROLITE DMX Split 8X Splitter

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	5 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	8 x 3-pol XLR (W) Einbauversion galvanisch getrennt mit unabhängigem Treiber und Statusanzeige 8 x 5-pol XLR (W) Einbauversion galvanisch getrennt mit unabhängigem Treiber und Statusanzeige 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion Bypass 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion Bypass
Ansteuerung:	DMX; QuickDMX über 5-pol XLR (M) Einbauversion (optional)
Steuerelemente:	Bypass/Abschlusswiderstand Schalter, Netzschalter
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 14,5 cm Höhe: 4,45 cm
Gewicht:	2,22 kg

EUROLITE QuickDMX Funksender

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 5V DC 1000 mA
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel für USB A Netzanschluss (mitgeliefert)

DMX-Kanäle:	Ausgabe 512
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M)
Ansteuerung:	QuickDMX; DMX; plug and play
Reichweite:	Bis zu 400m
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Parallelbetrieb:	Max. 6 Sender
RF-Ausgangsleistung:	19 dBm
Modulation:	GFSK
Farbe:	Silber
Maße:	Länge: 21,2 cm Durchmesser: Ø 1,8 cm
Gewicht:	0,15 kg

EUROLITE QuickDMX Funkempfänger phantomgespeist

Stromversorgung:	5V DC
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über 5-pol XLR (W) Anbauversion
DMX-Kanäle:	Eingang 512
DMX-Ausgang:	1 x 5-pol XLR (W)
Ansteuerung:	DMX; QuickDMX; plug and play
Reichweite:	Bis zu 400m
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Parallelbetrieb:	Max. 6 Sender
Modulation:	GFSK
Farbe:	Silber
Maße:	Länge: 21,2 cm Durchmesser: Ø 1,8 cm
Gewicht:	0,10 kg

Lieferumfang:

1 x EUROLITE DMX Split 8X Splitter

1 x Gerät
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel

1 x EUROLITE QuickDMX Funksender

1 x Gerät
1 x Bedienungsanleitung
1 x Konformitätserklärung
1 x Externes Netzteil
1 x USB-Kabel

1 x EUROLITE QuickDMX Funkempfänger phantomgespeist

1 x Gerät
1 x Bedienungsanleitung
1 x Konformitätserklärung