

## RELACART Set UR-260D Bodypack mit HM-600S Headset

Art.-Nr.: 20000940

GTIN: 4026397710946



### Features:

#### RELACART UR-260D 2-Kanal-UHF-Empfänger 823-832 + 863-865 MHz

Diversity-Funkempfänger mit DSP für Mikrofon-Modeling und PC-Software

- 2-Kanal-Multifrequenz-Funkempfänger mit 24-Bit-Prozessor für erstklassige Klangqualität
- Integrierter MagicEQ ermöglicht spektakuläres Mikrofon-Modeling der Handmikrofone
- Es stehen 7 Presets mit bekannten Mikrofonen (e835, beta58, e935, D5, SM57, N/D767a, SM58) und 3 benutzerdefinierbare Presets zur Verfügung
- Integrierter Feedback Killer für automatische Feedback-Unterdrückung und kristallklare Klangqualität bei maximalem Gain
- DSP-Bearbeitung und Verwaltung über Ethernet-Schnittstelle und intuitiv bedienbare PC-Software
- Antenna-Diversity-Technik für höchste Empfangsqualität
- 10 Gruppen mit 90 Festfrequenzen innerhalb 11 MHz Schaltbandbreite
- Pilotfrequenz-Squelch-Technologie löscht drahtlose RF-Interferenzen
- Automatischer Frequenzsuchlauf (AFS) zum Finden störungsfreier Empfangskanäle
- Infrarotschnittstelle zur schnellen und fehlerfreien Synchronisation zwischen Sender und Empfänger
- Kaskadierung mehrerer Empfänger per Netzkabel möglich
- Lock-Funktion verhindert versehentliches Ändern der Einstellungen
- 2 abnehmbare Antennen (BNC) ermöglichen die Kombination mit dem Antennensplitter R-14D
- Stabiles Metallgehäuse
- (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich 1 HE

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397710946

Gewicht: 4,50 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

- Digitaler Signalprozessor 96kHz, 24 bit
- Reichweite von bis zu 80m
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa
- UHF 823 - 832 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- Bis zu 9 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben
- Mehrfarbiges LCD Display
- Das Gerät lässt sich über RJ-45 (W) Einbauversion mit dem PC verbinden, In Verbindung mit RELACART Magic EQ Software
- Tischpultgehäuse

#### RELACART UT-222 Bodypack mit HM-600S Headset

Taschensender mit PLL-Multifrequenz-Sender, 823-832 + 863-865 MHz

- Robustes Gehäuse mit Aluminiumlegierung, geeignet für harten Toureinsatz
- Pilotfrequenz-Squelch-Technologie löscht drahtlose RF-Interferenzen
- 10 Gruppen mit 90 Festfrequenzen innerhalb 11 MHz Schaltbandbreite
- Infrarotschnittstelle zur schnellen und fehlerfreien Synchronisation zwischen Sender und Empfänger
- Regelbare Eingangsverstärkung
- Sendeleistung Hi/Low einstellbar
- Lock-Funktion verhindert versehentliches Ändern der Einstellungen
- Bis zu 9 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben

##### Sender

- Akku-/Batteriebetrieb möglich
- Reichweite von bis zu 80m
- UHF 823 - 832 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa
- OLED Display

##### Mikrofon

- Richtcharakteristik: Kugelförmig
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

#### Technische Daten:

Gewicht: 2,71 kg

#### RELACART UR-260D 2-Kanal-UHF-Empfänger 823-832 + 863-865 MHz

|                           |                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ:                      | Empfänger                                                                                                        |
| Stromversorgung:          | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>12V DC 1000 mA                                                                         |
| Gesamtanschlusswert:      | Max. 9 W                                                                                                         |
| Schutzklasse:             | SK III                                                                                                           |
| Stromanschluss:           | Stromeinspeisung über Hohlstecker (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Steckernetzteil (mitgeliefert) |
| Anzahl der Kanäle:        | 2                                                                                                                |
| Frequenzbereich:          | 45 - 18000 Hz                                                                                                    |
| Geräuschspannungsabstand: | >100 dB                                                                                                          |
| Klirrfaktor:              | <0,5 % bei 1 kHz                                                                                                 |
| Netzwerkanschluss:        | Protokoll: Ethernet TCP/IP über 1x RJ-45 (W)<br>Einbauversion                                                    |
| DSP:                      | Digitaler Signalprozessor 96kHz, 24 bit                                                                          |
| Reichweite:               | Bis zu 80m                                                                                                       |

|                     |                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frequenzband:       | UHF 863 - 865 MHz; UHF 823 - 832 MHz                                                                                                       |
| Diversity:          | Antenna-Diversity                                                                                                                          |
| Schaltbandbreite:   | 11 MHz                                                                                                                                     |
| Frequenzstabilität: | ± 0,005 %                                                                                                                                  |
| Parallelbetrieb:    | Max. 9 Sender                                                                                                                              |
| Modulation:         | FM                                                                                                                                         |
| Frequenzwahl:       | 90 Frequenzen schaltbar<br>In 10 Gruppen mit jeweils bis zu 10<br>voreingestellten Frequenzen                                              |
| Displaytyp:         | Mehrfarbiges LCD Display                                                                                                                   |
| Steuerelemente:     | Netzschalter, Groundlift-Schalter, Menü,<br>Navigationstasten                                                                              |
| Anschlüsse:         | Antenne über 2 x BNC (W) 8 V<br>Ausgang: Mikrofon über 2 x 3-pol XLR (M)<br>Einbauversion<br>Ausgang: Line über 1 x 6,3-mm-Klinke (unsym.) |
| Material:           | Metall                                                                                                                                     |
| Farbe:              | Schwarz                                                                                                                                    |
| PC connect:         | RELACART Magic EQ Software über RJ-45 (W)<br>Einbauversion                                                                                 |
| Gehäusebauform:     | Tischpultgehäuse<br>(19") 48,3 cm Rackeinbau möglich 1 HE                                                                                  |
| Maße:               | Breite: 41 cm<br>Tiefe: 26 cm<br>Höhe: 4,3 cm                                                                                              |
| Gewicht:            | 2,50 kg                                                                                                                                    |

#### RELACART UT-222 Bodypack mit HM-600S Headset

|                      |                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parallelbetrieb:     | Max. 9 Sender                                                                                 |
| Gewicht:             | 0,21 kg                                                                                       |
| Typ:                 | Taschensender mit Mikrofon                                                                    |
| Stromversorgung:     | 3V DC                                                                                         |
| Stromanschluss:      | Batterie/Akku                                                                                 |
| Batterie:            | 2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)                                                       |
| Gain:                | 0 dB<br>-6 dB<br>-12 dB                                                                       |
| Reichweite:          | Bis zu 80m                                                                                    |
| Frequenzband:        | UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz                                                          |
| Schaltbandbreite:    | 11 MHz                                                                                        |
| RF-Ausgangsleistung: | UHF 823 - 832 MHz: 10 mW (LO); 40 mW (HI);<br>UHF 863 - 865 MHz: 5 mW (LO); 10 mW (HI)        |
| Modulation:          | FM                                                                                            |
| Frequenzwahl:        | 90 Frequenzen schaltbar<br>In 10 Gruppen mit jeweils bis zu 10<br>voreingestellten Frequenzen |
| Displaytyp:          | OLED Display                                                                                  |

|                      |                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| Steuerelemente:      | Sendeleistungsschalter (high-low)               |
| Anschlüsse:          | Ausgang: Mini-XLR (M) 4-pol Einbauversion       |
| Schalter:            | Ein/Aus/Mute-Schalter                           |
| Material:            | Aluminium                                       |
| Farbe:               | Schwarz                                         |
| Maße:                | Breite: 6,6 cm<br>Tiefe: 2,3 cm<br>Höhe: 8,4 cm |
| Gewicht:             | 0,174 kg                                        |
| Typ:                 | Kopfbügelmikrofon                               |
| Stromversorgung:     | 2-10V DC                                        |
| Kabellänge:          | 1,2 m                                           |
| Kapseltyp:           | Kondensator<br>Maße: Ø 5 mm x 6 mm              |
| Richtcharakteristik: | Kugelförmig                                     |
| Frequenzbereich:     | 50 - 18000 Hz                                   |
| Empfindlichkeit:     | -47 dB                                          |
| Impedanz:            | 1800 Ohm                                        |
| Steckertyp:          | Mini-XLR (W) 4-pol                              |
| Farbe:               | Hautfarben                                      |
| Gewicht:             | 0,028 kg                                        |

## Lieferumfang:

### 1 x RELACART UR-260D 2-Kanal-UHF-Empfänger 823-832 + 863-865 MHz

1 x Empfänger  
 2 x Antenne  
 1 x Externes Netzteil  
 1 x Klinke Kabel  
 2 x Montagebügel  
 6 x Schrauben  
 1 x Bedienungsanleitung  
 1 x Konformitätserklärung

### 1 x RELACART UT-222 Bodypack mit HM-600S Headset

1 x Sender  
 1 x Mikrofon  
 1 x Windschutz  
 1 x Bedienungsanleitung  
 1 x Konformitätserklärung