

RELACART PM-160 Diversity In-Ear-Monitor System

In-Ear-Stereo-System mit Diversity-Technologie, 823-832 MHz, 863-865 MHz

Art.-Nr.: 13055217

GTIN:



Listenpreis: 593.81 €

inkl. 19% MwSt.

Beschreibung:

Das PM-160 ist ein robustes In-Ear-Monitoring-System mit überragender Klangqualität für Live-Musiker, schauspieler oder Sprecher. Diversity-Technologie garantiert ein Höchstmaß an Sicherheit und vermeidet Störungen und Ausfälle. Das System kann sowohl mono als auch stereo betrieben werden. Mit gerade einmal 190 Gramm bietet der Taschenempfänger allerhöchsten Tragekomfort.

Logistic

Features:

In-Ear-Stereo-System mit Diversity-Technologie, 823-832 MHz, 863-865 MHz

- Set enthält stationären Sender und tragbaren Taschenempfänger mit Ohrhörern in praktischer Transporttasche
- Diversity-Technologie für hohe Empfangsqualität
- Sender mit LCD-Anzeige, 2 Line-Eingängen (XLR/Klinke) und 2 Durchschleifausgängen (Loop)
- Empfänger im Ganzmetallgehäuse mit 2 Antennen, Soft-Touch-Bedienelementen und OLED-Anzeige
- Geeignet für harten Toureinsatz
- Sender und Empfänger auch einzeln erhältlich
- Auch für die Verwendung als Audio-Funkstrecke mit extrem geringer Latenz geeignet

RELACART PM-160 Diversity In-Ear Sender

In-Ear-Stereo-Funksender mit Pilotton-Technologie (PLL)

- Stereo-Funksender mit 32 Preset-Kanälen für In-Ear-Monitoring in praktischer Transporttasche
- 2 anmeldefreie Frequenzbereiche: 823-832 MHz (Duplexlücke) und 863-865 MHz

- Bis zu 9 Monitorstrecken lassen sich störungsfrei parallel betreiben
- Piloton-Technologie (PLL) für störungsfreien Betrieb
- LCD-Anzeige für Kanal/Frequenz, AF-Audio-Level und benutzerdefinierbaren Namen
- Stereo- oder Mono/Mix-Modus
- Lock-Funktion zum Schutz vor unbefugtem Verstellen der Einstellungen
- Sendeleistung Hi/Low einstellbar
- 2 Line-Eingänge über symmetrische Kombi-Einbaubuchsen XLR/6,3-mm-Klinke
- 2 Durchschleifausgänge (Loop)
- Regelbarer Kopfhörerausgang
- 2 Klinkenkabel und Netzteil im Lieferumfang
- 483-mm-Rackeinbau mit beiliegenden Montagewinkeln möglich
- Anmelde- und gebührenfrei in der EU (Duplexlücke bitte länderspezifisch prüfen)
- Hat eine Reichweite von bis zu 100m bei Sichtweite
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE

RELACART PM-160R Diversity In-Ear Empfänger

In-Ear-Stereo-Funkempfänger mit Diversity-Technologie

- Stereo-Taschenempfänger mit 32 Preset-Kanälen für In-Ear-Monitoring
- Inkl. Ohrhörer
- Als Erweiterung passend zum In-Ear-Monitoring-System PM-160
- Robustes Ganzmetallgehäuse mit Soft-Touch-Bedienelementen, geeignet für harten Toureinsatz
- Diversity-Technologie mit 2 Antennen für hohe Empfangsqualität
- 2 anmeldefreie Frequenzbereiche: 823-832 MHz (Duplexlücke) und 863-865 MHz
- Piloton-Technologie (PLL) und Noise-Squelch für störungsfreien Empfang
- OLED-Anzeige für Batteriekapazität und Empfangskanal/-frequenz
- LEDs für Antenne A/B, AF-Signal und Stereo-Betrieb
- Stereo- oder Mono/Mix-Modus
- Balance L/R einstellbar
- Lock-Funktion zum Schutz vor unbefugtem Verstellen der Einstellungen
- Betrieb über 2 x 1,5-V-Batterien (Typ AA), nicht inkl.
- Anmelde- und gebührenfrei in der EU (Duplexlücke bitte länderspezifisch prüfen)
- Hat eine Reichweite von bis zu 80m bei Sichtweite

Technische Daten:

Gewicht: 2,18 kg

RELACART PM-160 Diversity In-Ear Sender

Typ:	In-Ear Monitor
Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12 V DC 500 mA
Gesamtanschlusswert:	7 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Anzahl der Kanäle:	1
Frequenzbereich:	45 - 18000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>105 dB
Anschlüsse:	1 x Antenne über BNC (W) Eingang: 2 x Line über 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion

Ausgang: 2 x Line über 6,3 mm Klinkebuchse
(stereo) Einbauversion

Frequenzband:	UHF 863 - 865 MHz; UHF 823 - 832 MHz
Frequenzwahl:	32 Frequenzen schaltbar
Modulation:	FM, Stereo
RF-Ausgangsleistung:	10 mW
Frequenzstabilität:	± 0,0005 %
Reichweite:	100 m bei Sichtweite
Schaltbandbreite:	11 MHz
Schalter:	Ein/Aus-Schalter
Diversity:	Antenna-Diversity
Material:	Metall
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE
Maße:	Breite: 20 cm Tiefe: 26 cm Höhe: 4,3 cm
Gewicht:	2,02 kg

RELACART PM-160R Diversity In-Ear Empfänger

Typ:	In-Ear Monitor
Gesamtanschlusswert:	0,525 W
Stromanschluss:	Batterie/Akku (nicht im Lieferumfang)
Batterie:	2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Anzahl der Kanäle:	1
Frequenzbereich:	45 - 18000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>105 dB
Anschlüsse:	Eingang: 1 x Line über 3,5 mm Klinkebuchse (stereo) Einbauversion
Frequenzband:	UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz
Frequenzwahl:	32 Frequenzen schaltbar
Modulation:	FM, Stereo
Frequenzstabilität:	± 0,0005 %
Reichweite:	80 m bei Sichtweite
Schaltbandbreite:	11 MHz
Schalter:	Ein/Aus-Schalter
Diversity:	Antenna-Diversity
Material:	Aluminium
Maße:	Breite: 6,6 cm Tiefe: 2,2 cm Höhe: 11,8 cm
Gewicht:	160 g