



### Features:

#### EUROLITE LED KLS-50 Kompakt-Lichtset

DMX-LED-Scheinwerferset mit COB-LEDs für mobilen Einsatz

- Komplette Lichtanlage mit vier kompakten LED-Spots
- Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit
- TV-Zapfen zur Installation auf Stativen mit 28 mm Innendurchmesser
- Absolutes Leichtgewicht bestens geeignet für mobilen Einsatz
- Lieferung erfolgt vormontiert in praktischer Transporttasche
- 1 dreifarbiges COB-LED pro Spot (RGB)
- Scheinwerfer schwenk- und neigbar
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit prozessorgesteuertem Farbwechsel
- Kompatibel zu QuickDMX - das Funk-DMX-System von Eurolite
- Phantomgespeiste Buchse für QuickDMX-Empfänger (siehe Zubehör) vorhanden
- Master/Slave-Betrieb
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon mit Empfindlichkeitsregler
- Bequeme Steuerung auch möglich per Fußschalter FP-1 oder IR-Fernbedienung (separat erhältliches Zubehör)
- Optimiert für die Steuerung mit dem optionalen Steuerpult DMX LED Operator 4
- Per DMX kann jeder Spot einzeln angesteuert werden
- DMX-Funktionen: Dimmer, Automatikbetrieb, Musiksteuerung, Strobe-Effekt
- Adressierung und Einstellungen über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
- Geeignet zur Montage auf einem Leuchten-Stativ (nicht inkl.) oder an Traversen
- Schwarz lackierte Metallausführung mit schwenkbarem Montagebügel
- Ideal für Bands, Bühnen oder Alleinunterhalter
- Anschlussfertig mit Netzleitung und Schutzkontaktstecker
- 2 Kaltgeräteausgänge zur Stromversorgung von weiteren Geräten

### Logistic

- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; Stand-alone; DMX; Kabelgebundene Fuß-Fernsteuerung (optional)

### **EUROLITE QuickDMX Funksender**

Kompakter DMX-Funksender 2,4 GHz

- Benutzerfreundlicher 3-poliger XLR-Adapter (male) mit schwenkbarer Antenne
- Mit Drahtlos-DMX entfällt die aufwändige Verkabelung zwischen DMX-Controller und den DMX-gesteuerten Geräten in Lichtenanlagen
- Durch GFSK-Modulation mit 78 Kanälen störungsfreier Betrieb auch neben weiteren QuickDMX-Transceiver und anderen Drahtlos-Geräten im 2,4-GHz-Band (wie z. B. WLAN und Bluetooth)
- Pro Sender können 1 bis 512 QuickDMX-Empfänger bedient werden
- LED-Funktionsanzeige
- Transceiver, verwendbar als Sender und Empfänger
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über QuickDMX; DMX; plug and play
- Reichweite von bis zu 400m
- Bis zu 6 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben

### **EUROLITE QuickDMX Funkempfänger phantomgespeist**

Kompakter DMX-Funkempfänger 2,4 GHz, phantomgespeist

- Benutzerfreundlicher 5-poliger XLR-Adapter (female) mit schwenkbarer Antenne
- Mit Drahtlos-DMX entfällt die aufwändige Verkabelung zwischen DMX-Controller und den DMX-gesteuerten Geräten in Lichtenanlagen
- Durch GFSK-Modulation mit 78 Kanälen störungsfreier Betrieb auch neben weiteren QuickDMX-Transceiver und anderen Drahtlos-Geräten im 2,4-GHz-Band (wie z. B. WLAN und Bluetooth)
- Pro Sender können 1 bis 512 QuickDMX-Empfänger bedient werden
- LED-Funktionsanzeige
- Transceiver, verwendbar als Sender und Empfänger
- Benötigt 5 V Phantomspannung zum Betrieb
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle empfangen und verarbeiten
- Ansteuerbar über DMX; QuickDMX; plug and play
- Reichweite von bis zu 400m
- Bis zu 6 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben

### **Technische Daten:**

---

Gewicht: 6,44 kg

---

### **EUROLITE LED KLS-50 Kompakt-Lichtset**

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	65,00 W
Lampenart:	LED-Lampe
Ansteuerung:	IR-Fernbedienung; Stand-alone; DMX; Kabelgebundene Fuß-Fernsteuerung (optional)
Fixtures vorhanden für:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Maße:	Breite: 72 cm Tiefe: 9 cm Höhe: 23,5 cm
Gewicht:	6,20 kg
DMX-Kanäle:	2/3/4/5/12/15/20
DMX-Anschluss:	3-pol XLR

QuickDMX-Anschluss:	5-pol XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
LED-Typ:	COB 15 W
LED-Anzahl:	4
Abstrahlwinkel:	40°
TV-Zapfen:	D = 28 mm
Maße (L x B x H):	720 x 90 x 235 mm
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

#### **EUROLITE QuickDMX Funksender**

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 5V DC 1000 mA
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel für USB A Netzanschluss (mitgeliefert)
DMX-Kanäle:	Ausgabe 512
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M)
Ansteuerung:	QuickDMX; DMX; plug and play
Reichweite:	Bis zu 400m
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Parallelbetrieb:	Max. 6 Sender
RF-Ausgangsleistung:	19 dBm
Modulation:	GFSK
Farbe:	Silber
Maße:	Länge: 21,2 cm Durchmesser: Ø 1,8 cm
Gewicht:	0,15 kg

#### **EUROLITE QuickDMX Funkempfänger phantomgespeist**

Stromversorgung:	5V DC
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über 5-pol XLR (W) Anbauversion
DMX-Kanäle:	Eingang 512
DMX-Ausgang:	1 x 5-pol XLR (W)
Ansteuerung:	DMX; QuickDMX; plug and play
Reichweite:	Bis zu 400m
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Parallelbetrieb:	Max. 6 Sender
Modulation:	GFSK
Farbe:	Silber
Maße:	Länge: 21,2 cm Durchmesser: Ø 1,8 cm

Gewicht: 0,10 kg

---

## **Lieferumfang:**

---

### **1 x EUROLITE LED KLS-50 Kompakt-Lichtset**

1 x Fernbedienung

### **1 x EUROLITE QuickDMX Funksender**

1 x Gerät  
1 x Bedienungsanleitung  
1 x Konformitätserklärung  
1 x Externes Netzteil  
1 x USB-Kabel

### **1 x EUROLITE QuickDMX Funkempfänger phantomgespeist**

1 x Gerät  
1 x Bedienungsanleitung  
1 x Konformitätserklärung