



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

EUROLITE freeDMX AP Wi-Fi Interface

Drahtloses WLAN-DMX-Interface für Apps & Programme wie Light Captain

- Drahtloses WLAN-DMX-Interface für eine drahtlose Lichtsteuerung von Ihrem Tablet oder PC
- Empfängt die Steuersignale über das Netzwerk und leitet diese per Kabel an die DMX-Kette weiter
- Kompatibel mit iOS und Android-Geräten
- Die online verfügbare Fixture Library der Apps wird ständig aktualisiert und enthält bereits über 300 Geräte von Eurolite und Futurelight - neue Geräteprofile legen Sie ganz leicht per Editor an
- Konfiguration über integrierten Webserver
- Access-Point- und Infrastructure-Mode
- 1 DMX-Durchschleifausgang
- Befestigungswinkel für Rackeinbau, Tisch- und Traversenmontage als Zubehör erhältlich
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über DMX; Light´J App; WLAN; Light Captain App; Art-Net
- Reichweite von bis zu 60m im Freien
- Reichweite von bis zu 30m in Gebäuden
- 2,4 GHz weltweit anmelde- und gebührenfrei
- NEUTRIK Steckverbindung verbaut
- In Verbindung mit z.B. FreeStyler, DMXControl 3, PC_DIMMER, Lightkey (MAC)
- Made in Germany
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Theater; Mobile DJ´s / Alleinunterhalter
- Geräuschloser Betrieb

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Externes Netzteil, 4 x Fuß, 2 x Bedienungsanleitung, 1 x Antenne, 1 x Konformitätserklärung

Logistic

EUROLITE QuickDMX Funksender

Kompakter DMX-Funksender 2,4 GHz

- Benutzerfreundlicher 3-poliger XLR-Adapter (male) mit schwenkbarer Antenne
- Mit Drahtlos-DMX entfällt die aufwändige Verkabelung zwischen DMX-Controller und den DMX-gesteuerten Geräten in Lichtanlagen
- Durch GFSK-Modulation mit 78 Kanälen störungsfreier Betrieb auch neben weiteren QuickDMX-Transceiver und anderen Drahtlos-Geräten im 2,4-GHz-Band (wie z. B. WLAN und Bluetooth)
- Pro Sender können 1 bis 512 QuickDMX-Empfänger bedient werden
- LED-Funktionsanzeige
- Transceiver, verwendbar als Sender und Empfänger
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über QuickDMX; DMX; plug and play
- Reichweite von bis zu 400m
- Bis zu 6 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Externes Netzteil, 1 x USB-Kabel

EUROLITE QuickDMX Funkempfänger

Kompakter DMX-Funkempfänger 2,4 GHz

- Benutzerfreundlicher 3-poliger XLR-Adapter (female) mit schwenkbarer Antenne
- Mit Drahtlos-DMX entfällt die aufwändige Verkabelung zwischen DMX-Controller und den DMX-gesteuerten Geräten in Lichtanlagen
- Durch GFSK-Modulation mit 78 Kanälen störungsfreier Betrieb auch neben weiteren QuickDMX-Transceiver und anderen Drahtlos-Geräten im 2,4-GHz-Band (wie z. B. WLAN und Bluetooth)
- Pro Sender können 1 bis 512 QuickDMX-Empfänger bedient werden
- LED-Funktionsanzeige
- Transceiver, verwendbar als Sender und Empfänger
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle empfangen und verarbeiten
- Ansteuerbar über QuickDMX; plug and play
- Reichweite von bis zu 400m
- Bis zu 6 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Externes Netzteil, 1 x USB-Kabel

Technische Daten:

Gewicht:	0,95 kg
----------	---------

EUROLITE freeDMX AP Wi-Fi Interface

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12V DC 1000 mA
Schutzart:	IP20
WLAN:	Standard: IEEE 802.11 b/g/n
DMX-Kanäle:	Ausgabe 512
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	DMX; Light´J App; WLAN; Light Captain App; Art-Net
Reichweite:	Bis zu 60m im Freien

	Bis zu 30m in Gebäuden
Frequenzband:	2,4 GHz
Antennenverstärkung:	2 dBi
Status LED:	Signal, Pairing, Link, Kanalquelle
Markenverwendung:	NEUTRIK Steckverbindung verbaut
Farbe:	Schwarz
PC connect:	Z.B. FreeStyler, DMXControl 3, PC_DIMMER, Lightkey (MAC)
Maße:	Breite: 13 cm Tiefe: 11,5 cm Höhe: 4,1 cm
Gewicht:	0,64 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)

EUROLITE QuickDMX Funksender

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 5V DC 1000 mA
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel für USB A Netzanschluss (mitgeliefert)
DMX-Kanäle:	Ausgabe 512
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M)
Ansteuerung:	QuickDMX; DMX; plug and play
Reichweite:	Bis zu 400m
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Parallelbetrieb:	Max. 6 Sender
RF-Ausgangsleistung:	19 dBm
Modulation:	GFSK
Farbe:	Silber
Maße:	Länge: 21,2 cm Durchmesser: Ø 1,8 cm
Gewicht:	0,15 kg

EUROLITE QuickDMX Funkempfänger

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 5V DC 1000 mA
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel für USB A Netzanschluss (mitgeliefert)
DMX-Kanäle:	Eingang 512
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W)
Ansteuerung:	QuickDMX; plug and play
Reichweite:	Bis zu 400m

Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Parallelbetrieb:	Max. 6 Sender
RF-Ausgangsleistung:	19 dBm
Modulation:	GFSK
Farbe:	Silber
Maße:	Länge: 21,2 cm Durchmesser: Ø 1,8 cm
Gewicht:	0,16 kg