

# PSSO®

---

## Prime Set S

Art.-Nr.: 20000511

GTIN:



---

Alle Rechte vorbehalten. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.  
Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

# PSSO®

---

## Prime Set S

Art.-Nr.: 20000511

GTIN:

### Features:

---

#### PSSO PRIME-10CX Koaxial-Lautsprecher 300W

- PRO PA-Box, 10" Woofer, 1" Horn, 300 W RMS, 8 Ohm
- Robustes Profi-Fullrange-Topteil mit Flugvorrichtung, entwickelt für Clubs
  - Gehäuse aus 15 mm (11 Schichten) starkem Multiplex-Birkenholz
  - Maßgefertigte Premium-Treiber vom europäischen Hersteller CELTO Acoustique
  - 25-cm-Neodym-Tief-/Mitteltöner (10") mit Alu-Druckgusskorb
  - 25-mm-Neodym-Hochtontreiber (1"), 44-mm-Schwingspule (1,7")
  - Passive 2-Wege-Frequenzweiche
  - Bassreflexsystem
  - Parallele Neutrik-Speakon-Anschlüsse
  - Schwenkbarer Montagebügel für Wand- oder Deckenmontage
  - Strapazierfähiger Strukturlack
  - Einsatz stehend, auf Bassbox oder fliegend
  - Treiber von CELTO ACOUSTIQUE
  - In Europa entwickelt

**PSSO PRIME-152 Subwoofer 1400W**

PRO PA-Bassreflex-Subwoofer, 2 x 15" Woofer, 1400 W RMS, 4 Ohm

- Robuster Profi-Bassreflex-Subwoofer, entwickelt für Clubs und Touring-Anwendungen
- 18 mm (13 Schichten) starkes Multiplex-Birkenholz
- 2 x 38-cm-Bass (15"), 110-mm-Schwingspule (4"), Alu-Druckgusskorb
- Maßgefertigte Premium-Treiber vom europäischen Hersteller CELTO Acoustique
- Parallele Neutrik-Speakon-Anschlüsse
- Metallflansch zur Montage eines Topteils
- Tragegriffe und GummifüÙe
- Strapazierfähiger Strukturlack
- Treiber von CELTO ACOUSTIQUE
- In Europa entwickelt

### **PSSO PRIME System-Amplifier DSP**

Class D Mehrkanal-PA-Verstärker mit Schaltnetzteil, 4 x 400 W RMS (8 Ohm), 4 x 800 W RMS (4 Ohm)

- 6-Kanal-Endstufe mit leistungsstarkem DSP, frei programmierbar
- Sample-Frequenz 96 kHz und 64-Bit-Technologie
- Erstklassige Bauteile gewährleisten exzellente Klangeigenschaften
- Effiziente Class-D-Endstufentechnik
- 2 Pascal-Endstufenmodule
- 4 analoge Eingangskanäle und 2 digitale AES/EBU-Schnittstellen (XLR)
- 4 analoge Link-Ausgänge (XLR)
- 2 Neutrik-Speakon-Ausgänge
- Neutrik-Powercon-Netzanschluss