

EUROLITE freeDMX Wi-Fi Interface

USB-DMX-Interface mit WLAN-Schnittstelle - für EUROLITE Light'J App

Art.-Nr.: 51860125

GTIN: 4026397506587



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- DMX-Interface mit integriertem W-LAN-Modul für die Ansteuerung von DMX-Geräten
- Mit freeDMX steuern Sie DMX-Geräte so flexibel wie nie zuvor per Smartphone oder Tablet-PC
- Für iOS- und Android-Geräte
- Holen Sie sich die passenden Apps im App Store und bei Google Play
- Einsatz auch als USB-DMX-Interface zur Steuerung von DMX-Geräten mit einem Computer
- Geeignet für eine Vielzahl von DMX-Softwareanwendungen
- Voll unterstützt von FreeStyler ab Version 3.37 (Freeware)
- Wahlweise Ein- oder Ausgabe von 512 DMX-Kanälen
- Windows XP, Vista, 7 und 8, Linux OLA-OpenDMX.net
- 3-polige Neutrik-XLR-Anschlüsse für DMX IN/DMX OUT
- USB-2.0-Anschluss
- Statusanzeigen für W-LAN, USB, DMX IN und DMX OUT
- Firmware-Updates möglich
- Treiber und Firmware-Updater als Download unter www.eurolite.de erhältlich
- Spannungsversorgung über mitgeliefertes Netzteil

Logistic

EAN / GTIN: 4026397506587

Gewicht: 0,26 kg

Länge: 0.16 m

Breite: 0.12 m

Höhe: 0.06 m

Technische Daten:

Maße:

Breite: 9,8 cm
Tiefe: 8,8 cm
Höhe: 5,2 cm

Spannungsversorgung:

5 V DC, 1,2 A
über mitgeliefertes Netzteil

W-LAN-Standard:	IEEE 802.11g/b/n
Frequenzband:	im 2,4-GHz-Band (ISM), 11 Kanäle
Übertragungstyp:	DDSS/OFDM
Datenrate:	1-11 Mbps (802.11b), 6-54 Mbps (802.11g)
Antenne:	2 dBi
DMX512-Ausgabe:	1 Universum (512 Kanäle)
DMX-Anschluss:	3-pol XLR-Einbaubuchse, 3-pol XLR-Einbaustecker, Neutrik
USB-Anschluss:	USB 2.0, Typ B
Maße (ohne Antenne):	L 98 x B 88 x H 52 mm
Gewicht:	350 g