

DMX-Protocol

EUROLITE TSL-100 LED Scan 20W

No. 51786120

Version 1.0

Steuerkanal 1 - Horizontale Bewegung (Pan)

Wenn Sie den Regler verschieben, bewegen Sie den Spiegel horizontal (PAN).
Allmähliches Einstellen des Spiegels bei langsamen Schieben des Reglers (0-255, 128-Mitte).
Der Spiegel kann an jeder gewünschten Einstellung angehalten werden.

Steuerkanal 2 - Vertikale Bewegung (Tilt)

Wenn Sie den Regler verschieben, bewegen Sie den Spiegel vertikal (TILT).
Allmähliches Einstellen des Spiegels bei langsamen Schieben des Reglers (0-255, 128-Mitte).
Der Spiegel kann an jeder gewünschten Einstellung angehalten werden.

Steuerkanal 3 - Farbrad

Lineare Farbänderung gemäß der Bewegung des Reglers.
Sie können den Farbwechsler an jeder gewünschten Position anhalten.

Decimal	Hexad.	Percentage	S/F	Eigenschaft
0	14	00	0E	0%5% S Offen/weiß
15	29	0F	1D	6%11% S Orange
30	44	1E	2C	12%17% S Blau
45	59	2D	3B	18%23% S Grün
60	74	3C	4A	24%29% S Gelb
75	89	4B	59	29%35% S Pink
90	104	5A	68	35%41% S Hellblau
105	119	69	77	41%47% S Hellgrün
120	127	78	7F	47%50% S Hellgelb
128	255	80	FF	50%100% F Rainboweffekt mit zunehmender Geschwindigkeit

Steuerkanal 4 - Statisches Goborad, Gobo Shake

Decimal	Hexad.	Percentage	S/F	Eigenschaft
0	7	00	07	0%3% S Offen
8	14	08	0E	3%5% S Gobo 1
15	21	0F	15	6%8% S Gobo 2
22	28	16	1C	9%11% S Gobo 3
29	35	1D	23	11%14% S Gobo 4
36	42	24	2A	14%16% S Gobo 5
43	49	2B	31	17%19% S Gobo 6
50	56	32	38	20%22% S Gobo 7
57	63	39	3F	22%25% S Gobo 8
64	70	40	46	25%27% F Offen Shake
71	77	47	4D	28%30% F Gobo 1 Shake
78	84	4E	54	31%33% F Gobo 2 Shake
85	91	55	5B	33%36% F Gobo 3 Shake
92	98	5C	62	36%38% F Gobo 4 Shake
99	105	63	69	39%41% F Gobo 5 Shake
106	112	6A	70	42%44% F Gobo 6 Shake
113	119	71	77	44%47% F Gobo 7 Shake
120	127	78	7F	47%50% F Gobo 8 Shake
128	255	80	FF	50%100% F Rotierendes Goborad mit ständiger Rotation und zun. Geschwindigkeit

Steuerkanal 5 - Shutter, Strobe

Decimal	Hexad.	Percentage	S/F	Eigenschaft
0	7	00	07	0%3% S Blackout
8	15	08	0F	3%6% S Shutter offen
16	131	10	83	6%51% F Strobe-Effekt mit zunehmender Geschwindigkeit
132	139	84	8B	52%55% S Shutter offen
140	180	8C	B4	55%71% F Schließender Pulseffekt mit zunehmender Geschwindigkeit
181	189	B5	BD	71%74% S Shutter offen
190	231	BE	E7	75%91% F Schließender Pulseffekt mit abnehmender Geschwindigkeit
232	239	E8	EF	91%94% S Reset nach 3-5 Sekunden
240	247	F0	F7	94%97% F Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
248	255	F8	FF	97%100% S Shutter offen

Steuerkanal 6 - Dimmerintensität

Decimal	Hexad.	Percentage	S/F	Eigenschaft
0	255	00	FF	0%100% F Allmähliche Einstellung der Dimmerintensität von 0 bis 100 %

Steuerkanal 7 - Bewegungsmakros

Decimal	Hexad.	Percentage	S/F	Eigenschaft
0	7	00	07	0%3% S Keine Funktion
8	25	08	19	3%10% S Bewegungsmakro 1
26	43	1A	2B	10%17% S Bewegungsmakro 2
44	61	2C	3D	17%24% S Bewegungsmakro 3
62	79	3E	4F	24%31% S Bewegungsmakro 4
80	97	50	61	31%38% S Bewegungsmakro 5
98	115	62	73	38%45% S Bewegungsmakro 6
116	133	74	85	45%52% S Bewegungsmakro 7
134	151	86	97	53%59% S Bewegungsmakro 8
152	169	98	A9	60%66% S Bewegungsmakro 9
170	187	AA	BB	67%73% S Bewegungsmakro 10
188	205	BC	CD	74%80% S Bewegungsmakro 11
206	223	CE	DF	81%87% S Bewegungsmakro 12
224	241	E0	F1	88%95% S Bewegungsmakro 13
242	255	F2	FF	95%100% S Bewegungsmakro 14

Steuerkanal 8 - Geschwindigkeit Bewegungsmakros

Decimal	Hexad.	Percentage	S/F	Eigenschaft
0	255	00	FF	0%100% F Zunehmende Geschwindigkeit