

## OMNITRONIC Boîtier DI alimentation fantôme LH-068

Boîtier DI 1 canal, alimentation fantôme, active

Réf. : 10355068

GTIN: 4026397318517



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

- 1 entrée de signal asymétrique à haute impédance, jack 6,3 mm
- 1 sortie XLR symétrique à basse impédance
- Prises jack 6,3 mm pour le passage en boucle d'un instrument
- Convertit les signaux de ligne asymétriques (par ex. d'instruments) en signaux de sortie XLR symétriques pour le raccordement à une table de mixage
- Atténuation d'entrée commutable : 0 dB, -20 dB, -40 dB
- Nécessite une alimentation fantôme +48 V pour fonctionner
- Boîtier solide métallique

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397318517

Poids: 0,46 kg

Longueur: 0.23 m

Largeur: 0.13 m

Hauteur: 0.08 m

### Données techniques:

Plage de fréquence:	1 - 50000 Hz
Rapport signal/bruit:	>100 dB
Alimentation fantôme:	Ou 9-48 V DC
Éléments de commande:	Commutateur Groundlift
Connexions:	Entrée: 1 x Prise 6,3 mm (asym.) Sortie: 1 x XLR 3 broches Lien: 1 x Prise 6,3 mm (asym.)
Dimension:	Largeur : 9,5 cm Profondeur : 11,5 cm Hauteur : 4,5 cm

Poids:

350 g

---