



Features :

EUROLITE LED KLS-30 Compact Light Set

DMX LED spotlight set with 12 x 4in1 LED for mobile use

- Complete LED light set with four compact LED spots
- Crossbar with integrated DMX control unit
- Ultra-light ideally suited for mobile use
- Comes pre-assembled
- 3 QCL LEDs with 4 watts each per spot (RGBW)
- Movable and tiltable spotlights
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- 2, 3, 4, 6, 16, 20 or 24 DMX channels selectable
- Sound-control via built-in microphone, microphone sensitivity adjustable
- Supports QuickDMX - the wireless DMX-system from Eurolite
- Built-in phantom fed socket for QuickDMX receiver (see accessories)
- DMX512 control via regular DMX controller
- Via DMX, each spot can be individually controlled
- Functions: RGBW color mixture, color presets, built-in programs, strobe effect with variable speed, dimmer, sound-control, Master/Slave operation
- Addressing and setting via control panel with 4-digit LED display
- Suited for installation on a speaker stand (not included) or truss
- Black lacquered metal version with movable mounting bracket
- Ideal for bands, stages or solo entertainers
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; QuickDMX
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 24°

Logistica

EUROLITE QuickDMX Wireless receiver phantom-power

Compact wireless DMX receiver 2.4 GHz, phantom powered

- User-friendly 5-pin XLR adapter(female) with swivel antenna
- Il DMX wireless elimina il costoso cablaggio tra il controller DMX e i dispositivi controllati DMX negli impianti di illuminazione
- Funzionamento senza ostacoli grazie alla modulazione GFSK con 78 canali, oltre ad altri ricetrasmittitori QuickDMX e altri dispositivi wireless nella banda 2,4 GHz (come Wi-Fi e Bluetooth)
- È possibile utilizzare da 1 a 512 ricevitori QuickDMX per trasmettitore
- Indicatore di funzione a LED
- Ricetrasmittitore, utilizzabile come trasmettitore e ricevitore
- Richiede una tensione virtuale da 5 V per funzionare
- Può ricevere ed elaborare fino a &s canali DMX: 512
- Controllabile via DMX; QuickDMX; plug and play
- Portata fino a 400m
- Fino a 6 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze

EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio

Trasmettitore radio DMX compatto 2,4 GHz

- Adattatore XLR a 3 poli facile da usare (maschio) con antenna girevole
- Il DMX wireless elimina il costoso cablaggio tra il controller DMX e i dispositivi controllati DMX negli impianti di illuminazione
- Funzionamento senza ostacoli grazie alla modulazione GFSK con 78 canali, oltre ad altri ricetrasmittitori QuickDMX e altri dispositivi wireless nella banda 2,4 GHz (come Wi-Fi e Bluetooth)
- È possibile utilizzare da 1 a 512 ricevitori QuickDMX per trasmettitore
- Indicatore di funzione a LED
- Ricetrasmittitore, utilizzabile come trasmettitore e ricevitore
- Può inviare fino a 512 canali DMX
- Controllabile via QuickDMX; DMX; plug and play
- Portata fino a 400m
- Fino a 6 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze

Dati tecnici :

Peso: 3,34 kg

EUROLITE LED KLS-30 Compact Light Set

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	50 W
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; QuickDMX
Fixtures disponibili per:	Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	24°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	54°
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 45 cm

	Profondità: 12 cm
	Altezza: 18,5 cm
Peso:	3,10 kg
DMX channels:	2/3/4/6/16/20/24
DMX connection:	3-pin XLR
QuickDMX connection:	5-pin XLR
Sound control:	via built-in microphone
LED type:	QCL 4 W
Number of LEDs:	12
Beam angle:	24°
Dimensions (L x W x H):	450 x 120 x 185 mm
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

EUROLITE QuickDMX Wireless receiver phantom-power

Alimentazione elettrica:	5V DC
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite 5-pin XLR (W) connector
Canali DMX:	Ingresso 512
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 5 poli
Attivazione:	DMX; QuickDMX; plug and play
Massima:	Fino a 400m
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Sistema parallelo:	Massima 6 Trasmettitore
Modulazione:	GFSK
Colore:	Argento
Misure:	Lunghezza: 21,2 cm Diametro: Ø 1,8 cm
Peso:	0,10 kg

EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 5V DC 1000 mA
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione per collegamento alla rete USB A (in dotazione)
Canali DMX:	Uscita 512
Ingresso DMX:	1 x XLR a 3 poli (M)
Attivazione:	QuickDMX; DMX; plug and play
Massima:	Fino a 400m
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Sistema parallelo:	Massima 6 Trasmettitore

Potenza di uscita RF:	19 dBm
Modulazione:	GFSK
Colore:	Argento
Misure:	Lunghezza: 21,2 cm Diametro: Ø 1,8 cm
Peso:	0,15 kg

Contenuto della confezione:

1 x EUROLITE QuickDMX Wireless receiver phantom-power

- 1 x Dispositivo
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x dichiarazione di conformità

1 x EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio

- 1 x Dispositivo
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x dichiarazione di conformità
- 1 x alimentatore esterno
- 1 x Cavo USB