

OMNITRONIC MCD-4008 MK2 8-Kanal-Installationsendstufe

Art.-Nr.: 10452416

Class D Mehrkanal-PA-Verstärker mit Schaltnetzteil, 8 x 500 W RMS (4 Ohm), 8 x 250 W RMS (8 Ohm)

GTIN: 4026397700220



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- PA-Verstärker mit integriertem Limiter für Multizonen-Anwendungen
- Signaleingänge über symmetrische XLR-Einbaubuchsen oder Klemmblöcke
- Manipulationssichere Lautstärkeeinstellung auf der Rückseite
- 3-fache Aussteuerungsanzeige mit Clip-LED pro Kanal
- Robustes Stahlchassis mit Aluminiumfrontplatte
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
- Hocheffiziente Luftströmung Front to Rear
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Installation; mobilen Einsatz; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Verleiher; Sportzentren/Fitnessstudios

Logistic

EAN / GTIN: 4026397700220

Gewicht: 10,40 kg

Länge: 0.53 m

Breite: 0.45 m

Höhe: 0.14 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 700 W 1/8 Power

Ausgangsleistung: 8 x 500 W RMS (4 Ohm)
8 x 250 W RMS (8 Ohm)

Stromanschluss: Stromeinspeisung über P-Con (blau),
Einbauversion Stromanschlusskabel mit
Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)

Frequenzbereich: 22 - 25000 Hz

Geräuschspannungsabstand:	>120 dB
Klirrfaktor:	<0,003 % bei 1 kHz
Kühlung:	2 x Lüfter , Luftströmung Front to Rear
Impedanz:	Eingang: 22 kOhm , sym. Eingang: 12 kOhm , unsym.
Gain:	26 dB
Schaltung:	Class D
Anstiegszeiten:	>10 V/μs
Dämpfungsfaktor:	>500
Steuerelemente:	Netzschalter, Lautstärkeregler pro Kanal
Schutzschaltung:	Softstart; Kurzschluss; Überhitzung; Überlast; Gleichspannung; Einschaltverzögerung
Status LED:	Power, Pegelanzeige, Clip, Protect, Standby
Anschlüsse:	Eingang: Line über 8 x 3-pol XLR Eingang: Line über 8 x Schraubsteckklemme Ausgang: Lautsprecher über 8 x Schraubsteckklemme
Max. Pegel:	Eingang: +2 V
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 38,8 cm Höhe: 8,9 cm
Gewicht:	9,35 kg

Lieferumfang:

1 x Verstärker
 1 x Netzkabel/Stromkabel
 8 x Schraubsteckklemme
 4 x Fuß
 4 x Schrauben
 1 x Bedienungsanleitung