

## RELACART UR-260D 2-Kanal-UHF-System 522-554 MHz

Art.-Nr.: 13055179

GTIN: 4026397696929



### Features:

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397696929

Gewicht: 5,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

### RELACART UR-260D 2-Kanal-UHF-Empfänger 522-554 MHz

Diversity-Funkempfänger mit DSP für Mikrofon-Modeling und PC-Software

- 2-Kanal-Multifrequenz-Funkempfänger mit 24-Bit-Prozessor für erstklassige Klangqualität
- Integrierter MagicEQ ermöglicht spektakuläres Mikrofon-Modeling der Handmikrofone
- Es stehen 7 Presets mit bekannten Mikrofonen (e835, beta58, e935, D5, SM57, N/D767a, SM58) und 3 benutzerdefinierbare Presets zur Verfügung
- Integrierter Feedback Killer für automatische Feedback-Unterdrückung und kristallklare Klangqualität bei maximalem Gain
- DSP-Bearbeitung und Verwaltung über Ethernet-Schnittstelle und intuitiv bedienbare PC-Software
- Antenna-Diversity-Technik für höchste Empfangsqualität
- Pilotfrequenz-Squelch-Technologie löscht drahtlose RF-Interferenzen
- Automatischer Frequenzsuchlauf (AFS) zum Finden störungsfreier Empfangskanäle
- Infrarotschnittstelle zur schnellen und fehlerfreien Synchronisation zwischen Sender und Empfänger
- Kaskadierung mehrerer Empfänger per Netzkabel möglich
- Lock-Funktion verhindert versehentliches Ändern der Einstellungen
- 2 abnehmbare Antennen (BNC) ermöglichen die Kombination mit dem Antennensplitter R-14D
- Stabiles Metallgehäuse
- (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich 1 HE
- Digitaler Signalprozessor 96kHz, 24 bit

- Reichweite von bis zu 80m
- Bis zu 12 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben
- Mehrfarbiges LCD Display
- Das Gerät lässt sich über RJ-45 (W) Einbauversion mit dem PC verbinden, In Verbindung mit RELACART Magic EQ Software
- Tischpultgehäuse

#### RELACART UH-222D Mikrophon 522-554 MHz

Handmikrofon mit PLL-Multifrequenz-Sender

- Dynamisches Handmikrofon mit UHF-PLL-Technologie
- Ergonomisches, aluminiumlegiertes Gehäuse, geeignet für harten Toureinsatz
- Infrarotschnittstelle zur schnellen und fehlerfreien Synchronisation zwischen Sender und Empfänger
- Sendeleistung Hi/Low einstellbar
- Gainpegel Hi/Mid/Low einstellbar
- Kapsel M-022
- Direkt kompatibel mit der SM58-Kapsel von Shure
- Richtcharakteristik: Superniere
- Akku-/Batteriebetrieb möglich
- Reichweite von bis zu 80m
- Bis zu 12 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben
- OLED Display
- Ladezustandsanzeige

#### Technische Daten:

|          |         |
|----------|---------|
| Gewicht: | 2,96 kg |
|----------|---------|

#### RELACART UR-260D 2-Kanal-UHF-Empfänger 522-554 MHz

|                           |                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ:                      | Empfänger                                                                                                        |
| Stromversorgung:          | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>12V DC 1000 mA                                                                         |
| Gesamtanschlusswert:      | Max. 9 W                                                                                                         |
| Schutzklasse:             | SK III                                                                                                           |
| Stromanschluss:           | Stromeinspeisung über Hohlstecker (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Steckernetzteil (mitgeliefert) |
| Anzahl der Kanäle:        | 2                                                                                                                |
| Frequenzbereich:          | 45 - 18000 Hz                                                                                                    |
| Geräuschspannungsabstand: | >100 dB                                                                                                          |
| Klirrfaktor:              | <0,5 % bei 1 kHz                                                                                                 |
| Netzwerkanschluss:        | Protokoll: Ethernet TCP/IP über 1x RJ-45 (W)<br>Einbauversion                                                    |
| DSP:                      | Digitaler Signalprozessor 96kHz, 24 bit                                                                          |
| Reichweite:               | Bis zu 80m                                                                                                       |
| Frequenzband:             | UHF 522 - 554 MHz                                                                                                |
| Diversity:                | Antenna-Diversity                                                                                                |
| Schaltbandbreite:         | 32 MHz                                                                                                           |
| Frequenzstabilität:       | ± 0,0005 %                                                                                                       |

|                  |                                                                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parallelbetrieb: | Max. 12 Sender                                                                                                                             |
| Modulation:      | FM                                                                                                                                         |
| Frequenzwahl:    | 151 Frequenzen schaltbar<br>In 10 Gruppen mit jeweils bis zu 18<br>voreingestellten Frequenzen                                             |
| Displaytyp:      | Mehrfarbiges LCD Display                                                                                                                   |
| Steuerelemente:  | Netzschalter, Groundlift-Schalter, Menü,<br>Navigationstasten                                                                              |
| Anschlüsse:      | Antenne über 2 x BNC (W) 8 V<br>Ausgang: Mikrofon über 2 x 3-pol XLR (M)<br>Einbauversion<br>Ausgang: Line über 1 x 6,3-mm-Klinke (unsym.) |
| Material:        | Metall                                                                                                                                     |
| Farbe:           | Schwarz                                                                                                                                    |
| PC connect:      | RELACART Magic EQ Software über RJ-45 (W)<br>Einbauversion                                                                                 |
| Gehäusebauform:  | Tischpultgehäuse<br>(19") 48,3 cm Rackeinbau möglich 1 HE                                                                                  |
| Maße:            | Breite: 41 cm<br>Tiefe: 26 cm<br>Höhe: 4,3 cm                                                                                              |
| Gewicht:         | 2,40 kg                                                                                                                                    |

#### **RELACART UH-222D Mikrofon 522-554 MHz**

|                      |                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ:                 | Handsender                                                                                     |
| Stromversorgung:     | 3V DC                                                                                          |
| Kapseltyp:           | Dynamisch                                                                                      |
| Richtcharakteristik: | Superniere                                                                                     |
| Batterie:            | 2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)                                                        |
| Frequenzbereich:     | 120 - 16000 Hz                                                                                 |
| Empfindlichkeit:     | -53 dB                                                                                         |
| Max. Schalldruck:    | 145 dB                                                                                         |
| Reichweite:          | Bis zu 80m                                                                                     |
| Frequenzband:        | UHF 522 - 554 MHz                                                                              |
| Schaltbandbreite:    | 32 MHz                                                                                         |
| Parallelbetrieb:     | Max. 12 Sender                                                                                 |
| RF-Ausgangsleistung: | 10 mW (LO); 30 mV (HI)                                                                         |
| Modulation:          | FM                                                                                             |
| Frequenzwahl:        | 151 Frequenzen schaltbar<br>In 10 Gruppen mit jeweils bis zu 18<br>voreingestellten Frequenzen |
| Displaytyp:          | OLED Display                                                                                   |
| Displayanzeige:      | Ladezustandsanzeige , Frequenz , Gruppe ,<br>Kanal; Mute                                       |
| Steuerelemente:      | Gain-Schalter (high-mid-low),<br>Sendeleistungsschalter (high-low)                             |
| Schalter:            | Ein/Aus/Mute-Schalter                                                                          |

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| Material: | Aluminium                             |
| Maße:     | Länge: 26 cm<br>Durchmesser: Ø 5,4 cm |
| Gewicht:  | 0,28 kg                               |

## **Lieferumfang:**

---

### **1 x RELACART UR-260D 2-Kanal-UHF-Empfänger 522-554 MHz**

1 x Empfänger  
2 x Antenne  
1 x Externes Netzteil  
1 x Klinke Kabel  
2 x Montagebügel  
6 x Schrauben  
1 x Bedienungsanleitung  
1 x Konformitätserklärung

### **2 x RELACART UH-222D Mikrofon 522-554 MHz**

1 x Mikrofon  
1 x Bedienungsanleitung  
1 x Konformitätserklärung