

RELACART T-31 Bodypack für HR-31S mit Headset

Taschensender mit PLL-Multifrequenz-Sender, 731-790 + 823-832 MHz

Art.-Nr.: 13055203

GTIN: 4026397532586



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Robustes Gehäuse mit Aluminiumlegierung, geeignet für harten Toureinsatz
 - Pilotfrequenz-Squelch-Technologie löscht drahtlose RF-Interferenzen
 - 731-790 MHz (anmeldepflichtig in D) ist sperrbar und bietet 244 Festfrequenzen (10 Kanalbänke mit jeweils bis zu 25 Kanälen)
 - 823-832 MHz (anmeldefrei in D) bietet 48 Festfrequenzen (8 Kanalbänke mit jeweils bis zu 7 Kanälen)
 - 292 Frequenzen frei wählbar in 25-kHz-Schritten innerhalb 68 MHz Schaltbandbreite
 - Infrarotschnittstelle zur schnellen und fehlerfreien Synchronisation zwischen Sender und Empfänger
 - Umschaltbar zwischen Mikrofon- und Instrumenteneingang
 - Ladezustandsanzeige
- Sender**
- Reichweite von bis zu 80m bei Sichtweite
 - UHF 731 - 790 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
 - UHF 823 - 832 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- Mikrofon**
- Richtcharakteristik: Kugelförmig

Logistic

EAN / GTIN: 4026397532586

Gewicht: 0,24 kg

Länge: 0.29 m

Breite: 0.12 m

Höhe: 0.07 m

Technische Daten:

Typ:	Taschensender mit Mikrofon
Schaltbandbreite:	68 MHz
Displayanzeige:	Ladezustandsanzeige , Frequenz , Kanal

Gewicht:	0,12 kg
Typ:	Taschensender
Stromversorgung:	1,5V DC
Batterie:	1 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Frequenzbereich:	45 - 18000 Hz
Reichweite:	Bis zu 80m bei Sichtweite
Frequenzband:	UHF 731 - 790 MHz; UHF 823 - 832 MHz
RF-Ausgangsleistung:	50 mW
Modulation:	FM
Frequenzwahl:	292 Frequenzen schaltbar In 10 Gruppen mit jeweils bis zu 25 voreingestellten Frequenzen und In 8 Gruppen mit jeweils bis zu 7 voreingestellten Frequenzen
Anschlüsse:	Eingang: Mikrofon über 1 x Mini-XLR (M) 4-pol Einbauversion 5 V
Schalter:	Mute-Schalter; Ein/Aus-Schalter
Material:	Aluminium
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 6,3 cm Tiefe: 2 cm Höhe: 7,1 cm
Typ:	Kopfbügelmikrofon
Stromversorgung:	2-10V DC
Stromanschluss:	Über Mini-XLR (W) 4-pol
Kabellänge:	1 m
Kapseltyp:	Kondensator Maße: Ø 5 mm x 6 mm
Richtcharakteristik:	Kugelförmig
Empfindlichkeit:	-47 dB
Impedanz:	2200 Ohm
Material:	Metall
Farbe:	Hautfarben
Gewicht:	0,02 kg

Lieferumfang:

1 x Sender
 1 x Mikrofon
 1 x Windschutz
 1 x Bedienungsanleitung
 1 x Konformitätserklärung