

RELACART PM-160 Diversity In-Ear Sender

In-Ear-Stereo-Funksender mit Piloton-Technologie (PLL)

Art.-Nr.: 13055216

GTIN: 4026397537062



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Beschreibung:

Das PM-160 ist ein robustes In-Ear-Monitoring-System mit überragender Klangqualität für Live-Musiker, schauspieler oder Sprecher. Diversity-Technologie garantiert ein Höchstmaß an Sicherheit und vermeidet Störungen und Ausfälle. Das System kann sowohl mono als auch stereo betrieben werden. Mit gerade einmal 190 Gramm bietet der Taschenempfänger allerhöchsten Tragekomfort.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397537062

Gewicht: 2,28 kg

Länge: 0.40 m

Breite: 0.31 m

Höhe: 0.07 m

Features:

- Stereo-Funksender mit 32 Preset-Kanälen für In-Ear-Monitoring in praktischer Transporttasche
- 2 anmeldefreie Frequenzbereiche: 823-832 MHz (Duplexlücke) und 863-865 MHz
- Bis zu 9 Systeme lassen sich störungsfrei parallel betreiben
- Pilotfrequenz-Squelch-Technologie löscht drahtlose RF-Interferenzen
- LCD-Anzeige für Kanal/Frequenz, AF-Audio-Level und benutzerdefinierbaren Namen
- Stereo- oder Mono/Mix-Modus
- Lock-Funktion verhindert versehentliches Ändern der Einstellungen
- Sendeleistung Hi/Low einstellbar
- 2 Line-Eingänge über symmetrische Kombi-Einbaubuchsen XLR/6,3-mm-Klinke
- 2 Durchschleifausgänge (Loop)
- Regelbarer Kopfhörerausgang
- Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen der EU (bitte länderspezifisch prüfen)
- Reichweite von bis zu 100m bei Sichtweite
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa
- UHF 823 - 832 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- Einfarbiges LCD Display
- Tischpultgehäuse
- (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich

Technische Daten:

Typ:	In-Ear Monitor
Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12V DC 500 mA
Gesamtanschlusswert:	5 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Anzahl der Kanäle:	1
Frequenzbereich:	45 - 18000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>105 dB
Reichweite:	Bis zu 100m bei Sichtweite
Frequenzband:	UHF 863 - 865 MHz; UHF 823 - 832 MHz
Schaltbandbreite:	11 MHz
Frequenzstabilität:	± 0,0005 %
RF-Ausgangsleistung:	10 mW
Modulation:	FM, Stereo
Frequenzwahl:	32 Frequenzen schaltbar
Displaytyp:	Einfarbiges LCD Display
Steuerelemente:	Menü, Navigationstasten, Sendeleistungsschalter (high-low)
Anschlüsse:	Antenne über 1 x BNC (W) Eingang: Line über 2 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion Ausgang: Line über 2 x 6,3 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion Ausgang: Kopfhörer über 1 x 6,3 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion
Schalter:	Ein/Aus-Schalter
Material:	Metall
Farbe:	Schwarz
Gehäusebauform:	Tischpultgehäuse (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich
Maße:	Breite: 20 cm Tiefe: 26 cm Höhe: 4,3 cm
Gewicht:	2,02 kg

Lieferumfang:

1 x Gerät
1 x Antenne
1 x Externes Netzteil
2 x Klinke Kabel
1 x Bedienungsanleitung
1 x Konformitätserklärung
1 x Tasche
3 x Montagebügel
8 x Schrauben