

OMNITRONIC TM-1000 MK2 Taschensender

Taschensender mit PLL-Multifrequenz-Sender

Art.-Nr.: 13055511

GTIN: 4026397415353



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Beschreibung:

Für den rauen Bühneneinsatz

Der Taschensender TM-1000 kommt in einem road-tauglichen Metallgehäuse und übersteht problemlos den rauen Bühneneinsatz. Für den sicheren Transport ist eine robuste Transportbox mit Schaumstoffpolsterung im Lieferumfang enthalten.

Features:

- Multifrequenz-Taschensender mit UHF-PLL-Technologie (PLL)
- Passend zum Empfänger DR-1000 MK2
- Geeignet für Lavalier- und Kopfbügel-Mikrofone mit Mini-XLR-Stecker
- Betrieb im störungsarmen UHF-Bereich (740-764 MHz)
- 192 frei wählbare Frequenzen in 125-kHz-Schritten (40 Frequenzen pro MHz) schaltbar
- Sendeleistung 10 mW, Reichweite bei Sichtkontakt ca. 100 Meter
- Mehrkanalbetrieb mit bis zu 16 Taschensendern intermodulationsfrei möglich
- LCD-Anzeige für Batteriekapazität und Frequenz
- Gain-Regler zum Einstellen der Empfindlichkeit
- Sperrmodus verhindert unerwünschte Veränderungen durch Anwender, auch versehentliches Abschalten
- Stromversorgung über 2 x 1,5-V-Mignon-Batterie (Typ AA), nicht inkl.
- Kann auch zur direkten Gitarrenabnahme eingesetzt werden (über optionales Adapterkabel)
- Anmelde- und gebührenpflichtig in Deutschland

Logistic

EAN / GTIN: 4026397415353

Gewicht: 0,87 kg

Länge: 0,36 m

Breite: 0,17 m

Höhe: 0,08 m

Technische Daten:

Batterie:	2 x 1,5 V AA Mignon LR06 Alkali-Mangan beiliegend
Frequenzband:	UHF
Maße:	Breite: 19,6 cm Tiefe: 10,6 cm Höhe: 7,8 cm
Gewicht:	0,64 kg
Antenne:	Eingebaut
Trägerfrequenz:	UHF 740-764 MHz
Schaltbandbreite:	24 MHz
Frequenzanzahl:	192
Schrittweite:	125 kHz
Modulation:	FM
Frequenzstabilität:	±0,005 %
Audiobandbreite:	40-18000 Hz
RF-Ausgangsleistung:	10 mW
Reichweite:	100 m (bei Sichtkontakt)
Stromverbrauch:	100 mA
Anschluss:	3-pol Mini-XLR

Lieferumfang: