

## OMNITRONIC FAS Violinen-Mikrofon für Taschensender

Zubehörmikrofon für den FAS Taschensender

Art.-Nr.: 13063461

GTIN: 4026397718652



### Beschreibung:

Die Kondensatormikrofone sind speziell abgestimmt auf den Taschensender der FAS-Serie. Die breite Auswahl an Modellen ermöglicht den universellen Einsatz des FAS-Funksystems. Dank integrierter Kondensatorkapsel bieten die Mikrofone eine klare Sprachverständlichkeit und hohe Klangqualität.

### Features:

- Richtcharakteristik: Kugelförmig
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Band/Proberaum

### Technische Daten:

|                      |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| Typ:                 | Instrumentenmikrofon                               |
| Stromversorgung:     | 2-10V DC                                           |
| Stromanschluss:      | Stromeinspeisung über 3,5 mm Klinkenstecker (mono) |
| Kabellänge:          | 3 m                                                |
| Kapseltyp:           | Kondensator<br>Maße: Ø 6 mm x 2,7 mm               |
| Richtcharakteristik: | Kugelförmig                                        |
| Frequenzbereich:     | 20 - 20000 Hz                                      |

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397718652

Gewicht: 0,27 kg

Länge: 0.24 m

Breite: 0.14 m

Höhe: 0.07 m

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Geräuschspannungsabstand: | >58 dB                       |
| Empfindlichkeit:          | -38 dB                       |
| Impedanz:                 | 2,2 kOhm                     |
| Anschlüsse:               | 3,5 mm Klinkenstecker (mono) |
| Material:                 | Metall                       |
| Farbe:                    | Schwarz                      |
| Gewicht:                  | 0,25 kg                      |

### Lieferumfang:

1 x Mikrofon  
1 x Windschutz  
1 x Halter  
1 x Tasche  
1 x Bedienungsanleitung