

OMNITRONIC Airbro 5,8G Jack Sender

Plug-n-Play-Funksender

Art.-Nr.: 13072340

GTIN: 4026397672381



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Ersetzt das Kabel zwischen Instrument und Gitarrenverstärker
- Ermöglicht viel Bewegungsfreiheit bei der Live-Performance
- Komfortabel und schnell einsatzbereit dank Ein-Tasten-Bedienung
- Betrieb im störungsfreien 5,8 GHz Band
- 24 Bit/48 kHz für die ultimative Klangqualität
- 4 schaltbare Übertragungskanäle
- Mehrere Empfänger können mit einem einzigen Sender gekoppelt werden
- Winkel um 195° verstellbar, damit passend für alle Gitarrentypen
- Betriebsdauer bis zu 4h
- Reichweite von bis zu 15m in Gebäuden
- Reichweite von bis zu 30m im Freien
- 5.8 GHz weltweit anmelde- und gebührenfrei
- Bis zu 4 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben
- Extrem geringe Latenz

Logistic

EAN / GTIN: 4026397672381

Gewicht: 0,12 kg

Länge: 0.14 m

Breite: 0.09 m

Höhe: 0.04 m

Technische Daten:

Typ:	Sender
Stromversorgung:	5V DC 1000 mA
Stromanschluss:	Batterie/Akku
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 400 mAh,
Akku:	Betriebsdauer bis zu 4h Ladedauer 2h

Frequenzbereich:	20 - 20000 Hz
Reichweite:	Bis zu 15m in Gebäuden Bis zu 30m im Freien
Frequenzband:	5.8 GHz
Parallelbetrieb:	Max. 4 Sender
Latenz:	< 6 ms
Status LED:	Ladezustandsanzeige
Anschlüsse:	Eingang: 6,3-mm-Klinke (unsym.)
Max. Pegel:	Eingang: +680 mV, unsym.
USB-Anschluss:	Typ Micro-USB (W) Einbauversion
Maße:	Breite: 13,8 cm Tiefe: 2,7 cm Höhe: 4,3 cm
Gewicht:	0,09 kg

Lieferumfang:

1 x Gerät
 1 x Bedienungsanleitung
 1 x USB-Kabel
 1 x Schraubendreher
 1 x Tasche