

EUROLITE Set LED KLS-180 + QuickDMX Funkempfänger

Bar mit 4 RGBW-Spots und 4 weißen Strobe-LEDs inklusive kompaktem DMX-Funkempfänger

Art.-Nr.: 20000339

GTIN:



Features:

- Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit und Stativhülse
- Kompaktes Leichtgewicht
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farben voreingestellt; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Im 3; 4; 8; 21 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; QuickDMX über 5-pol XLR (M) Einbauversion (optional)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 9°
- Mit Montagebügel
- Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Auf Stativ

Scheinwerfer

- 4 LEDs 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
4 Spots einzeln ansteuerbar

Leiste

- 4 LEDs 1 W SMD 8072 kaltweiß (CW)
LEDs einzeln ansteuerbar
- <p>EUROLITE QuickDMX Funkempfänger phantomgespeist

Kompakter DMX-Funkempfänger 2,4 GHz, phantomgespeist

- Benutzerfreundlicher 5-poliger XLR-Adapter (female) mit schwenkbarer Antenne

Logistic

- Mit Drahtlos-DMX entfällt die aufwändige Verkabelung zwischen DMX-Controller und den DMX-gesteuerten Geräten in Lichthanlagen
- Durch GFSK-Modulation mit 78 Kanälen störungsfreier Betrieb auch neben weiteren QuickDMX-Transceiver und anderen Drahtlos-Geräten im 2,4-GHz-Band (wie z. B. WLAN und Bluetooth)
- Pro Sender können 1 bis 512 QuickDMX-Empfänger bedient werden
- LED-Funktionsanzeige
- Transceiver, verwendbar als Sender und Empfänger
- Benötigt 5 V Phantomspeisung zum Betrieb
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle empfangen und verarbeiten
- Ansteuerbar über DMX; QuickDMX; plug and play
- Reichweite von bis zu 400m
- Bis zu 6 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben

Technische Daten:

Gewicht:	4,94 kg
----------	---------

EUROLITE LED KLS-180 Kompakt-Lichtset

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	80 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
Blitzrate:	0,5 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	3; 4; 8; 21
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave- Funktion; QuickDMX über 5-pol XLR (M) Einbauversion (optional)
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	9000 Hz
Abstrahlwinkel:	9°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	9°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	18°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Ø 35mm 1x Montagebügel
Displaytyp:	Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
Material:	Metall; Kunststoff

Maße:	Breite: 60,5 cm Tiefe: 14 cm Höhe: 23 cm
Gewicht:	4,85 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
LED-Typ:	4 x 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
LED-Typ:	4 x 1 W SMD 8072 kaltweiß (CW)
Durchmesser Befestigungslöcher:	3 x Ø11mm; 2 x Ø3mm
Material:	Metall, 2 mm
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut

EUROLITE QuickDMX Funkempfänger phantomgespeist

Stromversorgung:	5V DC
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über 5-pol XLR (W) Anbauversion
DMX-Kanäle:	Eingang 512
DMX-Ausgang:	1 x 5-pol XLR (W)
Ansteuerung:	DMX; QuickDMX; plug and play
Reichweite:	Bis zu 400m
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Parallelbetrieb:	Max. 6 Sender
Modulation:	GFSK
Farbe:	Silber
Maße:	Länge: 21,2 cm Durchmesser: Ø 1,8 cm
Gewicht:	0,10 kg

Lieferumfang:

1 x EUROLITE LED KLS-180 Kompakt-Lichtset

1 x Scheinwerfer
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Tasche
1 x Fernbedienung
1 x Batterie
1 x Bedienungsanleitung

1 x EUROLITE QuickDMX Funkempfänger phantomgespeist

1 x Gerät
1 x Bedienungsanleitung
1 x Konformitätserklärung