

EUROLITE Set 12x LED BAR-12 QCL RGBW Leiste + Case L

12x Scheinwerfer-Bar mit 12 x 4-W-4in1-LED (RGBW) inklusive PRO Flightcase

Art.-Nr.: 20000463

GTIN: 4026397642193



Features:

- 12 LEDs 4 W high-power 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
 - Farbwechsel einstellbar; Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos
 - Stroboskop-Effekt
 - Integrierte Showprogramme
 - Direkte Farbwahl für 20 voreingestellte Farben
 - Im 2; 4; 5; 6; 9 CH DMX-Modus bedienbar
 - Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
 - Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution (optional); CRMX by LumenRadio (optional)
 - Mit einem Abstrahlwinkel von 17°
 - Variable Farbtemperatur - 8000 K
 - Mit Montagebügel
 - Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
 - Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
 - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels; Werbung/Schaufenster
 - Geräuschloser Betrieb
 - Einsatzmöglichkeit: Fliegend; Wandmontage
- Montagebügel**
- Einfache Montage
 - Der Artikel wird zerlegt ausgeliefert
- Truhen-Case mit Lenkrollen, PRO-Version**
- Universelles Baukastensystem für LED-Leisten mit ca. 1 Meter Länge
 - 3 stapelbare Module für je 4 LED-Leisten
 - Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert

Logistic

EAN / GTIN: 4026397642193

Gewicht: 79,05 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.80 m

Höhe: 0.90 m

Sperrgut

- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Abnehmbarer Deckel
- Aluminiumprofilrahmen 20mm mit abgerundeten Ecken
- 6 verchromte Case-Klappgriffe
- 12 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Verschließbar über
- 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

EUROLITE LED BAR-12 QCL RGBW Leiste

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	24 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 0,5 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	12 x 4 W high-power 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0,5 - 24 Hz
DMX-Kanäle:	2; 4; 5; 6; 9
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W- DMX by Wireless Solution (optional); CRMX by LumenRadio (optional)
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Light´J; Colorchief
Abstrahlwinkel:	17°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	17°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	33°
Farbtemperatur:	- 8000K einstellbar
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Aufnahmesystem:	2x Montagebügel
Displaytyp:	Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Länge: 110 cm Tiefe: 6,5 cm Höhe: 10 cm
Gewicht:	2,85 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)

Energieeffizienzklasse (A - G):	F
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm² H05RN-F
Aufbau:	Einfache Montage
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø20mm; 1 x Ø11mm; 1 x Ø8mm; 2 x Ø6mm; 2 x Ø6mm; 1 x Ø20mm; 1 x Ø20mm
Material:	Metall; Metall; Metall; Metall

ROADINGER Flightcase 12x LED-Leiste mit Rollen

Maximale Last:	150 kg
Abnehmbare Deckel:	1 Stück
Aluminiumprofilrahmen:	20 mm
Klappgriff:	6 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 12 Stück
Transporthilfe:	4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Fachmaße:	113 cm x 8,5 cm x 9 cm
Innenmaße:	113 cm x 40,5 cm x 16 cm
Maße:	Breite: 119 cm Tiefe: 44 cm Höhe: 84 cm
Gewicht:	34,70 kg

Lieferumfang:

1 x Lichteffekt
 1 x Netzkabel/Stromkabel
 2 x Montagebügel
 2 x Rändelschraube
 2 x Unterlegscheibe
 1 x Bedienungsanleitung