

EUROLITE Set QuickDMX 1x Sender + 4x Empfänger

Kompakter DMX-Funksender inklusive 4x kompakter DMX-Funkempfänger

Art.-Nr.: 20000646

GTIN: 4026397009774



Listenpreis: 391.51 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Benutzerfreundlicher 3-poliger XLR-Adapter (male) mit schwenkbarer Antenne
- Mit Drahtlos-DMX entfällt die aufwändige Verkabelung zwischen DMX-Controller und den DMX-gesteuerten Geräten in Lichtanlagen
- Durch GFSK-Modulation mit 78 Kanälen störungsfreier Betrieb auch neben weiteren QuickDMX-Transceiver und anderen Drahtlos-Geräten im 2,4-GHz-Band (wie z. B. WLAN und Bluetooth)
- Pro Sender können 1 bis 512 QuickDMX-Empfänger bedient werden
- LED-Funktionsanzeige
- Transceiver, verwendbar als Sender und Empfänger
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über QuickDMX; DMX; plug and play
- Reichweite von bis zu 400m
- Bis zu 6 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben
- <p>EUROLITE QuickDMX Funkempfänger

Kompakter DMX-Funkempfänger 2,4 GHz

- Benutzerfreundlicher 3-poliger XLR-Adapter (female) mit schwenkbarer Antenne
- Mit Drahtlos-DMX entfällt die aufwändige Verkabelung zwischen DMX-Controller und den DMX-gesteuerten Geräten in Lichtanlagen
- Durch GFSK-Modulation mit 78 Kanälen störungsfreier Betrieb auch neben weiteren QuickDMX-Transceiver und anderen Drahtlos-Geräten im 2,4-GHz-Band (wie z. B. WLAN und Bluetooth)
- Pro Sender können 1 bis 512 QuickDMX-Empfänger bedient werden
- LED-Funktionsanzeige
- Transceiver, verwendbar als Sender und Empfänger
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle empfangen und verarbeiten
- Ansteuerbar über QuickDMX; plug and play
- Reichweite von bis zu 400m
- Bis zu 6 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben

Logistic

EAN / GTIN: 4026397009774

Gewicht: 1,20 kg

Länge: 0.30 m

Breite: 0.22 m

Höhe: 0.21 m

Technische Daten:

Gewicht:	0,79 kg
----------	---------

EUROLITE QuickDMX Funksender

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 5V DC 1000 mA
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel für USB A Netzanschluss (mitgeliefert)
DMX-Kanäle:	Ausgabe 512
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M)
Ansteuerung:	QuickDMX; DMX; plug and play
Reichweite:	Bis zu 400m
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Parallelbetrieb:	Max. 6 Sender
RF-Ausgangsleistung:	19 dBm
Modulation:	GFSK
Farbe:	Silber
Maße:	Länge: 21,2 cm Durchmesser: Ø 1,8 cm
Gewicht:	0,15 kg

EUROLITE QuickDMX Funkempfänger

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 5V DC 1000 mA
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel für USB A Netzanschluss (mitgeliefert)
DMX-Kanäle:	Eingang 512
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W)
Ansteuerung:	QuickDMX; plug and play
Reichweite:	Bis zu 400m
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Parallelbetrieb:	Max. 6 Sender
RF-Ausgangsleistung:	19 dBm
Modulation:	GFSK
Farbe:	Silber
Maße:	Länge: 21,2 cm Durchmesser: Ø 1,8 cm
Gewicht:	0,16 kg

Lieferumfang:

1 x EUROLITE QuickDMX Funksender

- 1 x Gerät
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Konformitätserklärung
- 1 x Externes Netzteil
- 1 x USB-Kabel

4 x EUROLITE QuickDMX Funkempfänger

- 1 x Gerät
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Konformitätserklärung
- 1 x Externes Netzteil
- 1 x USB-Kabel