

EUROLITE AKKU Mobile Bundle

4 akkubetriebene Scheinwerfer inkl. Softbag, DMX-Controller inkl. Flightcase und DMX-Funksystem

Art.-Nr.: 20000668

GTIN: 4026397606607



Listenpreis: 1724.31 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
 - Betriebsdauer bis zu 12h je nach verwendetem Programm
 - Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
 - 6 LEDs 4 W SMD 9080 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
 - Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
 - Stroboskop-Effekt
 - Direkte Farbwahl für 25 voreingestellte Farben
 - Im 6; 11 CH DMX-Modus bedienbar
 - Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
 - Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); IR-Fernbedienung
 - Flimmerfrei
 - Mit einem Abstrahlwinkel von 18°
 - Mit Doppelbügel
 - 4 stelliges 7-Segment-LED Display
 - Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
 - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels
 - Geräuschloser Betrieb
 - Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ
 - <p>EUROLITE QuickDMX USB Funksender/Empfänger
- Drahtloser Mini-DMX-Transceiver 2,4 GHz, phantomgespeist**
- Benutzerfreundlicher USB-Stecker mit schwenkbarer Antenne

Logistic

EAN / GTIN: 4026397606607

Gewicht: 20,50 kg

Länge: 0.60 m

Breite: 0.80 m

Höhe: 1.00 m

Sperrgut

- Mit Drahtlos-DMX entfällt die aufwändige Verkabelung zwischen DMX-Controller und den DMX-gesteuerten Geräten in Lichthanlagen
- Durch GFSK-Modulation mit 78 Kanälen störungsfreier Betrieb auch neben weiteren QuickDMX-Transceiver und anderen Drahtlos-Geräten im 2,4-GHz-Band (wie z. B. WLAN und Bluetooth)
- LED-Funktionsanzeige
- Transceiver, verwendbar als Sender und Empfänger
- Benötigt 5 V Phantomspeisung zum Betrieb
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle empfangen und verarbeiten
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über DMX; QuickDMX; plug and play
- Reichweite von bis zu 400m bei Sichtweite
- Bis zu 6 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben
- <p>EUROLITE QuickDMX Funksender/Empfänger

DMX-Funksystem 2,4 GHz

- Automatische Umschaltung zwischen Sender- und Empfängerbetrieb
- Mit Drahtlos-DMX entfällt die aufwändige Verkabelung zwischen DMX-Controller und den DMX-gesteuerten Geräten in Lichthanlagen
- Durch GFSK-Modulation mit 78 Kanälen störungsfreier Betrieb auch neben weiteren QuickDMX-Transceiver und anderen Drahtlos-Geräten im 2,4-GHz-Band (wie z. B. WLAN und Bluetooth)
- Pro Sender können 1 bis 512 QuickDMX-Empfänger bedient werden
- LED-Funktionsanzeige
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle empfangen und verarbeiten
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über DMX; QuickDMX; plug and play
- Reichweite von bis zu 400m
- Bis zu 6 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben
- <p>EUROLITE SB-4 Soft-Bag L

Schwarzes Soft-Bag für bis zu 4 Geräte, 320 x 320 x 200 mm

- Praktische Transporttasche bietet ausreichend Platz für diverse Lichteffekte und Zubehör
- Mit Trennwänden
- Mit 2 Außentaschen
- Mit 4 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Nylon , schwarz, wasserabweisend
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- 2 Trageschlaufen
- <p>EUROLITE DMX LED Color Chief Controller

DMX-Lichtpult mit innovativer Steuerung für LED-Scheinwerfer

- Einfache Steuerung von LED-Scheinwerfern mit bis zu 6 Farben, Kompaktlichtleisten sowie einfachen Lichteffekten
- Für 8 Geräte oder Gerätegruppen, mit jeweils bis zu 4 Segmenten
- Schnell und einfach programmierbar
- Weitere Geräte lassen sich ganz einfach manuell hinzufügen
- 8 Farbeffekte direkt anwählbar
- Pro Gerät sind drei zusätzliche Kanäle frei patchbar (zum Beispiel für Bewegungen)
- Farbrad-Anwahl und -Simulation
- 24 Speicherplätze für Stimmungen und Lauflichter
- Mehrere Lauflichter und Szenen können gleichzeitig ablaufen
- USB-Anschluss zur Datenspeicherung der Lichtshows
- Taktsteuerung über Musiksignal oder TAP-Taster
- Gesamtdimmung, Überblendzeit und Laufzeit bequem einstellbar
- Kann bis zu 240 DMX-Kanäle senden
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 3 HE
- Programmierbare 24 Scenes/Chases verteilt auf 1 Seite/n
- Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Cinch (W) Einbauversion; Musiksteuerung über Mikrofon
- Firmware update-fähig
- Tischpultgehäuse
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Partykeller; Messe- und Ladenbau; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels
- Geräuschloser Betrieb
- <p>ROADINGER Mixer-Case Profi MCA-19, 4HE, sw

Rack-Case

- Schräg gestellte Profilschienen für optimale Bedienbarkeit des Geräts von oben
- 4 HE
- Hochwertige Verarbeitung mit Schichtholz mehrlagig verleimt 7 mm, schwarz, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung

- Abnehmbarer Deckel
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- Robuster Tragegriff
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser mit Absperrfunktion
- Verschießbar über
- Gummifüße
- Mit Rackschienen passend für 19" Geräte
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht: 18,69 kg

EUROLITE AKKU PAR 6 QCL

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Batterie/Akku Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 14,8 V, 4400 mAh, 65,12 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 12h je nach verwendetem Programm Ladedauer 3,5h
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	6 x 4 W SMD 9080 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	1,5 - 50 Hz
DMX-Kanäle:	6; 11
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); IR-Fernbedienung
Fixtures vorhanden für:	Light´J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	23400 Hz
Abstrahlwinkel:	18°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	18°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	36°
Gehäusefarbe:	Schwarz

Aufnahmesystem:	Doppelbügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Breite: 17,7 cm Tiefe: 14,3 cm Höhe: 21,1 cm
Gewicht:	2,52 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Material:	Metall
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut

EUROLITE QuickDMX USB Funksender/Empfänger

Stromversorgung:	5V DC
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über USB A (M) Anbauversion
DMX-Kanäle:	Eingang 512 Ausgabe 512
DMX-Ausgang:	1 x USB, Typ A
Ansteuerung:	DMX; QuickDMX; plug and play
Reichweite:	Bis zu 400m bei Sichtweite
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Parallelbetrieb:	Max. 6 Sender
RF-Ausgangsleistung:	19 dBm
Modulation:	GFSK
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 8,6 cm Tiefe: 4 cm Höhe: 1,1 cm
Gewicht:	0,01 kg

EUROLITE QuickDMX Funksender/Empfänger

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 5V DC 500 mA
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über USB C (W) Einbauversion Stromanschlusskabel für USB A Netzanschluss (mitgeliefert)
DMX-Kanäle:	Eingang 512 Ausgabe 512
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	DMX; QuickDMX; plug and play
Reichweite:	Bis zu 400m
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Parallelbetrieb:	Max. 6 Sender
RF-Ausgangsleistung:	19 dBm
Modulation:	GFSK

Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 21,2 cm Tiefe: 10 cm Höhe: 7,5 cm
Gewicht:	0,29 kg

EUROLITE SB-4 Soft-Bag L

Maximale Last:	25 kg
Trageschlaufe:	2 Stück
Material:	Nylon
Farbe:	Schwarz, wasserabweisend
Fachmaße:	15 cm x 15 cm x 20 cm
Innenmaße:	32 cm x 32 cm x 20 cm
Maße:	Breite: 32 cm Tiefe: 41 cm Höhe: 20 cm
Gewicht:	0,52 kg

EUROLITE DMX LED Color Chief Controller

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 9V DC 800 mA
Gesamtanschlusswert:	7,2 W
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Programme:	Programmierbare 24 Scenes/Chases verteilt auf 1 Seite/n
DMX-Kanäle:	Ausgabe 240
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	DMX; Musiksteuerung über Cinch (W) Einbauversion; Musiksteuerung über Mikrofon
Gehäusefarbe:	Schwarz
Geeignete Speichermedien:	USB-Geräte (FAT 32)
USB-Anschluss:	Typ A
Farbe:	Schwarz
PC connect:	, Firmware update-fähig
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 3 HE Tischpultgehäuse
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 13,35 cm Höhe: 8,5 cm
Gewicht:	2,25 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)

ROADINGER Mixer-Case Profi MCA-19, 4HE, sw

Maximale Last:	25 kg
Abnehmbare Deckel:	1 Stück
Aluminiumprofilrahmen:	30 mm
Tragegriff:	1 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück mit Absperrfunktion
Transporthilfe:	Gummifüße
Material:	Schichtholz mehrlagig verleimt, 7 mm
Farbe:	Schwarz, laminiert; dunkelbraun, laminiert
Innenmaße:	44,6 cm x 23,8 cm x 10,5 cm
Frontplattenbreite:	19"
Einbauhöhe:	Ca. 18 cm (4 HE)
Einbautiefe:	105 mm
Gehäusebauform:	4 HE
Maße:	Breite: 54 cm Tiefe: 27 cm Höhe: 23,5 cm
Gewicht:	5,50 kg

Lieferumfang:**4 x EUROLITE AKKU PAR 6 QCL**

1 x Scheinwerfer
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x XLR Kabel
1 x Fernbedienung
1 x Batterie
1 x Bedienungsanleitung

4 x EUROLITE QuickDMX USB Funksender/Empfänger

1 x Gerät
1 x Bedienungsanleitung
1 x Konformitätserklärung

1 x EUROLITE QuickDMX Funksender/Empfänger

1 x Gerät
1 x Bedienungsanleitung
1 x Externes Netzteil
1 x USB-Kabel
1 x Antenne
1 x Konformitätserklärung

1 x EUROLITE SB-4 Soft-Bag L

1 x Tasche

1 x EUROLITE DMX LED Color Chief Controller

1 x Controller
1 x Bedienungsanleitung
1 x Externes Netzteil