

## PSSO Set WISE TWO + Dyn. Funkmikrofon + BP + Headset 518-548MHz

Art.-Nr.: 20000771

Anmeldefreier True-Diversity-Funkempfänger inkl. Funkmikrofon, Taschensender und Kopfbügelmikrofon GTIN: 4026397685398



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- Professioneller Multifrequenz-Funkempfänger mit True-Diversity-Technik für den Bühneneinsatz
- Hochwertige Bauteile und durchdachte Features sorgen für beste Performance und hohe Zuverlässigkeit
- Geeignet für große Mehrkanalanlagen
- 100 Preset-Kanäle in 10 Kanalgruppen
- 2,4 GHz iSync - komfortables Synchronisieren und Überwachen in Echtzeit
- Automatisches Frequenzsetup
- Pilotfrequenz-Squelch-Technologie löscht drahtlose RF-Interferenzen
- Multifunktionales Jogdial zur Menüführung
- Lock-Funktion verhindert versehentliches Ändern der Einstellungen
- Mic/Line-Umschaltung
- 2 abnehmbare Antennen (BNC) ermöglichen die Kombination mit einem externen Antennensplitter
- 2 Empfänger über ein Netzteil betreibbar
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE
- Reichweite von bis zu 60m bei Sichtweite
- UHF 518 - 548 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- Bis zu 26 Sender in 3 Bändern lassen sich störungsfrei parallel betreiben
- Mehrfarbiges LCD Display
- Firmware update-fähig
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz; Bühne; Theater; Verleiher; Sportzentren/Fitnessstudios; Konzerte/FOH's
- <p>PSSO WISE Dynamisches Funkmikrofon 518-548MHz
- **Handmikrofon mit PLL-Multifrequenz-Sender**
- Dynamisches Handmikrofon mit UHF-PLL-Technologie
- Robustes, ergonomisches Aluminiumgehäuse

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397685398

Gewicht: 3,55 kg

Länge: 0.61 m

Breite: 0.31 m

Höhe: 0.42 m

- Hochwertige Bauteile und durchdachte Features sorgen für beste Performance und hohe Zuverlässigkeit
- 2,4 GHz iSync - komfortables Synchronisieren und Überwachen in Echtzeit
- Benutzername und Anzeigefarbe editierbar
- RF-Ausgangsleistung umschaltbar
- Gainpegel einstellbar
- Lock-Funktion verhindert versehentliches Ändern der Einstellungen
- Direkt kompatibel mit der SM58-Kapsel von Shure
- Richtcharakteristik: Niere
- Akku-/Batteriebetrieb möglich
- Reichweite von bis zu 60m bei Sichtweite
- UHF 518 - 548 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- Mehrfarbiges LCD Display
- <p>PSSO WISE Taschensender 518-548MHz
- **Taschensender mit PLL-Multifrequenz-Sender**
- 2,4 GHz iSync - komfortables Synchronisieren und Überwachen in Echtzeit
- Benutzername und Anzeigefarbe editierbar
- RF-Ausgangsleistung umschaltbar
- Gainpegel einstellbar
- Lock-Funktion verhindert versehentliches Ändern der Einstellungen
- Reichweite von bis zu 60m bei Sichtweite
- UHF 518 - 548 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- Mehrfarbiges LCD Display
- <p>PSSO WISE Kopfbügelmikrofon für Taschensender
- **Kopfbügelmikrofon für den WISE-Taschensender**
- Richtcharakteristik: Kugelförmig

Technische Daten:

|          |         |
|----------|---------|
| Gewicht: | 3,48 kg |
|----------|---------|

PSSO WISE TWO 2-Kanal True Diversity Empfänger 518-548MHz

|                           |                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ:                      | Empfänger                                                                                                        |
| Stromversorgung:          | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>12-15V DC 1500 mA                                                                      |
| Gesamtanschlusswert:      | 8 W                                                                                                              |
| Stromanschluss:           | Stromeinspeisung über Hohlstecker (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Steckernetzteil (mitgeliefert) |
| Anzahl der Kanäle:        | 2                                                                                                                |
| Frequenzbereich:          | 50 - 20000 Hz                                                                                                    |
| Geräuschspannungsabstand: | >96 dB                                                                                                           |
| Klirrfaktor:              | <0,1 % bei 1 kHz                                                                                                 |
| Gain:                     | Mikrofon -32 dB bis +4 dB<br>Ausgang: -32 dB bis +4 dB                                                           |
| Reichweite:               | Bis zu 60m bei Sichtweite                                                                                        |
| Frequenzband:             | UHF 518 - 548 MHz                                                                                                |
| Diversity:                | True-Diversity                                                                                                   |
| Parallelbetrieb:          | Max. 26 Sender in 3 Bändern                                                                                      |
| Modulation:               | FM                                                                                                               |
| Frequenzwahl:             | 100 Frequenzen schaltbar                                                                                         |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | In 10 Gruppen<br>Frequenzen automatisch scanbar                                                                                                                                                                                             |
| Displaytyp:     | Mehrfarbiges LCD Display                                                                                                                                                                                                                    |
| Steuerelemente: | Netzschalter, Groundlift-Schalter, Menü, Encoder                                                                                                                                                                                            |
| Anschlüsse:     | Antenne über 2 x BNC (W) 12-15 V<br>Antenne über 1 x SMA (W) Einbauversion<br>Ausgang: Mic/Line über 2 x 3-pol XLR<br>Ausgang: Mic/Line über 2 x 6,3 mm<br>Klinkenbuchse (mono) Einbauversion<br>Ausgang: für Kaskadierung über 2 x BNC (W) |
| Kanäle:         | Mikrofonkanal: 2 x Mono mit Mic-Line Schalter<br>über XLR oder Klinke                                                                                                                                                                       |
| Schalter:       | Low-Cut-Schalter                                                                                                                                                                                                                            |
| Material:       | Metall                                                                                                                                                                                                                                      |
| Farbe:          | Schwarz                                                                                                                                                                                                                                     |
| PC connect:     | , Firmware update-fähig                                                                                                                                                                                                                     |
| Gehäusebauform: | (19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE                                                                                                                                                                                                               |
| Maße:           | Breite: 48 cm<br>Tiefe: 27 cm<br>Höhe: 4,3 cm                                                                                                                                                                                               |
| Gewicht:        | 2,91 kg                                                                                                                                                                                                                                     |

#### **PSSO WISE Dynamisches Funkmikrofon 518-548MHz**

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Typ:                 | Handsender                              |
| Stromversorgung:     | 3V DC                                   |
| Kapseltyp:           | Dynamisch                               |
| Richtcharakteristik: | Niere                                   |
| Batterie:            | 2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang) |
| Frequenzbereich:     | 50 - 18000 Hz                           |
| Gain:                | -28 dB bis +4 dB                        |
| Reichweite:          | Bis zu 60m bei Sichtweite               |
| Frequenzband:        | UHF 518 - 548 MHz                       |
| RF-Ausgangsleistung: | 10 mW; 30 mW; 50 mW                     |
| Modulation:          | FM                                      |
| Frequenzwahl:        | Frequenzen schaltbar                    |
| Displaytyp:          | Mehrfarbiges LCD Display                |
| Farbcode:            | Farbindikator und Name einstellbar      |
| Schalter:            | Ein/Aus/Mute-Schalter                   |
| Material:            | Aluminium                               |
| Maße:                | Länge: 26,5 cm<br>Durchmesser: Ø 5,2 cm |
| Gewicht:             | 0,37 kg                                 |

#### **PSSO WISE Taschensender 518-548MHz**

|      |               |
|------|---------------|
| Typ: | Taschensender |
|------|---------------|

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Stromversorgung:     | 3V DC                                      |
| Batterie:            | 2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)    |
| Frequenzbereich:     | 50 - 18000 Hz                              |
| Gain:                | -32 dB bis +4 dB                           |
| Reichweite:          | Bis zu 60m bei Sichtweite                  |
| Frequenzband:        | UHF 518 - 548 MHz                          |
| RF-Ausgangsleistung: | 50 mW; 30 mW; 10 mW                        |
| Modulation:          | FM                                         |
| Displaytyp:          | Mehrfarbiges LCD Display                   |
| Steuerelemente:      | Menü, Navigationstasten                    |
| Anschlüsse:          | Mikrofon über 1 x Mini-XLR (W) 3-pol 5 V   |
| Farbcode:            | Farbindikator und Name einstellbar         |
| Schalter:            | Ein/Aus-Schalter; Mute-Schalter            |
| Material:            | Metall                                     |
| Farbe:               | Grau                                       |
| Maße:                | Breite: 7 cm<br>Tiefe: 3 cm<br>Höhe: 13 cm |
| Gewicht:             | 0,19 kg                                    |

#### **PSSO WISE Kopfbügelmikrofon für Taschensender**

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Typ:                      | Kopfbügelmikrofon      |
| Stromversorgung:          | 2-10V DC               |
| Kabellänge:               | 1,5 m                  |
| Kapseltyp:                | Elektret               |
| Richtcharakteristik:      | Kugelförmig            |
| Frequenzbereich:          | 100 - 20000 Hz         |
| Geräuschspannungsabstand: | >58 dB                 |
| Empfindlichkeit:          | -45 dB                 |
| Impedanz:                 | 1 kOhm<br>1000 Ohm     |
| Anschlüsse:               | Mini-XLR (W) 3-pol     |
| Material:                 | Metall                 |
| Farbe:                    | Hautfarben             |
| Maße:                     | Durchmesser: Ø 0,35 cm |
| Gewicht:                  | 0,02 kg                |

#### **Lieferumfang:**

##### **1 x PSSO WISE TWO 2-Kanal True Diversity Empfänger 518-548MHz**

1 x Empfänger  
 1 x Externes Netzteil  
 1 x Netzkabel/Stromkabel  
 3 x Antenne  
 2 x BNC Kabel  
 1 x Klinke Kabel  
 1 x Adapterkabel  
 4 x Fuß

2 x Halter  
2 x Windschutz  
1 x Bedienungsanleitung  
1 x Konformitätserklärung  
4 x Batterie

**1 x PSSO WISE Dynamisches Funkmikrofon 518-548MHz**

1 x Mikrofon  
1 x Bedienungsanleitung  
1 x Konformitätserklärung

**1 x PSSO WISE Taschensender 518-548MHz**

1 x Sender  
2 x Antenne  
1 x Bedienungsanleitung  
1 x Konformitätserklärung

**1 x PSSO WISE Kopfbügelmikrofon für Taschensender**

1 x Mikrofon  
1 x Windschutz  
1 x Befestigungsclip