



Features:

EUROLITE LED KLS-180 Kompakt-Lichtset ws

Bar mit 4 RGBW-Spots und 4 weißen Strobe-LEDs, mit QuickDMX-Buchse (XLR)

- Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit und Stativhülse
- Kompaktes Leichtgewicht
- Scheinwerfer schwenk- und neigbar
- Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farben voreingestellt
- Stroboskop-Effekt
- Im 3; 4; 8; 21 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 9°
- Mit Montagebügel
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Scheinwerfer

Logistic

EAN / GTIN: 4026397693799

Gewicht: 14,00 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.80 m

Höhe: 0.60 m

Sperrgut

- 4 LEDs 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
4 Spots einzeln ansteuerbar

Leiste

- 4 LEDs 1 W SMD 8072 kaltweiß (CW)
 LEDs einzeln ansteuerbar

EUROLITE LED B-40 Laser Strahleneffekt ws

LED-Strahleneffekt mit RGBW-Farbmischung und RG-Laser

- 2 Laserdioden projizieren hunderte rote und grüne Laserstrahlen
- 5 LEDs 8 W SMD 9080 4in1 RGBW
3 Segmente einzeln ansteuerbar
- Rotationsgeschwindigkeit stufenlos; Farbmischung stufenlos; Dimmer elektronisch
- Laser; Strahlen-Effekt; Stroboskop-Effekt
- Laserklasse 2M
 keine Abnahme oder Bestellung eines Laserschutzbeauftragten erforderlich
- 7 integrierte Showprogramme
- Im 3; 10; 22 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter im Kopf; Lüfter in der Base
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; Master/Slave-Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Mit Montagebügel
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Werbung/Schaufenster
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

EUROLITE EASY Show

Programmierter DMX-Controller für über 200 Scheinwerfer von EUROLITE

- Einfach zu bedienender DMX-Controller und DMX-Rekorder
- Für DMX-Einsteiger bereits mit 200 Scheinwerfern programmiert
- Als DMX-Rekorder nutzbar für eigene Konfigurationen, ideal für Installationen oder den Verleih
- Ideal für farbige LED-Scheinwerfer, KLS-Systeme, Moving Lights, Lichteffekte
- Erfordert keine Programmierung, einfach Scheinwerfer anschließen und loslegen
- Alle Scheinwerfer frei kombinierbar zu einer Show
- Datenspeicherung auf USB-Stick
- Eine Liste aller unterstützten Geräte ist auf www.steinigke.de erhältlich
- Ablaufgeschwindigkeit einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer
- Stroboskop-Effekt
- 24 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 12 voreingestellte Farben
- Vorprogrammierte 24 Scenes/Chases und 12 Cues
- Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional)
- Einfarbiges LCD Display
- Tischpultgehäuse
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Partykeller; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels
- Geräuschloser Betrieb

EUROLITE QuickDMX USB Funksender/Empfänger

Drahtloser Mini-DMX-Transceiver 2,4 GHz, phantomgespeist

- Benutzerfreundlicher USB-Stecker mit schwenkbarer Antenne
- Mit Drahtlos-DMX entfällt die aufwändige Verkabelung zwischen DMX-Controller und den DMX-gesteuerten Geräten in Lichtanlagen
- Durch GFSK-Modulation mit 78 Kanälen störungsfreier Betrieb auch neben weiteren QuickDMX-Transceiver und anderen Drahtlos-Geräten im 2,4-GHz-Band (wie z. B. WLAN und Bluetooth)
- LED-Funktionsanzeige
- Transceiver, verwendbar als Sender und Empfänger
- Benötigt 5 V Phantomspannung zum Betrieb
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle empfangen und verarbeiten
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über DMX; QuickDMX; plug and play
- Reichweite von bis zu 400m bei Sichtweite

- Bis zu 6 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben

Technische Daten:

Gewicht:	10,79 kg
----------	----------

EUROLITE LED KLS-180 Kompakt-Lichtset ws

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	80 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	Kaltgeräte (W) Einbauversion
Sicherung:	T 1 A
Lampenart:	LED-Lampe
DMX-Kanäle:	3; 4; 8; 21
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	IR-Fernbedienung; Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave- Funktion; QuickDMX über USB (optional); W- DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Fixtures vorhanden für:	EASY SHOW 1; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light´J; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	9°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	9°
Gehäusefarbe:	Weiß
Aufnahmesystem:	Ø 35mm Montagebügel
Maße:	Breite: 60,5 cm Tiefe: 14 cm Höhe: 23 cm
Gewicht:	5,10 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
LED-Typ:	4 x 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
LED-Typ:	4 x 1 W SMD 8072 kaltweiß (CW)
Blitzrate:	1 - 20 Hz

EUROLITE LED B-40 Laser Strahleneffekt ws

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	65 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	5 x 8 W SMD 9080 4in1 RGBW
Blitzrate:	0 - 20 Hz
Laserklasse:	2M
Laserfarbe:	R/G
Lasermodul:	Grün (G) 40 mW 532nm Rot (R) 100 mW 650nm
DMX-Kanäle:	3; 10; 22
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter im Kopf Lüfter in der Base
Ansteuerung:	IR-Fernbedienung; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; Master/Slave-Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; Colorchief
Gehäusefarbe:	Weiß
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Maße:	Breite: 31 cm Tiefe: 31 cm Höhe: 39 cm
Gewicht:	4,30 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)

EUROLITE EASY Show

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 5V DC 250 mA
Gesamtanschlusswert:	1,25 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über USB C (W) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil
Programme:	Vorprogrammierte 24 Scenes/Chases und 12 Cues
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion

Ansteuerung:	DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional)
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	Einfarbiges LCD Display
Geeignete Speichermedien:	USB-Geräte
Gehäusebauform:	Tischpultgehäuse
Maße:	Breite: 28,0 cm Tiefe: 14,5 cm Höhe: 6,0 cm
Gewicht:	1,35 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)

EUROLITE QuickDMX USB Funksender/Empfänger

Stromversorgung:	5V DC
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über USB A (M) Anbauversion
DMX-Kanäle:	Eingang 512 Ausgabe 512
DMX-Ausgang:	1 x USB, Typ A
Ansteuerung:	DMX; QuickDMX; plug and play
Reichweite:	Bis zu 400m bei Sichtweite
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Parallelbetrieb:	Max. 6 Sender
RF-Ausgangsleistung:	19 dBm
Modulation:	GFSK
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 8,6 cm Tiefe: 4 cm Höhe: 1,1 cm
Gewicht:	0,01 kg

Lieferumfang:

1 x EUROLITE LED KLS-180 Kompakt-Lichtset ws

1 x Gerät
1 x Tasche
1 x Fernbedienung
1 x Batterie
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Bedienungsanleitung

1 x EUROLITE LED B-40 Laser Strahleneffekt ws

1 x Lichteffekt
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Fernbedienung
1 x Montagebügel
4 x Schrauben
4 x Unterlegscheibe

1 x EUROLITE EASY Show

1 x Controller

1 x Bedienungsanleitung
1 x Externes Netzteil
2 x USB-Kabel
2 x Montagebügel
4 x Schrauben

3 x EUROLITE QuickDMX USB Funksender/Empfänger

1 x Gerät
1 x Bedienungsanleitung
1 x Konformitätserklärung