



Features:

EUROLITE QuickDMX Funksender

Kompakter DMX-Funksender 2,4 GHz

- Benutzerfreundlicher 3-poliger XLR-Adapter (male) mit schwenkbarer Antenne
- Mit Drahtlos-DMX entfällt die aufwändige Verkabelung zwischen DMX-Controller und den DMX-gesteuerten Geräten in Lichtanlagen
- Durch GFSK-Modulation mit 78 Kanälen störungsfreier Betrieb auch neben weiteren QuickDMX-Transceiver und anderen Drahtlos-Geräten im 2,4-GHz-Band (wie z. B. WLAN und Bluetooth)
- Pro Sender können 1 bis 512 QuickDMX-Empfänger bedient werden
- LED-Funktionsanzeige
- Transceiver, verwendbar als Sender und Empfänger
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über QuickDMX; DMX; plug and play
- Reichweite von bis zu 400m
- Bis zu 6 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben

EUROLITE AKKU QuickDMX-Funkempfänger

Akkubetriebener DMX-Funkempfänger 2,4 GHz

- Kompakter 3-poliger XLR-Adapter (female) mit integrierter Antenne
- Mit Drahtlos-DMX entfällt die aufwändige Verkabelung zwischen DMX-Controller und den DMX-gesteuerten Geräten in Lichtanlagen

Logistic

EAN / GTIN: 4026397697568

Gewicht: 1,50 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

- 32-Bit-ARM-Prozessor für verzögerungsfreie Übertragung
- Durch GFSK-Modulation mit 78 Kanälen störungsfreier Betrieb auch neben weiteren QuickDMX-Transceiver und anderen Drahtlos-Geräten im 2,4-GHz-Band (wie z. B. WLAN und Bluetooth)
- Gruppenmodus
- Mehrfarbige LED-Funktionsanzeige
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 20h
- Ansteuerbar über QuickDMX; plug and play
- Reichweite von bis zu 400m
- Bis zu 6 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben

Technische Daten:

Gewicht:	0,69 kg
----------	---------

EUROLITE QuickDMX Funksender

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 5V DC 1000 mA
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel für USB A Netzanschluss (mitgeliefert)
DMX-Kanäle:	Ausgabe 512
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M)
Ansteuerung:	QuickDMX; DMX; plug and play
Reichweite:	Bis zu 400m
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Parallelbetrieb:	Max. 6 Sender
RF-Ausgangsleistung:	19 dBm
Modulation:	GFSK
Farbe:	Silber
Maße:	Länge: 21,2 cm Durchmesser: Ø 1,8 cm
Gewicht:	0,15 kg

EUROLITE AKKU QuickDMX-Funkempfänger

Stromversorgung:	5V DC
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel für USB A Netzanschluss (mitgeliefert)
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 3,7 V, 450 mAh, 1,665 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 20h
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W)
Ansteuerung:	QuickDMX; plug and play
Reichweite:	Bis zu 400m
Trägerfrequenz:	2,4 GHz

Parallelbetrieb:	Max. 6 Sender
Modulation:	GFSK
Farbe:	Silber
Maße:	Länge: 9,50 cm Durchmesser: Ø 1,8 cm
Gewicht:	0,14 kg

Lieferumfang:

1 x EUROLITE QuickDMX Funksender

1 x Gerät
1 x Bedienungsanleitung
1 x Konformitätserklärung
1 x Externes Netzteil
1 x USB-Kabel

4 x EUROLITE AKKU QuickDMX-Funkempfänger

1 x Gerät
1 x Bedienungsanleitung
1 x Konformitätserklärung
1 x Externes Netzteil
1 x USB-Kabel