



Features:

EUROLITE LED CLS-18 QCL RGB/WW 18x7W

LED-Fluter mit RGB/WW-Farbmischung, Flügelbegrenzer, IR-Fernbedienung und Frostfilter

- Zusätzlicher Frostfilter für ein breites, homogenes und weiches Licht
- 18 LEDs 7 W 4in1 RGB/WW (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar; Weißabgleich
- Stroboskop-Effekt
- Im 3; 4; 6; 8; 11 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; QuickDMX (optional); W-DMX by Wireless Solution (optional); CRMX by LumenRadio (optional); Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 11°
- Direkte Farbtemperaturwahl für 3100 voreingestellte Werte
- Mit Montagebügel
- OLED Display
- Gummifüße
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Partykeller
- Sehr leiser Betrieb

Logistic

EAN / GTIN: 4026397733020

Gewicht: 22,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ
 - 3 Tasten der Fernbedienung zum Speichern eigener Einstellungen
- Rändelschraube**
- M4 Gewinde

ROADINGER Flightcase 2x LED CLS-18 QCL RGB/WW

Truhen-Case

- Hochwertige Verarbeitung mit Schichtholz mehrlagig verleimt 9 mm, schwarz, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Verschließbar über
- 4 x Gummifüße
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht: 20,57 kg

EUROLITE LED CLS-18 QCL RGB/WW 18x7W

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	104 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker beiliegend
Stromausgang:	1 x PowerCON (grau)
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	18 x 7 W 4in1 RGB/WW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0,8 - 22 Hz
DMX-Kanäle:	3; 4; 6; 8; 11
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; QuickDMX (optional); W-DMX by Wireless Solution (optional); CRMX by LumenRadio (optional); Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung
Fixtures vorhanden für:	Light´J; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	11°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	11° Frostfilter 15°

Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	26° Frostfilter 37°
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	OLED Display
Transporthilfe:	Gummifüße
Maße:	Länge: 39,6 cm Breite: 14,3 cm Höhe: 21,3 cm
Gewicht:	4,86 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Durchmesser Befestigungslöcher:	3 x Ø11mm; 2 x Ø8mm; 8 x Ø15mm
Material:	Metall, 2 mm
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,2 m
Durchmesser Befestigungslöcher:	4 x Ø4,5mm
Material:	Kunststoff, 2 mm
Maße:	Breite: 28,3 cm Höhe: 11,6 cm
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut
Material:	Metall, 0,8 mm
Maße:	Breite: 46,5 cm Höhe: 28,5 cm
Gewinde:	M4 Gewinde x 8 mm

ROADINGER Flightcase 2x LED CLS-18 QCL RGB/WW

Aluminiumprofilrahmen:	30 mm
Klappgriff:	2 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Transporthilfe:	4 x Gummifüße
Material:	Schichtholz mehrlagig verleimt, 9 mm
Farbe:	Schwarz, laminiert
Gerätefach:	12 cm x 40 cm x 28 cm
Zubehörfach:	10,5 cm x 47 cm x 28 cm
Maße:	Breite: 51,5 cm Tiefe: 52,5 cm Höhe: 35,5 cm
Gewicht:	10,85 kg

Lieferumfang:

1 x Gerät
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Frostfilter
1 x Fernbedienung

1 x Batterie
4 x Rändelschraube
1 x Bedienungsanleitung