

FUTURELIGHT WDR-G4 RX Drahtlos-DMX-Empfänger

DMX-Funkempfänger mit Technik von Wireless Solution

Art.-Nr.: 51834023

GTIN: 4026397588965



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Kompatibel mit W-DMX-Produkten von Wireless Solution
- Mit Drahtlos-DMX entfällt die aufwändige Verkabelung zwischen DMX-Controller und den DMX-gesteuerten Geräten in Lichtanlagen
- AFHSS-Technologie ermöglicht störungsfreien Betrieb auch neben weiteren DMX-Sendern und anderen Drahtlosgeräten im 2,4-GHz-Band (wie z. B. WLAN und Bluetooth)
- Pro Sender können 1 bis 512 Empfänger bedient werden
- Plug & Play: Einfache und schnelle Inbetriebnahme mit einer Taste
- LED-Betriebs- und Funktionsanzeigen
- DMX-Ein- und Ausgang, 3-pol. XLR
- Flugoption für Traversenmontage
- 2,4 GHz - weltweit anmelde- und gebührenfrei
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle empfangen und verarbeiten
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über RDM; DMX; W-DMX by Wireless Solution
- Reichweite von bis zu 500m bei Sichtweite
- 2,4 GHz weltweit anmelde- und gebührenfrei
- Bis zu 6 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben
- Extrem geringe Latenz

Logistic

EAN / GTIN: 4026397588965

Gewicht: 1,15 kg

Länge: 0.21 m

Breite: 0.17 m

Höhe: 0.10 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 3 W

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
DMX-Kanäle:	Eingang 512 Ausgabe 512
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	RDM; DMX; W-DMX by Wireless Solution
Reichweite:	Bis zu 500m bei Sichtweite
Frequenzband:	2,4 GHz
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Parallelbetrieb:	Max. 6 Sender
Latenz:	< 5 ms
Modulation:	AFHSS
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 14,5 cm Tiefe: 10 cm Höhe: 5,8 cm
Gewicht:	1,00 kg

Lieferumfang:

1 x Empfänger
 1 x Bedienungsanleitung
 1 x Netzkabel/Stromkabel
 1 x Montagebügel
 1 x Antenne