

## FUTURELIGHT WDS-CRMX Duo TX Drahtlos-DMX-Transceiver

DMX-Funksystem (2,4 GHz) - zwei Transceiver mit CRMX-Funkeinheit im 19"-Gehäuse

Art.-Nr.: 51834038

GTIN: 4026397726725



### Features:

- Transceiver, verwendbar als Sender und Empfänger
- Adaptives Frequenzhopping für störungsfreie Signalübertragung im 2,4-GHz-Band
- Kann bis zu 1024 DMX-Kanäle empfangen und verarbeiten
- Kann bis zu 1024 DMX-Kanäle senden
- Mehrfarbige LED-Funktionsanzeige
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE
- Ansteuerbar über CRMX by LumenRadio; W-DMX by Wireless Solution
- Reichweite von bis zu 600m bei Sichtweite
- Bis zu 10 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397726725

Gewicht: 1,80 kg

Länge: 0.50 m

Breite: 0.25 m

Höhe: 0.10 m

### Technische Daten:

|                      |                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:     | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                               |
| Gesamtanschlusswert: | 3 W                                                                                                  |
| Schutzklasse:        | SK I                                                                                                 |
| Stromanschluss:      | Stromeinspeisung über P-Con (blau),<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker |
| Stromausgang:        | P-Con (grau), Einbauversion                                                                          |
| Sicherung:           | T 1 A Sicherung im Service zu wechseln                                                               |
| DMX-Kanäle:          | Eingang 1024                                                                                         |

#### Ausgabe 1024

|                      |                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| DMX-Eingang:         | 2 x 3-pol XLR (M) Einbauversion<br>2 x 5-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang:         | 2 x 3-pol XLR (W) Einbauversion<br>2 x 5-pol XLR (W) Einbauversion |
| Ansteuerung:         | CRMX by LumenRadio; W-DMX by Wireless Solution                     |
| Reichweite:          | Bis zu 600m bei Sichtweite                                         |
| Trägerfrequenz:      | 2,4 GHz                                                            |
| Parallelbetrieb:     | Max. 10 Sender                                                     |
| Antennenverstärkung: | 3 dBi                                                              |
| Modulation:          | GFSK                                                               |
| Status LED:          | DMX, Pegelanzeige, Power                                           |
| Farbe:               | Schwarz                                                            |
| Gehäusebauform:      | (19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE                                      |
| Maße:                | Länge: 48,3 cm<br>Tiefe: 14,0 cm<br>Höhe: 44 cm                    |
| Gewicht:             | 1,33 kg                                                            |

#### Lieferumfang:

1 x Gerät  
1 x Bedienungsanleitung  
1 x Netzkabel/Stromkabel  
1 x Konformitätserklärung