

FUTURELIGHT EX-6/32 Controller

Programmierbarer DMX-Controller

Art.-Nr.: 51834046

GTIN: 4026397166422



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Für alle DMX-Geräte mit bis zu 6 Steuerkanälen
- 4 Adressen individuell steuerbar
- An jede der o.g. Adressen können weitere Geräte adressiert werden, die dann synchron zu dem gleichadressierten Gerät arbeiten
- Die Anzahl der angeschlossenen Geräte pro Adresse ist unbegrenzt
- 32 frei programmierbare Chaser mit bis zu 32 Schritten
- Joystick für manuelle Bewegung des Ablenkspiegels
- Geräteanwahl über Projektorwahl-tasten
- Program-Run zum Durchlaufen aller Programme
- Programm-Ablauf auch über Zufallsgenerator möglich
- Strobe-Taste für Strobe-Funktion
- Segment-Anzeige und Kontroll-LEDs
- Musiksteuerung über 6,3-mm-Mono-Klinkenbuchse oder eingebautes Mikrofon
- Black-Out-Funktion
- 24 Steuerkanäle
- Software-Update über optionales Zubehör möglich
- Für Rackeinbau

Logistic

EAN / GTIN: 4026397166422

Gewicht: 3,30 kg

Länge: 0,55 m

Breite: 0,21 m

Höhe: 0,21 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 6,00 W

Maße: Breite: 48,3 cm
Tiefe: 13,2 cm

	Höhe: 8,9 cm
	über mitgeliefertes 12 V DC, 500 mA Netzteil
Anzahl Steuerkanäle:	24
Musiksteuerung:	über Line In Cinch-Buchse (mind. 100 mV)
DMX512-Ausgang:	3-pol XLR-Einbaukupplung
Maße (L x B x H):	483 x 132 x 90 mm
	Rackeinbau mit 3 HE
Gewicht:	2 kg

Lieferumfang: