

EUROLITE FD-12 DMX Dimmer Panel

DMX-Lichtsteuerung 12 Kanäle

Art.-Nr.: 70063811

GTIN: 4026397298970



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- 12 Kanalfader mit LED
- Fade-Time-Fader mit LED zur Einstellung der Step-Geschwindigkeit
- Master-Fader mit LED zur Einstellung des Gesamt-Ausgangspegels
- Speed-Fader zur Einstellung der Programmgeschwindigkeit
- Flashtaster pro Kanal und Master-Flash
- LED-Anzeige aller Modi
- 4 frei programmierbare Programme mit bis zu je 84 Steps
- Controller kommt mit 4 vorprogrammierten Chasern
- Die Programme und Chaser können einzeln oder kombiniert abgespielt werden (CH1-2-3-4-PR-1-2-3-4)
- Dimmer: Manuelle Kontrolle der Kanäle über Fader
- Full On: Alle Kanäle werden gleichzeitig eingeschaltet
- Blackout-Funktion
- Programmgeschwindigkeit über Speed-Fader oder Tap Sync-Taste einstellbar
- Musiksteuerung über externen Signalanschluss oder eingebautes Mikrofon
- Nur für professionelle Anwendung
- Audio-Eingang über 6,3-mm-Klinkenbuchse
- Spannungsversorgung über mitgeliefertes Netzteil

Logistic

EAN / GTIN: 4026397298970

Gewicht: 2,30 kg

Länge: 0.53 m

Breite: 0.23 m

Höhe: 0.15 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	1,00 W
Batterie:	1 x 9,0 V E-Block (nicht im Lieferumfang)

Maße:	Breite: 41,5 cm
	Tiefe: 15 cm
	Höhe: 7 cm
	über mitgeliefertes 9-15 V DC, 300 mA Netzteil
	oder 1 Standard 9 V Block
Lebensdauer der Batterie:	ca. 3 Stunden
Anzahl Steuerkanäle:	12
Integrierte Chaser:	4
Freie Programme:	4 x 84 Szenen
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon oder Eingangsbuchse
Audio-Eingangsbuchse:	Klinke
Audio-Eingangsempfindlichkeit:	0,1-1 V
DMX512-Ausgang:	3-pol XLR-Einbaukupplung
Gewicht:	2 kg

Lieferumfang: