

OMNITRONIC RM-1422FXA USB Rack-Power-Mixer

19"-Powered Mixer, 2 x 400 W, mit 12 Kanälen, DSP-Effekteinheit und MP3-Player

Art.-Nr.: 10040302

GTIN: 4026397683233



Features:

- Audio-Mischpult und Digital-Verstärker im 19"-Gehäuse
- Integriertes USB-Audio-Interface erlaubt Aufnahmen und Wiedergabe mit einem Computer (PC und Mac)
- 8 Mono-Eingangskanäle mit Gain-Regler, 2-fach-EQ, Pan-Regler und Kanalfader
- 2 Stereo-Eingangskanäle mit 2-Band-EQ, Balance-Regler und Kanalfader
- 8 Kanal-Inserts
- Tape-Eingang und -Ausgang
- Separate Ausgänge für Main Mix und Control Room
- 2 AUX-Send-Ausgänge
- Regelbarer Kopfhörerausgang
- +48 V Phantomspeisung, zentral zuschaltbar
- 4-stellige Stereo-LED-Pegelanzeige
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 3 HE
- Digitaler Signalprozessor 24 bit mit 16 Effekten
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; Bluetooth
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Bühne; Theater; Konzerte/FOH's; Verleiher

Logistic

EAN / GTIN: 4026397683233

Gewicht: 8,05 kg

Länge: 0.53 m

Breite: 0.42 m

Höhe: 0.23 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 115 W 1/8 Power

Schutzklasse: SK I

| | |
|---------------------------|---|
| Ausgangsleistung: | 2 x 250 W RMS (8 Ohm) 2 x 400 W RMS (4 Ohm) |
| Stromanschluss: | Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Batterie: | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut |
| Frequenzbereich: | 20 - 20000 Hz |
| Geräuschspannungsabstand: | >89 dB |
| Klirrfaktor: | <0,05 % bei 1 kHz |
| DSP: | Digitaler Signalprozessor 24 bit mit 16 Effekten |
| Phantomspeisung: | 48 V DC |
| Ansteuerung: | IR-Fernbedienung; Bluetooth |
| Bluetooth Geräte name: | Bluetooth |
| Audioplayer: | USB + SD + Bluetooth |
| Steuerelemente: | Lautstärkeregler pro Kanal, Masterregler, Klangregelung, Phantomspeisungsschalter |
| Anschlüsse: | Eingang: Mikrofon über 8 x 3-pol XLR Eingang: Line über 12 x 6,3 mm Klinkebuchse (stereo) Einbauversion Eingang: Line über 1 x Stereo-Cinch Eingang: AUX über 2 x 6,3 mm Klinkebuchse (stereo) Einbauversion Ausgang: AUX über 2 x 6,3 mm Klinkebuchse (stereo) Einbauversion Ausgang: Rec. über 1 x Stereo-Cinch Ausgang: Master über 2 x 3-pol XLR Ausgang: Lautsprecher über 2 x Speaker-Einbaubuchse (W) |
| Kanäle: | Eingangskanal: 2 x Stereo über Klinke, Regler 2-Band EQ, Gainregler, Panoramaregler |
| Kanäle Eingang: | 8 x Mono über XLR oder Klinke |
| Equalizer: | Kanal: 8 x Regler 2-Band Mono |
| Geeignete Speichermedien: | USB-Geräte/SD-Karten |
| USB-Anschluss: | Typ A |
| Farbe: | Schwarz |
| Gehäusebauform: | (19") 48,3 cm Rackeinbau 3 HE |
| Maße: | Breite: 48,3 cm Tiefe: 34 cm Höhe: 13,35 cm |
| Gewicht: | 6,55 kg |

Lieferumfang:

- 1 x Fernbedienung
- 1 x Batterie
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Mixer
- 1 x Konformitätserklärung