

OMNITRONIC LH-042 Line/Phono-Wandler

Passiver Stereo-Line/Phono-Wandler

Art.-Nr.: 10355042

GTIN: 4026397341218



Listenpreis: 35.58 €

inkl. 19% Mwst.

Beschreibung:

Der LH-042 wandelt ein Line-Pegelsignal in ein Phono-Signal um. Wozu das gut ist? Stellen Sie sich einfach folgende Situation vor. Sie sind DJ, haben eine neue Line-Quelle (also einen CD-Player, MP3-Player oder ähnliches) gekauft und wollen diesen an Ihren Mixer anschließen. Die Line-Anschlüsse des Mixers sind allerdings schon alle mit anderen Geräten belegt. Was tun? An dieser Stelle kommt unser LH-042 zum Einsatz. Einfach in einen Phono-Eingang stecken und Ihre zusätzliche Line-Quelle mit dem Wandler verbinden. Et voilà: Sie haben einen weiteren Line-Steckplatz für Ihren Mixer.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397341218

Gewicht: 0,40 kg

Länge: 0.23 m

Breite: 0.14 m

Höhe: 0.08 m

Features:

- Konvertiert ein Line-Pegelsignal in ein Phono-Signal
- Schließen Sie Line-Quellen wie CD, MP3, DVD, oder PC an den magnetischen Phono-Eingang eines Mischpults, Verstärkers oder Aufnahmegeräts an
- Erdungsklemme zur Vermeidung von Brummschleifen
- Keine Spannungsversorgung über Netzteil oder Batterie notwendig
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; mobilen Einsatz; Mobile DJ's / Alleinunterhalter

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 4 x Fuß, 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Frequenzbereich: 10 - 20000 Hz

Geräuschspannungsabstand: >100 dB

Impedanz:	Eingang: 10 kOhm Ausgang: 470 Ohm
Gain:	-46 dB
Anschlüsse:	Eingang: Line über 1 x Stereo-Cinch Ausgang: Phono über 1 x Stereo-Cinch
Material:	Metall
Farbe:	Silber
Maße:	Breite: 9,8 cm Tiefe: 9,2 cm Höhe: 4 cm
Gewicht:	0,22 kg