

INTUSONIC HMA74 4-Zonen Audio Router

19"-Audio-Router, 5 Stereo- & 2 Mic-Eingänge, IR-Fernbedienung und RS485-Steuerungsoption

Art.-Nr.: 12604188

GTIN: 5060502923295



Beschreibung:

Das INTUGRID HMA74 ist das Kernstück des digital gesteuerten Audio-Zonensystems von Intusonic, das durch das HZE11 Fernbedienungspanel ergänzt wird. Zusammen bilden sie ein skalierbares Audio-Routing-System für Hintergrundmusik. Das HMA74 bietet zwei Mikrofoneingänge, fünf Line-Eingänge, einen 3,5-mm-Klinken-Eingang an der Vorderseite und eine drahtlose LINKOUSTIC 4.2-Audioverbindung, die flexibel auf die 4 Ausgangszonen geroutet werden können, wobei jede dieser Zonen entweder über die integrierte Benutzeroberfläche, die mitgelieferte IR-Fernbedienung oder ein Fernbedienungspanel gesteuert werden kann. Jede Zone kann umfangreich konfiguriert werden, um individuellen Anforderungen gerecht zu werden. Die Bedienweise ist besonders einfach gehalten. Das HZE11 Fernbedienungspanel ermöglicht die Fernsteuerung aller Zoneneinstellungen und nimmt eine lokale Audioeinspeisung entgegen.

Features:

- (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; RS 485; LINKOUSTIC 4.2 Wireless Audio Link
- LCD Display
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Stromversorgung: 115/230 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: Max. 14 W

Schutzart: IP20

Logistic

EAN / GTIN: 5060502923295

Gewicht: 5,05 kg

Länge: 0.54 m

Breite: 0.34 m

Höhe: 0.12 m

Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Gerätesicherung:	5 x 20 mm, T 0,5 A Sicherung auswechselbar
Frequenzbereich:	20 - 20000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>104 dB
Klirrfaktor:	<0,01 % bei 1 kHz
Ansteuerung:	IR-Fernbedienung; RS 485; LINKOUSTIC 4.2 Wireless Audio Link
Übersprechdämpfung:	>70 dB
Displaytyp:	4 x LCD Display
Steuerelemente:	Netzschalter, Encoder, Lautstärkeregler pro Kanal, Phantomspeisungsschalter, Mute- Schalter; Quellen-Umschalter, Low-Cut-Schalter
Anschlüsse:	Eingang: Stereo über 4 x Stereo-Cinch Eingang: Stereo über 2 x 6,3-mm-Klinke (sym.) Eingang: Mikrofon über 2 x Schraubsteckklemme Ausgang: Zonen über 4 x Schraubsteckklemme Antenne über 1 x SMA (W) Einbauversion RS 485 über 5 x RJ-45 (W) Einbauversion Stummschaltung über Schraubsteckklemme Emergency über Schraubsteckklemme
Equalizer:	Master: 2 x Regler 2-Band
Farbe:	Schwarz
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 25 cm Höhe: 8,8 cm
Gewicht:	4,35 kg

Lieferumfang:

- 1 x Gerät
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 12 x Schraubsteckklemme
- 1 x Stecker
- 4 x Fuß
- 1 x Antenne
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Batterie
- 1 x Bedienungsanleitung