

## RELACART UR-222D 2-Kanal-UHF-System 823-832 + 863-865 MHz

True-Diversity-Funkmikrofonsystem mit zwei Kanälen, 823-832 MHz + 863-865 MHz

Art.-Nr.: 13055192

GTIN: 4026397602579



**Listenpreis: 558.11 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

#### RELACART UR-222D 2-Kanal UHF-Empfänger 823-832 + 863-865 MHz

2-Kanal-Multifrequenz-Funkempfänger mit Diversity-Technik für höchste Empfangsqualität

- 10 Gruppen mit 90 Festfrequenzen innerhalb 11 MHz Schaltbandbreite
- Pilotfrequenz-Squelch-Technologie löscht drahtlose RF-Interferenzen
- Automatischer Frequenzsuchlauf (AFS) zum Finden störungsfreier Empfangskanäle
- Infrarotschnittstelle zur schnellen und fehlerfreien Synchronisation zwischen Sender und Empfänger
- 2 abnehmbare Antennen (BNC) ermöglichen die Kombination mit dem Antennensplitter R-14D
- Stabiles Metallgehäuse
- Mehrfarbiges LCD Display
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa
- UHF 823 - 832 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- Reichweite von bis zu 80m bei Sichtweite
- Tischpultgehäuse
- (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich 1 HE
- Bis zu 9 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben
- Ladezustandsanzeige

#### Lieferumfang

- 1 x Empfänger, 1 x Externes Netzteil, 2 x Antenne, 2 x Montagebügel, 6 x Schrauben, 2 x Klinke Kabel, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397602579

Gewicht: 3,60 kg

Länge: 0.60 m

Breite: 0.43 m

Höhe: 0.09 m

#### RELACART UH-222D Mikrofon 823-832 + 863-865 MHz

Handmikrofon mit PLL-Multifrequenz-Sender

- Dynamisches Handmikrofon mit UHF-PLL-Technologie

- Ergonomisches, aluminiumlegiertes Gehäuse, geeignet für harten Toureinsatz
  - 10 Gruppen mit 90 Festfrequenzen innerhalb 11 MHz Schaltbandbreite
  - Infrarotschnittstelle zur schnellen und fehlerfreien Synchronisation zwischen Sender und Empfänger
  - Sendeleistung Hi/Low einstellbar
  - Gainpegel Hi/Mid/Low einstellbar
  - Kapsel M-022
  - Direkt kompatibel mit der SM58-Kapsel von Shure
  - Richtcharakteristik: Superniere
  - Reichweite von bis zu 80m
  - UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa
  - UHF 823 - 832 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
  - OLED Display
  - Ladezustandsanzeige
- Lieferumfang**
- 1 x Mikrofon, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung

## Technische Daten:

---

Typ:	Drahtlos-Komplettset
Gewicht:	2,89 kg

### RELACART UR-222D 2-Kanal UHF-Empfänger 823-832 + 863-865 MHz

Typ:	Empfänger
Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12 V DC 1 A
Gesamtanschlusswert:	5 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Anzahl der Kanäle:	2
Frequenzbereich:	45 - 18000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>105 dB
Reichweite:	Bis zu 80m bei Sichtweite
Frequenzband:	UHF 863 - 865 MHz; UHF 823 - 832 MHz
Diversity:	Antenna-Diversity
Schaltbandbreite:	11 MHz
Frequenzstabilität:	± 0,0005 %
Parallelbetrieb:	Max. 9 Sender
Modulation:	FM
Frequenzwahl:	90 Frequenzen schaltbar In 10 Gruppen mit jeweils bis zu 10 voreingestellten Frequenzen
Displaytyp:	Mehrfarbiges LCD Display
Display:	Ladezustandsanzeige , Antenne A/B , RF- Signalstärke , AF-Audio-Level; Frequenz
Steuerelemente:	Navigationstasten, Menü, Groundlift-Schalter
Anschlüsse:	Ausgang: Line über 2 x 3-pol XLR Ausgang: Line über 2 x 6,3-mm-Klinke (unsym.)

Antenne über 2 x BNC (W) 8 V

Material:	Metall
Gehäusebauform:	Tischpultgehäuse (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich 1 HE
Maße:	Breite: 41 cm Tiefe: 26 cm Höhe: 4,6 cm
Gewicht:	2,32 kg

#### **RELACART UH-222D Mikrofon 823-832 + 863-865 MHz**

Typ:	Handsender
Stromversorgung:	3 V DC
Kapseltyp:	Dynamisch
Richtcharakteristik:	Superniere
Batterie:	2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Frequenzbereich:	120 - 16000 Hz
Empfindlichkeit:	-53 dB
Max. Schalldruck:	145 dB
Reichweite:	Bis zu 80m
Frequenzband:	UHF 863 - 865 MHz; UHF 823 - 832 MHz
Schaltbandbreite:	11 MHz
RF-Ausgangsleistung:	10 mW
Modulation:	FM
Frequenzwahl:	90 Frequenzen schaltbar In 10 Gruppen mit jeweils bis zu 10 voreingestellten Frequenzen
Displaytyp:	OLED Display
Display:	Ladezustandsanzeige , Frequenz , Kanal
Steuerelemente:	Gain-Schalter (high-mid-low), Sendeleistungsschalter (high-low)
Schalter:	Ein/Aus/Mute-Schalter
Material:	Aluminium
Maße:	Länge: 26 cm Durchmesser: Ø 5,4 cm
Gewicht:	280 g