

RELACART T-31 Bodypack für HR-31S mit Headset

Taschensender mit PLL-Multifrequenz-Sender, 731-790 + 823-832 MHz

Art.-Nr.: 13055203

GTIN: 4026397532586



Listenpreis: 355.81 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- Taschensender passend zum Empfänger HR-31S
 - Robustes Gehäuse mit Aluminiumlegierung, geeignet für harten Toureinsatz
 - Inkl. Kopfbügelmikrofon HM-800S
 - Lavaliermikrofon LM-C400 als Zubehör erhältlich
 - Piloton-Technologie (PLL) für störungsfreien Betrieb
 - 731-790 MHz (anmeldepflichtig in D) ist sperrbar und bietet 244 Festfrequenzen (10 Kanalbänke mit jeweils bis zu 25 Kanälen)
 - 823-832 MHz (anmeldefrei in D) bietet 48 Festfrequenzen (8 Kanalbänke mit jeweils bis zu 7 Kanälen)
 - 292 Frequenzen frei wählbar in 25-kHz-Schritten innerhalb 68 MHz Schaltbandbreite
 - Infrarotschnittstelle zur schnellen und fehlerfreien Synchronisation mit dem Empfänger
 - LCD-Anzeige für Batteriekapazität, Frequenz und Kanal
 - Stummschaltung
 - Umschaltbar zwischen Mikrofon- und Instrumenteneingang
 - Anmelde- und gebührenfrei in der EU (bitte länderspezifisch prüfen)
- Sender**
- Hat eine Reichweite von bis zu 80m bei Sichtweite
- Mikrofon**
- Richtcharakteristik: Kugel

Logistic

EAN / GTIN: 4026397532586
Gewicht: 0,24 kg
Länge: 0.29 m
Breite: 0.12 m
Höhe: 0.07 m

Technische Daten:

Typ:	Taschensender mit Mikrofon
Schaltbandbreite:	68 MHz

Gewicht:	120 g
Sender	
Typ:	Taschensender
Spannungsversorgung:	1,5 V DC
Batterie:	1 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Frequenzbereich:	45 - 18000 Hz
Anschlüsse:	Eingang: 1 x Mikrofon über Mini-XLR (M) 4-pol Einbauversion 5 V
Frequenzband:	UHF 731 - 790 MHz; UHF 823 - 832 MHz
Frequenzwahl:	292 Frequenzen schaltbar In 10 Gruppen mit jeweils bis zu 25 voreingestellten Frequenzen und In 8 Gruppen mit jeweils bis zu 7 voreingestellten Frequenzen
Modulation:	FM
RF-Ausgangsleistung:	50 mW
Reichweite:	80 m bei Sichtweite
Schalter:	Mute-Schalter; Ein/Aus-Schalter
Material:	Aluminium
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 6,3 cm Tiefe: 2 cm Höhe: 7,1 cm
Mikrofon	
Typ:	Headset
Spannungsversorgung:	2-10 V DC
Stromanschluss:	Mini-XLR (W) 4-pol
Kabellänge:	1 m
Kapseltyp:	Kondensator Maße: Ø 5 mm x 6 mm
Richtcharakteristik:	Kugel
Empfindlichkeit:	-47 dB
Impedanz:	2200 Ohm
Material:	Metall
Farbe:	Hautfarben
Gewicht:	20 g