

## RELACART UR-260D 2-Kanal-UHF-System 823-832 + 863-865 MHz

System mit DSP für Mikrofon-Modeling & PC-Software, 823-832 + 863-865 MHz

Art.-Nr.: 13055212

GTIN: 4026397525786



**Listenpreis: 617.61 €**

inkl. 19% MwSt.

### Beschreibung:

Das UR-260D ist ein zweikanaliges True-Diversity-UHF-System mit einer Vielzahl an innovativen Features. Neben automatischer Frequenzsuche für störungsfreie Übertragung steht auch ein intelligentes Feedback-Unterdrückungssystem zur Verfügung. Mit dem MagicEQ können verschiedene Klangcharakteristiken bekannter Mikrofonkapseln simuliert oder auch selbst kreiert werden. Die Presets lassen sich per Software vom Rechner aus verändern - sogar während des Live-Betriebs.

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397525786

Gewicht: 3,80 kg

Länge: 0.59 m

Breite: 0.43 m

Höhe: 0.09 m

### Features:

System mit DSP für Mikrofon-Modeling & PC-Software, 823-832 + 863-865 MHz

- 1 x Empfänger, 2 x Antenne, 1 x Externes Netzteil, 2 x Mikrofon, 1 x Klinke Kabel, 1 x Montagebügel, 1 x Tasche, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung

### RELACART UR-260D 2-Kanal-UHF-Empfänger 823-832 + 863-865 MHz

Diversity-Funkempfänger mit DSP für Mikrofon-Modeling und PC-Software

- 2-Kanal-Multifrequenz-Funkempfänger mit 24-Bit-Prozessor für erstklassige Klangqualität
- Integrierter MagicEQ ermöglicht spektakuläres Mikrofon-Modeling der Handmikrofone
- Es stehen 7 Presets mit bekannten Mikrofonen (e835, beta58, e935, D5, SM57, N/D767a, SM58) und 3 benutzerdefinierbare Presets zur Verfügung
- Integrierter Feedback Killer für automatische Feedback-Unterdrückung und kristallklare Klangqualität bei maximalem Gain
- DSP-Bearbeitung und Verwaltung über Ethernet-Schnittstelle und intuitiv bedienbare PC-Software

- Antenna-Diversity-Technik für höchste Empfangsqualität
- 10 Gruppen mit 90 Festfrequenzen innerhalb 11 MHz Schaltbandbreite
- Pilotfrequenz-Squelch-Technologie löscht drahtlose RF-Interferenzen
- Automatischer Frequenzsuchlauf (AFS) zum Finden störungsfreier Empfangskanäle
- Infrarotschnittstelle zur schnellen und fehlerfreien Synchronisation zwischen Sender und Empfänger
- Kaskadierung mehrerer Empfänger per Netzkabel möglich
- Lock-Funktion verhindert versehentliches Ändern der Einstellungen
- 2 abnehmbare Antennen (BNC) ermöglichen die Kombination mit dem Antennensplitter R-14D
- Stabiles Metallgehäuse
- Digitaler Signalprozessor 96kHz, 24 bit
- Mehrfarbiges LCD Display
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa
- UHF 823 - 832 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- Reichweite von bis zu 80m
- Das Gerät lässt sich über RJ-45 (W) Einbauversion mit dem PC verbinden, In Verbindung mit RELACART Magic EQ Software
- Tischpultgehäuse
- (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich 1 HE
- Bis zu 9 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben

#### **Lieferumfang**

- 1 x Empfänger, 2 x Antenne, 1 x Externes Netzteil, 1 x Klinke Kabel, 2 x Montagebügel, 6 x Schrauben, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung

### **RELACART UH-222D Mikrofon 823-832 + 863-865 MHz**

Handmikrofon mit PLL-Multifrequenz-Sender

- Dynamisches Handmikrofon mit UHF-PLL-Technologie
- Ergonomisches, aluminiumlegiertes Gehäuse, geeignet für harten Toureinsatz
- 10 Gruppen mit 90 Festfrequenzen innerhalb 11 MHz Schaltbandbreite
- Infrarotschnittstelle zur schnellen und fehlerfreien Synchronisation zwischen Sender und Empfänger
- Sendeleistung Hi/Low einstellbar
- Gainpegel Hi/Mid/Low einstellbar
- Kapsel M-022
- Direkt kompatibel mit der SM58-Kapsel von Shure
- Richtcharakteristik: Superniere
- Reichweite von bis zu 80m
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa
- UHF 823 - 832 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- OLED Display
- Ladezustandsanzeige

#### **Lieferumfang**

- 1 x Mikrofon, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung

### **Technische Daten:**

|      |                      |
|------|----------------------|
| Typ: | Drahtlos-Komplettset |
|------|----------------------|

|          |         |
|----------|---------|
| Gewicht: | 2,97 kg |
|----------|---------|

### **RELACART UR-260D 2-Kanal-UHF-Empfänger 823-832 + 863-865 MHz**

|      |           |
|------|-----------|
| Typ: | Empfänger |
|------|-----------|

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>12 V DC 1 A |
|------------------|---------------------------------------|

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Gesamtanschlusswert: | Max. 9 W |
|----------------------|----------|

|                           |                                                                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromanschluss:           | Stromeinspeisung über Hohlstecker (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Steckernetzteil (mitgeliefert)                           |
| Anzahl der Kanäle:        | 2                                                                                                                                          |
| Frequenzbereich:          | 45 - 18000 Hz                                                                                                                              |
| Geräuschspannungsabstand: | >100 dB                                                                                                                                    |
| Klirrfaktor:              | <0,5 % bei 1 kHz                                                                                                                           |
| Netzwerkanschluss:        | Protokoll: Ethernet TCP/IP über 1x RJ-45 (W)<br>Einbauversion                                                                              |
| DSP:                      | Digitaler Signalprozessor 96kHz, 24 bit                                                                                                    |
| Reichweite:               | Bis zu 80m                                                                                                                                 |
| Frequenzband:             | UHF 863 - 865 MHz; UHF 823 - 832 MHz                                                                                                       |
| Diversity:                | Antenna-Diversity                                                                                                                          |
| Schaltbandbreite:         | 11 MHz                                                                                                                                     |
| Frequenzstabilität:       | ± 0,0005 %                                                                                                                                 |
| Parallelbetrieb:          | Max. 9 Sender                                                                                                                              |
| Modulation:               | FM                                                                                                                                         |
| Frequenzwahl:             | 90 Frequenzen schaltbar<br>In 10 Gruppen mit jeweils bis zu 10<br>voreingestellten Frequenzen                                              |
| Displaytyp:               | Mehrfarbiges LCD Display                                                                                                                   |
| Steuerelemente:           | Netzschalter, Groundlift-Schalter, Menü,<br>Navigationstasten                                                                              |
| Anschlüsse:               | Antenne über 2 x BNC (W) 8 V<br>Ausgang: Mikrofon über 2 x 3-pol XLR (M)<br>Einbauversion<br>Ausgang: Line über 1 x 6,3-mm-Klinke (unsym.) |
| Material:                 | Metall                                                                                                                                     |
| Farbe:                    | Schwarz                                                                                                                                    |
| PC connect:               | RELACART Magic EQ Software über RJ-45 (W)<br>Einbauversion                                                                                 |
| Gehäusebauform:           | Tischpultgehäuse<br>(19") 48,3 cm Rackeinbau möglich 1 HE                                                                                  |
| Maße:                     | Breite: 41 cm<br>Tiefe: 26 cm<br>Höhe: 4,3 cm                                                                                              |
| Gewicht:                  | 2,40 kg                                                                                                                                    |

#### **RELACART UH-222D Mikrofon 823-832 + 863-865 MHz**

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Typ:                 | Handsender                              |
| Stromversorgung:     | 3 V DC                                  |
| Kapseltyp:           | Dynamisch                               |
| Richtcharakteristik: | Superniere                              |
| Batterie:            | 2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang) |
| Frequenzbereich:     | 120 - 16000 Hz                          |
| Empfindlichkeit:     | -53 dB                                  |
| Max. Schalldruck:    | 145 dB                                  |

|                      |                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reichweite:          | Bis zu 80m                                                                                    |
| Frequenzband:        | UHF 863 - 865 MHz; UHF 823 - 832 MHz                                                          |
| Schaltbandbreite:    | 11 MHz                                                                                        |
| RF-Ausgangsleistung: | 10 mW                                                                                         |
| Modulation:          | FM                                                                                            |
| Frequenzwahl:        | 90 Frequenzen schaltbar<br>In 10 Gruppen mit jeweils bis zu 10<br>voreingestellten Frequenzen |
| Displaytyp:          | OLED Display                                                                                  |
| Display:             | Ladezustandsanzeige , Frequenz , Kanal                                                        |
| Steuerelemente:      | Gain-Schalter (high-mid-low),<br>Sendeleistungsschalter (high-low)                            |
| Schalter:            | Ein/Aus/Mute-Schalter                                                                         |
| Material:            | Aluminium                                                                                     |
| Maße:                | Länge: 26 cm<br>Durchmesser: Ø 5,4 cm                                                         |
| Gewicht:             | 280 g                                                                                         |