

OMNITRONIC TM-105 Taschensender-Set W05

Multifrequenz-Taschensender für WAMS-05

Art.-Nr.: 13075003

GTIN: 4026397282610



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Beschreibung:

Dieses Set beinhaltet einen Taschensender mit PLL-Multifrequenz-Sender und ein Kopfbügelmikrofon, das zur drahtlosen Übertragung von Sprache und Gesang an die Empfangseinheit RM-105 des PA-Systems W.A.M.S.-05 dient. Der Taschensender arbeitet im UHF-Bereich 863,100 - 864,900 MHz. Der Frequenzbereich ist in 16 Kanäle unterteilt, die sich frei wählen lassen. Das Gerät ist auf die Frequenzen des Empfangsmoduls abgestimmt.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397282610

Gewicht: 0,23 kg

Länge: 0.17 m

Breite: 0.13 m

Höhe: 0.06 m

Features:

- Set enthält Taschensender und Kopfbügelmikrofon
- Taschensender mit UHF-PLL-Technik, passend für W.A.M.S.-05 System
- Geeignet für optional erhältliches Krawattenmikrofon LS-105
- Betrieb im störungsarmen UHF-Bereich (863,1-864,9 MHz) mit 16 schaltbaren Frequenzen
- LCD-Anzeige für Kanal, Frequenz und Batteriekapazität
- Empfindlichkeit 3-stufig regelbar
- Sendeleistung 10 mW
- Für 2 x 1,5 V Mignon-Batterien oder 2 x 1,2 V Akkus (Typ AA) (nicht mitgeliefert)
- Mit Ladekontakten, geeignet für Ladestation TM-105
- Anschluss über 3,5 mm Mini-Klinkenstecker
- Anmelde- und gebührenfrei in der EU

Technische Daten:

Batterie: 2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)

Frequenzband: UHF

Maße:	Breite: 8,8 cm
	Tiefe: 6,4 cm
	Höhe: 2,6 cm
Gewicht:	0,17 kg
Modulation:	FM
Trägerfrequenz:	UHF 863,000-865,000 MHz
Mikrofontyp:	Kondensator mit Kugelcharakteristik
RF Ausgangsleistung:	10 mW
Reichweite:	50-70 m (bei Sichtkontakt)
Frequenzbereich:	50-18000 Hz (± 3 dB)
Frequenzstabilität:	$\pm 0,005$ %
Audio-Eingang:	3,5 mm Stereo-Klinkenbuchse