



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

EUROLITE AKKU UP-4 QCL Spot QuickDMX

Lichtstarkes Uplight mit 4 x 8-W-4in1-LED und QuickDMX-Transceiver

- Integrierter QuickDMX-Transceiver für kabellose DMX-Steuerung
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 9,5h je nach verwendetem Programm
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- 4 leistungsstarke LEDs 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar; Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; QuickDMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon
- Bereits vorprogrammiert bei Light´J; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 22°
- Mit Bügel zum Aufstellen am Boden
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; mobilen Einsatz; Mobile DJ´s / Alleinunterhalter; Kleinverleih
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie

Logistic

EUROLITE SB-4 Soft-Bag M

Schwarzes Soft-Bag für bis zu 4 Geräte (AKKU UP-4/TL-3 TCL)

- Praktische Transporttasche bietet ausreichend Platz für diverse Lichteffekte und Zubehör
- Großer Innenraum, 4-fach unterteil- und anpassbar durch einsetzbare Trennwände und Schaumstoffpolster
- Passend u. a. für 4 x AKKU UP-4 Spot, 4 x TL-3 TCL Trusslight (41700500) oder 3 x AKKU UP-4 Spot QuickDMX (41700540)
- Schaumstoffpolsterung zum Schutz der Geräte
- Zwei Außentaschen für Zubehör wie Kabel, Haken, Leuchtmittel und Tape
- Strapazierbare und wasserabweisende Nylonoberfläche
- Tragegriffe

EUROLITE QuickDMX Funksender

Kompakter DMX-Funksender 2,4 GHz

- Benutzerfreundlicher 3-poliger XLR-Adapter (male) mit schwenkbarer Antenne
- Mit Drahtlos-DMX entfällt die aufwändige Verkabelung zwischen DMX-Controller und den DMX-gesteuerten Geräten in Lichthanlagen
- Durch GFSK-Modulation mit 78 Kanälen störungsfreier Betrieb auch neben weiteren QuickDMX-Transceiver und anderen Drahtlos-Geräten im 2,4-GHz-Band (wie z. B. WLAN und Bluetooth)
- Pro Sender können 1 bis 512 QuickDMX-Empfänger bedient werden
- LED-Funktionsanzeige
- Transceiver, verwendbar als Sender und Empfänger
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über QuickDMX; DMX; plug and play
- Reichweite von bis zu 400m
- Bis zu 6 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Externes Netzteil, 1 x USB-Kabel

Technische Daten:

Gewicht:	15,02 kg
----------	----------

EUROLITE AKKU UP-4 QCL Spot QuickDMX

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	50 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Batterie/Akku Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Kabellänge:	Ca. 1 m
Stromausgang:	1 x P-Con (grau), Einbauversion
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 14,8 V, 7800 mAh, 115,44 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 9,5h je nach verwendetem Programm Ladedauer 3h
Lampenart:	LED-Lampe

LED-Typ:	4 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	3; 4; 6; 8; 10
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	DMX; Stand-alone; QuickDMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon
Vorprogrammiert bei:	Light´J; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Abstrahlwinkel:	22°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	22°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	32°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Bügel zum Aufstellen am Boden
Maße:	Breite: 16,7 cm Tiefe: 13,8 cm Höhe: 18,8 cm
Gewicht:	3,59 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

EUROLITE SB-4 Soft-Bag M

Maximale Last:	25 kg
Material:	Textil
Farbe:	Schwarz
Fachmaße:	14 cm x 14 cm x 19 cm
Innenmaße:	29 cm x 29 cm x 19 cm
Maße:	Breite: 30 cm Tiefe: 33 cm Höhe: 20 cm
Gewicht:	0,51 kg

EUROLITE QuickDMX Funksender

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 5V DC 1000 mA
------------------	---

Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel für USB A Netzanschluss (mitgeliefert)
DMX-Kanäle:	Ausgabe 512
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M)
Ansteuerung:	QuickDMX; DMX; plug and play
Reichweite:	Bis zu 400m
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Parallelbetrieb:	Max. 6 Sender
RF-Ausgangsleistung:	19 dBm
Modulation:	GFSK
Farbe:	Silber
Maße:	Länge: 21,2 cm Durchmesser: Ø 1,8 cm
Gewicht:	0,15 kg