

## EUROLITE Set 4x AKKU UP-1 + SB-4 Soft-Bag + QuickDMX Funksender

4x LED Uplight mit schwarzem Softbag und kompaktem DMX-Funksender

Art.-Nr.: 2000267

GTIN: 4026397594744



### Features:

- Integrierter QuickDMX-Transceiver für kabellose DMX-Steuerung
- Neigungswinkel des LED-Kopfes manuell einstellbar
- Wechselbare Frontlinse für 9° oder 15° Abstrahlwinkel
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 18h je nach verwendetem Programm
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- 1 LED 15 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar; Farben voreingestellt; Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; QuickDMX; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung
- Fixtures vorhanden für Light ´J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 9°
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Dekoration; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Verleiher; Werbung/Schaufenster
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend
- <p>EUROLITE SB-4 Soft-Bag L
- <h2 class="featureSatz">Schwarzes Soft-Bag für bis zu 4 Geräte, 320 x 320 x 200 mm</h2>Praktische Transporttasche bietet ausreichend Platz für diverse Lichteffekte und Zubehör
- Mit Trennwänden

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397594744

Gewicht: 10,60 kg

Länge: 0,82 m

Breite: 0,41 m

Höhe: 0,52 m

- Mit 2 Außentaschen
- Mit 4 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Nylon , schwarz, wasserabweisend
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung<BR>Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- 2 Trageschlaufen
- <p>EUROLITE QuickDMX Funksender
- <h2 class="featureSatz">Kompakter DMX-Funksender 2,4 GHz</h2>Benutzerfreundlicher 3-poliger XLR-Adapter (male) mit schwenkbarer Antenne
- Mit Drahtlos-DMX entfällt die aufwändige Verkabelung zwischen DMX-Controller und den DMX-gesteuerten Geräten in Lichtenanlagen
- Durch GFSK-Modulation mit 78 Kanälen störungsfreier Betrieb auch neben weiteren QuickDMX-Transceiver und anderen Drahtlos-Geräten im 2,4-GHz-Band (wie z. B. WLAN und Bluetooth)
- Pro Sender können 1 bis 512 QuickDMX-Empfänger bedient werden
- LED-Funktionsanzeige
- Transceiver, verwendbar als Sender und Empfänger
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über QuickDMX; DMX; plug and play
- Reichweite von bis zu 400m
- Bis zu 6 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben

## Technische Daten:

---

Gewicht: 9,51 kg

---

### EUROLITE AKKU UP-1 QCL Flex Spot QuickDMX

Gesamtanschlusswert: 15 W

---

Schutzart: IP20

---

Schutzklasse: SK III

---

Stromanschluss: Batterie/Akku  
Stromeinspeisung über Hohlstecker (M)  
Einbauversion Stromanschlusskabel mit Eurostecker (mitgeliefert)

---

Akkutyp: 1 x Lithium-Ion 7,4 V, 8800 mAh, 65,12 Wh

---

Akku: Betriebsdauer bis zu 18h je nach verwendetem Programm  
Ladedauer 6h

---

Lampenart: LED-Lampe

---

LED-Typ: 1 x 15 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)

---

DMX-Kanäle: 3; 4; 6; 8; 10

---

DMX-Eingang: 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion

---

DMX-Ausgang: 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion

---

Kühlung: Passive Konvektionskühlung

---

Ansteuerung: DMX; Stand-alone; QuickDMX; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung

---

Fixtures vorhanden für: Light J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief

---

Projektion: Flimmerfrei

---

Trägerfrequenz: 2,4 GHz

---

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Abstrahlwinkel:             | 9°   |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):  | 9°<br>15°  |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 18°<br>30°   |
| Gehäusefarbe:               | Schwarz  |
| Maße:                       | Breite: 12 cm<br>Tiefe: 12 cm<br>Höhe: 14,2 cm       |
| Gewicht:                    | 2,21 kg  |
| Geräuschklassifizierung:    | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)                       |
| Stromversorgung:            | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>8,4V 3000 mA               |
| Batterie:                   | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut |
| Spezialprodukt:             | Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen    |
| Verwendungszweck:           | Belichtung für Show-Effekte                          |

#### **EUROLITE SB-4 Soft-Bag L**

|                |  |
|----------------|--|
| Maximale Last: | 25 kg  |
| Trageschlaufe: | 2 Stück                                      |
| Material:      | Nylon  |
| Farbe:         | Schwarz, wasserabweisend                     |
| Fachmaße:      | 15 cm x 15 cm x 20 cm                        |
| Innenmaße:     | 31 cm x 34 cm x 20 cm                        |
| Maße:          | Breite: 32 cm<br>Tiefe: 41 cm<br>Höhe: 20 cm |
| Gewicht:       | 0,52 kg                                      |

#### **EUROLITE QuickDMX Funksender**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Stromversorgung:     | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>5V DC 1000 mA  |
| Schutzart:           | IP20   |
| Stromanschluss:      | Stromeinspeisung über Hohlstecker (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel für USB A<br>Netzanschluss (mitgeliefert) |
| DMX-Kanäle:          | Ausgabe 512  |
| DMX-Eingang:         | 1 x 3-pol XLR (M)  |
| Ansteuerung:         | QuickDMX; DMX; plug and play   |
| Reichweite:          | Bis zu 400m  |
| Trägerfrequenz:      | 2,4 GHz  |
| Parallelbetrieb:     | Max. 6 Sender  |
| RF-Ausgangsleistung: | 19 dBm   |

|             |   |
|-------------|---|
| Modulation: | GFSK                                    |
| Farbe:      | Silber                                  |
| Maße:       | Länge: 21,2 cm<br>Durchmesser: Ø 1,8 cm |
| Gewicht:    | 0,15 kg                                 |

## **Lieferumfang:**

---

### **4 x EUROLITE AKKU UP-1 QCL Flex Spot QuickDMX**

1 x Scheinwerfer  
1 x Externes Netzteil  
1 x Fernbedienung  
2 x Batterie  
1 x Linse  
1 x Omega-Bügel  
1 x Bedienungsanleitung  
1 x Netzkabel/Stromkabel

### **1 x EUROLITE SB-4 Soft-Bag L**

1 x Tasche

### **1 x EUROLITE QuickDMX Funksender**

1 x Gerät  
1 x Bedienungsanleitung  
1 x Konformitätserklärung  
1 x Externes Netzteil  
1 x USB-Kabel