

RELACART Set UR-222S Bodypack mit Headset

Art.-Nr.: 2000344

GTIN:



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

RELACART UR-222S 1-Kanal UHF-Empfänger 823-832 + 863-865 MHz

Multifrequenz-Funkempfänger mit Diversity-Technik für höchste Empfangsqualität

- 10 Gruppen mit 90 Festfrequenzen innerhalb 11 MHz Schaltbandbreite
- Pilotfrequenz-Squelch-Technologie löscht drahtlose RF-Interferenzen
- Automatischer Frequenzsuchlauf (AFS) zum Finden störungsfreier Empfangskanäle
- Infrarotschnittstelle zur schnellen und fehlerfreien Synchronisation zwischen Sender und Empfänger
- 2 abnehmbare Antennen (BNC) ermöglichen die Kombination mit dem Antennensplitter R-14D
- (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich 1 HE
- Reichweite von bis zu 80m
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa
- UHF 823 - 832 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- Bis zu 9 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben
- Mehrfarbiges LCD Display
- Ladezustandsanzeige
- Tischpultgehäuse

Lieferumfang

- 1 x Empfänger, 1 x Externes Netzteil, 2 x Antenne, 1 x Klinke Kabel, 3 x Montagebügel, 8 x Schrauben, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Tasche

RELACART UT-222 Bodypack mit HM-800S Headset

Taschensender mit PLL-Multifrequenz-Sender, 823-832 + 863-865 MHz

- Robustes Gehäuse mit Aluminiumlegierung, geeignet für harten Toureinsatz
- Lavaliermikrofon als Zubehör erhältlich

Logistic

- Pilotfrequenz-Squelch-Technologie löscht drahtlose RF-Interferenzen
- 2 anmeldefreie Frequenzbereiche: 823-832 MHz (Duplexlücke) und 863-865 MHz
- 10 Gruppen mit 90 Festfrequenzen innerhalb 11 MHz Schaltbandbreite
- Bis zu 9 Systeme lassen sich störungsfrei parallel betreiben
- Infrarotschnittstelle zur schnellen und fehlerfreien Synchronisation zwischen Sender und Empfänger
- Stummschaltung
- Regelbare Eingangsverstärkung
- Sendeleistung Hi/Low einstellbar
- Lock-Funktion verhindert versehentliches Ändern der Einstellungen
- Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen der EU (bitte länderspezifisch prüfen)

Sender

- Reichweite von bis zu 80m
- UHF 823 - 832 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa
- OLED Display

Mikrofon

- Richtcharakteristik: Kugelförmig

Lieferumfang

- 1 x Sender, 1 x Mikrofon, 1 x Windschutz, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung

Technische Daten:

Gewicht: 2,16 kg

RELACART UR-222S 1-Kanal UHF-Empfänger 823-832 + 863-865 MHz

| | |
|---------------------------|--|
| Typ: | Empfänger |
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz 12V DC 1000 mA |
| Gesamtanschlusswert: | 3 W |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert) |
| Anzahl der Kanäle: | 1 |
| Frequenzbereich: | 45 - 18000 Hz |
| Geräuschspannungsabstand: | >105 dB |
| Klirrfaktor: | <0,7 % bei 1 kHz |
| Reichweite: | Bis zu 80m |
| Frequenzband: | UHF 863 - 865 MHz; UHF 823 - 832 MHz |
| Diversity: | Antenna-Diversity |
| Schaltbandbreite: | 11 MHz |
| Frequenzstabilität: | ± 0,005 % |
| Parallelbetrieb: | Max. 9 Sender |
| Modulation: | FM |
| Frequenzwahl: | 90 Frequenzen schaltbar In 10 Gruppen mit jeweils bis zu 10 voreingestellten Frequenzen |
| Displaytyp: | Mehrfarbiges LCD Display |
| Display: | Ladezustandsanzeige , Antenne A/B , RF- Signalstärke , AF-Audio-Level; Frequenz |

| | |
|-----------------|---|
| Steuerelemente: | Groundlift-Schalter, Menü, Navigationstasten |
| Anschlüsse: | Antenne über 2 x BNC (W) 8 V Ausgang: Mikrofon über 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion Ausgang: Mikrofon über 1 x 6,3-mm-Klinke (unsym.) |
| Schalter: | Ein/Aus-Schalter |
| Material: | Metall |
| Farbe: | Schwarz |
| Gehäusebauform: | Tischpultgehäuse (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich 1 HE |
| Maße: | Breite: 20 cm Tiefe: 26 cm Höhe: 4,4 cm |
| Gewicht: | 1,95 kg |

RELACART UT-222 Bodypack mit HM-800S Headset

Sender

| | |
|----------------------|--|
| Typ: | Taschensender mit Mikrofon |
| Stromversorgung: | 3V DC |
| Stromanschluss: | Batterie/Akku |
| Batterie: | 2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang) |
| Gain: | 0 dB -6 dB -12 dB |
| Reichweite: | Bis zu 80m |
| Frequenzband: | UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz |
| Schaltbandbreite: | 11 MHz |
| RF-Ausgangsleistung: | 10 mW (LO); 40 mW (HI) |
| Modulation: | FM |
| Frequenzwahl: | 90 Frequenzen schaltbar In 10 Gruppen mit jeweils bis zu 10 voreingestellten Frequenzen |
| Displaytyp: | OLED Display |
| Anschlüsse: | Ausgang: Mini-XLR (M) 4-pol Einbauversion |
| Schalter: | Ein/Aus/Mute-Schalter |
| Material: | Aluminium |
| Farbe: | Schwarz |
| Maße: | Breite: 6,6 cm Tiefe: 2,3 cm Höhe: 8,4 cm |
| Gewicht: | 0,19 kg |
| Mikrofon | |
| Typ: | Kopfbügelmikrofon |
| Stromversorgung: | 2-10V DC |
| Kabellänge: | 1,2 m |

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Kapseltyp: | Kondensator Maße: Ø 5 mm x 6 mm |
| Richtcharakteristik: | Kugelförmig |
| Frequenzbereich: | 50 - 20000 Hz |
| Empfindlichkeit: | -47 dB |
| Impedanz: | 1800 Ohm |
| Steckertyp: | Mini-XLR (W) 4-pol |
| Material: | Metall |
| Farbe: | Hautfarben |
| Gewicht: | 0,018 kg |