

OMNITRONIC Set WMT-2M UHF-Sender + WMR-2M UHF-Empfänger

UHF-Sender inklusive UHF-Empfänger

Art.-Nr.: 2000698

GTIN: 4026397177954



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

OMNITRONIC WMT-2M UHF-Sender, mono

Mono-Audio-Funkübertragungssystem, 823-832 MHz + 863-865 MHz

- Drahtloses Audio-Übertragungssystem in UHF-PLL-Technik
- Zur Funkübertragung von Audio-Line- und Mikrofonsignalen mit einem Sender auf einen oder mehrere Empfänger
- Kompatibel zu den Funkmodulen und Funksendern der MOM- und DAD-Serie
- 16 Kanäle wählbar
- Unterstützt Funkübertragung und gleichzeitiges Laden
- Stabile Metallbefestigungsklemme
- WM-2M Kamerastativ optional erhältlich
- Bis zu 4 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben

Sender

- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa
- UHF 823 - 832 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- Reichweite von bis zu 50m
- Akku werkzeuglos tauschbar
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- Akku-/Batteriebetrieb möglich

Lieferumfang

- 1 x Sender, 1 x Mikrofon, 1 x USB-Kabel, 1 x Klinke Kabel, 1 x Adapter, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397177954

Gewicht: 0,50 kg

Länge: 0,30 m

Breite: 0,22 m

Höhe: 0,21 m

- Drahtloses Audio-Übertragungssystem in UHF-PLL-Technik
 - Zur Funkübertragung von Audio-Line- und Mikrofonsignalen mit einem Sender auf einen oder mehrere Empfänger
 - Kompatibel zu den Funkmodulen und Funksendern der MOM- und DAD-Serie
 - 16 Kanäle wählbar
 - Audio-Line-Ausgang und Ohrhöreranschluss jeweils über 3,5-mm-Klinkenbuchse
 - Unterstützt Funkübertragung und gleichzeitiges Laden
 - Stabile Metallbefestigungsklemme
 - WM-2M Kamerastativ optional erhältlich
 - UHF 823 - 832 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
 - UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa
 - Reichweite von bis zu 50m
 - Akku werkzeuglos tauschbar
 - Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
 - Akku-/Batteriebetrieb möglich
 - Bis zu 4 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben
- Lieferumfang**
- 1 x Empfänger, 1 x Klinke Kabel, 1 x USB-Kabel, 1 x Adapter, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung

Technische Daten:

Gewicht: 290 g

OMNITRONIC WMT-2M UHF-Sender, mono

| | |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ: | Taschensender mit Mikrofon |
| Parallellbetrieb: | Max. 4 Sender |
| Steuerelemente: | Lautstärkeregler |
| Gewicht: | 150 g |
| Sender | |
| Typ: | Taschensender |
| Stromversorgung: | Oder 5 V DC 3 V DC |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Micro-USB (W) Einbauversion Stromanschlusskabel für USB A Netzanschluss (mitgeliefert) Batterie/Akku |
| Batterie: | 2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang) |
| Geräuschspannungsabstand: | >90 dB |
| Reichweite: | Bis zu 50m |
| Frequenzband: | UHF 863 - 865 MHz; UHF 823 - 832 MHz |
| Frequenzstabilität: | ± 0,01 % |
| RF-Ausgangsleistung: | 10 mW |
| Modulation: | FM |
| Frequenzwahl: | Frequenzen schaltbar |
| Pilotfrequenz: | 32,768 kHz |
| Anschlüsse: | Eingang: Mikrofon über 1 x Mini-XLR (M) 3-pol Einbauversion |

Eingang: Line über 1 x 3,5 mm Klinkenbuchse
(stereo) Einbauversion

| | |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| Schalter: | Ein/Aus-Schalter |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe: | Schwarz |
| Maße: | Breite: 6,7 cm Tiefe: 3,0 cm Höhe: 11,2 cm |
| Gewicht: | 80 g |
| Mikrofon | |
| Typ: | Lavaliermikrofon |
| Stromanschluss: | Über Mini-XLR (W) 3-pol |
| Kapseltyp: | Kondensator |

OMNITRONIC WMR-2M UHF-Empfänger, mono

| | |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ: | Audioübertragung |
| Stromversorgung: | 3 V DC Oder 5 V DC |
| Stromanschluss: | Batterie/Akku Stromeinspeisung über Micro-USB (W) Einbauversion Stromanschlusskabel für USB A Netzanschluss (mitgeliefert) |
| Batterie: | 2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang) |
| Geräuschspannungsabstand: | >80 dB |
| Reichweite: | Bis zu 50m |
| Frequenzband: | UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz |
| Frequenzstabilität: | ± 0,01 % |
| Parallellbetrieb: | Max. 4 Sender |
| Modulation: | FM |
| Frequenzwahl: | 16 Frequenzen schaltbar |
| Pilotfrequenz: | 32,768 kHz |
| Steuerelemente: | , Frequenzwahlschalter, Lautstärkeregler |
| Status LED: | Power, Signal |
| Anschlüsse: | Ausgang: Line über 1 x 3,5 mm Klinkenbuchse (mono) Einbauversion 0,75 V Ausgang: Kopfhörer über 1 x 3,5 mm Klinkenbuchse (mono) Einbauversion 1 V |
| Schalter: | Ein/Aus-Schalter |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe: | Schwarz |
| Maße: | Breite: 6,7 cm Tiefe: 3,0 cm Höhe: 11,2 cm |
| Gewicht: | 130 g |
| Empfänger | |
| Gewicht: | 80 g |