

OMNITRONIC Set WMT-2M UHF-Sender + 2x WMR-2M UHF-Empfänger

UHF-Sender inklusive 2x UHF-Empfänger

Art.-Nr.: 2000699

GTIN: 4026397177961



Features:

- Drahtloses Audio-Übertragungssystem in UHF-PLL-Technik
- Zur Funkübertragung von Audio-Line- und Mikrofonsignalen mit einem Sender auf einen oder mehrere Empfänger
- Kompatibel zu den Funkmodulen und Funksendern der MOM- und DAD-Serie
- 16 Kanäle wählbar
- Unterstützt Funkübertragung und gleichzeitiges Laden
- Stabile Metallbefestigungsklemme
- WM-2M Kamerastativ optional erhältlich
- Bis zu 4 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben

Sender

- Akku werkzeuglos tauschbar
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- Akku-/Batteriebetrieb möglich
- Reichweite von bis zu 50m
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa
- UHF 823 - 832 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- <p>OMNITRONIC WMR-2M UHF-Empfänger, mono
- <h2 class="featureSatz">Mono-Audio-Funkübertragungssystem, 823-832 MHz + 863-865 MHz</h2>Drahtloses Audio-Übertragungssystem in UHF-PLL-Technik
- Zur Funkübertragung von Audio-Line- und Mikrofonsignalen mit einem Sender auf einen oder mehrere Empfänger
- Kompatibel zu den Funkmodulen und Funksendern der MOM- und DAD-Serie
- 16 Kanäle wählbar
- Audio-Line-Ausgang und Ohrhöreranschluss jeweils über 3,5-mm-Klinkenbuchse
- Unterstützt Funkübertragung und gleichzeitiges Laden
- Stabile Metallbefestigungsklemme

Logistic

EAN / GTIN: 4026397177961

Gewicht: 0,50 kg

Länge: 0,30 m

Breite: 0,22 m

Höhe: 0,21 m

- WM-2M Kamerastativ optional erhältlich
- Akku werkzeuglos tauschbar
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- Akku-/Batteriebetrieb möglich
- Reichweite von bis zu 50m
- UHF 823 - 832 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa
- Bis zu 4 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben

Technische Daten:

Gewicht: 0,42 kg

OMNITRONIC WMT-2M UHF-Sender, mono

Typ:	Taschensender mit Mikrofon
Parallelbetrieb:	Max. 4 Sender
Steuerelemente:	Lautstärkeregler
Gewicht:	0,15 kg
Typ:	Taschensender
Stromversorgung:	Oder 5V DC 3V DC
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Micro-USB (W) Einbauversion Stromanschlusskabel für USB A Netzanschluss (mitgeliefert) Batterie/Akku
Batterie:	2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Geräuschspannungsabstand:	>90 dB
Reichweite:	Bis zu 50m
Frequenzband:	UHF 863 - 865 MHz; UHF 823 - 832 MHz
Frequenzstabilität:	± 0,01 %
RF-Ausgangsleistung:	10 mW
Modulation:	FM
Frequenzwahl:	Frequenzen schaltbar
Pilotfrequenz:	32,768 kHz
Anschlüsse:	Eingang: Mikrofon über 1 x Mini-XLR (M) 3-pol Einbauversion Eingang: Line über 1 x 3,5 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion
Schalter:	Ein/Aus-Schalter
Material:	Kunststoff
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 6,7 cm Tiefe: 3,0 cm Höhe: 11,2 cm
Gewicht:	0,08 kg
Typ:	Lavaliermikrofon

Stromanschluss:	Über Mini-XLR (W) 3-pol
Kapseltyp:	Kondensator

OMNITRONIC WMR-2M UHF-Empfänger, mono

Typ:	Audioübertragung
Stromversorgung:	3V DC Oder 5V DC
Stromanschluss:	Batterie/Akku Stromeinspeisung über Micro-USB (W) Einbauversion Stromanschlusskabel für USB A Netzanschluss (mitgeliefert)
Batterie:	2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Geräuschspannungsabstand:	>80 dB
Reichweite:	Bis zu 50m
Frequenzband:	UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz
Frequenzstabilität:	± 0,01 %
Parallelbetrieb:	Max. 4 Sender
Modulation:	FM
Frequenzwahl:	16 Frequenzen schaltbar
Pilotfrequenz:	32,768 kHz
Steuerelemente:	, Frequenzwahlschalter, Lautstärkeregler
Status LED:	Power, Signal
Anschlüsse:	Ausgang: Line über 1 x 3,5 mm Klinkebuchse (mono) Einbauversion 0,75 V Ausgang: Kopfhörer über 1 x 3,5 mm Klinkebuchse (mono) Einbauversion 1 V
Schalter:	Ein/Aus-Schalter
Material:	Kunststoff
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 6,7 cm Tiefe: 3,0 cm Höhe: 11,2 cm
Gewicht:	0,13 kg
Gewicht:	0,08 kg

Lieferumfang:

1 x OMNITRONIC WMT-2M UHF-Sender, mono

- 1 x Sender
- 1 x Mikrofon
- 1 x USB-Kabel
- 1 x Klinke Kabel
- 1 x Adapter
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Konformitätserklärung

2 x OMNITRONIC WMR-2M UHF-Empfänger, mono

- 1 x Empfänger
- 1 x Klinke Kabel
- 1 x USB-Kabel

- 1 x Adapter
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Konformitätserklärung