



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

EUROLITE LED KLS-3002 Next Kompakt-Lichtset

Bar mit 4 lichtstarken RGBAW/UV-Spots, QuickDMX-Buchse, IR-Fernbedienung und Transporttasche

- Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit und TV-Zapfen für Stativmontage
- Montagepunkte und Stromausgänge für zusätzliche Geräte
- 7 leistungsstarke LEDs 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
 Spots einzeln ansteuerbar
- Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos; Farbwahl; Programmwahl
- UV-Effekt
- 20 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 21 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Funkfußschalter (optional); QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Bereits vorprogrammiert bei EASY SHOW 1; Light`J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Mit einem Abstrahlwinkel von 19°
- TV-Zapfen
- Mit Omega-Bügel
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz; Bühne; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Verleiher
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Lieferumfang

Logistic

EAN / GTIN: 4026397304299

Gewicht: 25,00 kg

Länge: 1,35 m

Breite: 0,21 m

Höhe: 0,58 m

Sperrgut

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Tasche, 2 x Omega-Bügel, 4 x Rändelschraube, 4 x Unterlegscheibe, 1 x Batterie, 1 x Abschlussstecker Strom

EUROLITE DMX LED Color Chief Controller

DMX-Lichtpult mit innovativer Steuerung für LED-Scheinwerfer

- Einfache Steuerung von LED-Scheinwerfern mit bis zu 6 Farben, Kompaktlichtleisten sowie einfachen Lichteffekten
- Für 8 Geräte oder Gerätegruppen, mit jeweils bis zu 4 Segmenten
- Schnell und einfach programmierbar
- Weitere Geräte lassen sich ganz einfach manuell hinzufügen
- 8 Farbeffekte direkt anwählbar
- Pro Gerät sind drei zusätzliche Kanäle frei patchbar (zum Beispiel für Bewegungen)
- Farbrad-Anwahl und -Simulation
- 24 Speicherplätze für Stimmungen und Lauflichter
- Mehrere Lauflichter und Szenen können gleichzeitig ablaufen
- USB-Anschluss zur Datenspeicherung der Lichtshows
- Taktsteuerung über Musiksignal oder TAP-Taster
- Gesamtdimmung, Überblendzeit und Laufzeit bequem einstellbar
- Kann bis zu 240 DMX-Kanäle senden
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 3 HE
- Programmierbare 24 Scenes/Chases verteilt auf 1 Seite/n
- Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Cinch (W) Einbauversion; Musiksteuerung über Mikrofon
- Firmware update-fähig
- Tischpultgehäuse
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Partykeller; Messe- und Ladenbau; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels
- Geräuschloser Betrieb

Lieferumfang

- 1 x Controller, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Externes Netzteil

EUROLITE QuickDMX Funksender

Kompakter DMX-Funksender 2,4 GHz

- Benutzerfreundlicher 3-poliger XLR-Adapter (male) mit schwenkbarer Antenne
- Mit Drahtlos-DMX entfällt die aufwändige Verkabelung zwischen DMX-Controller und den DMX-gesteuerten Geräten in Lichthanlagen
- Durch GFSK-Modulation mit 78 Kanälen störungsfreier Betrieb auch neben weiteren QuickDMX-Transceiver und anderen Drahtlos-Geräten im 2,4-GHz-Band (wie z. B. WLAN und Bluetooth)
- Pro Sender können 1 bis 512 QuickDMX-Empfänger bedient werden
- LED-Funktionsanzeige
- Transceiver, verwendbar als Sender und Empfänger
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über QuickDMX; DMX; plug and play
- Reichweite von bis zu 400m
- Bis zu 6 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Externes Netzteil, 1 x USB-Kabel

EUROLITE QuickDMX USB Funksender/Empfänger

Drahtloser Mini-DMX-Transceiver 2,4 GHz, phantomgespeist

- Benutzerfreundlicher USB-Stecker mit schwenkbarer Antenne
- Mit Drahtlos-DMX entfällt die aufwändige Verkabelung zwischen DMX-Controller und den DMX-gesteuerten Geräten in Lichthanlagen
- Durch GFSK-Modulation mit 78 Kanälen störungsfreier Betrieb auch neben weiteren QuickDMX-Transceiver und anderen Drahtlos-Geräten im 2,4-GHz-Band (wie z. B. WLAN und Bluetooth)
- LED-Funktionsanzeige
- Transceiver, verwendbar als Sender und Empfänger
- Benötigt 5 V Phantomspeisung zum Betrieb
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle empfangen und verarbeiten

- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über DMX; QuickDMX; plug and play
- Reichweite von bis zu 400m bei Sichtweite
- Bis zu 6 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung

EUROLITE STV-40S-WOT Stahlstativ

Stahlstativ ohne Querträger, Maximallast 18 kg, Maximalhöhe 340 cm

- Standfestes Lichtstativ für den mobilen Einsatz
- Sicherung des Teleskoprohres über Sicherheitssplint
- Entspricht DIN 15560-27 und DIN EN ISO 12100-2
- Höhenverstellbar
- TV-Zapfen

Lieferumfang

- 1 x Stativ, 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Gewicht: 21,75 kg

EUROLITE LED KLS-3002 Next Kompakt-Lichtset

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	225 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Kabellänge:	3 m
Stromausgang:	2 x Kaltgeräte (W) Einbauversion abgesichert 1 x P-Con (grau), Einbauversion Bypass
Gerätesicherung:	5 x 20 mm, T 2,5 A Sicherung auswechselbar
Netzausgangssicherung je Kanal:	5 x 20 mm, T 5 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	7 x 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	2; 4; 6; 10; 24; 28
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Funkfußschalter (optional); QuickDMX über USB (optional); W- DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Vorprogrammiert bei:	EASY SHOW 1; Light'J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Abstrahlwinkel:	19°

Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	19°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	35°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	TV-Zapfen Ø 28mm Omega-Bügel
Maße:	Breite: 128 cm Tiefe: 8 cm Höhe: 29 cm
Gewicht:	11,14 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

EUROLITE DMX LED Color Chief Controller

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 9V DC 800 mA
Gesamtanschlusswert:	7,2 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Programme:	Programmierbare 24 Scenes/Chases verteilt auf 1 Seite/n
DMX-Kanäle:	Ausgabe 240
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	DMX; Musiksteuerung über Cinch (W) Einbauversion; Musiksteuerung über Mikrofon
Gehäusefarbe:	Schwarz
Geeignete Speichermedien:	USB-Geräte (FAT 32)
USB-Anschluss:	Typ A
Farbe:	Schwarz
PC connect:	, Firmware update-fähig
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 3 HE Tischpultgehäuse
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 13,35 cm Höhe: 8,5 cm
Gewicht:	2,25 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)

EUROLITE QuickDMX Funksender

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 5V DC 1000 mA
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel für USB A Netzanschluss (mitgeliefert)
DMX-Kanäle:	Ausgabe 512
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M)
Ansteuerung:	QuickDMX; DMX; plug and play
Reichweite:	Bis zu 400m
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Parallelbetrieb:	Max. 6 Sender
RF-Ausgangsleistung:	19 dBm
Modulation:	GFSK
Farbe:	Silber
Maße:	Länge: 21,2 cm Durchmesser: Ø 1,8 cm
Gewicht:	0,15 kg

EUROLITE QuickDMX USB Funksender/Empfänger

Stromversorgung:	5V DC
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über USB A (M) Anbauversion
DMX-Kanäle:	Eingang 512 Ausgabe 512
DMX-Ausgang:	1 x USB, Typ A
Ansteuerung:	DMX; QuickDMX; plug and play
Reichweite:	Bis zu 400m bei Sichtweite
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Parallelbetrieb:	Max. 6 Sender
RF-Ausgangsleistung:	23 dBm
Modulation:	GFSK
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 8,6 cm Tiefe: 4 cm Höhe: 1,1 cm
Gewicht:	0,01 kg

EUROLITE STV-40S-WOT Stahlstativ

Maximale Tragfähigkeit:	18 kg
Norm:	DIN 15560-27, DIN EN ISO 12100-2

Höhe:	Maximal: 340 cm über 2 Sektionen Minimal: 150 cm
Aufnahmesystem:	TV-Zapfen Ø 28mm
Typ (Stative allgemein):	Handauszugsstativ/Licht
Farbe:	Schwarz
Transportmaß:	159 cm x 18 cm x 15 cm
Standfläche:	Ø 120 cm
Gewicht:	8,20 kg