

PSSO Set WISE TWO + 2x BP + 2x Lavalier 518-548MHz

Anmeldefreier True-Diversity-Funkempfänger inkl. 2x Taschensender und 2x Lavaliermikrofon

Art.-Nr.: 20000767

GTIN: 4026397685350



Features:

- Professioneller Multifrequenz-Funkempfänger mit True-Diversity-Technik für den Bühneneinsatz
- Hochwertige Bauteile und durchdachte Features sorgen für beste Performance und hohe Zuverlässigkeit
- Geeignet für große Mehrkanalanlagen
- 100 Preset-Kanäle in 10 Kanalgruppen
- 2,4 GHz iSync - komfortables Synchronisieren und Überwachen in Echtzeit
- Automatisches Frequenzsetup
- Pilotfrequenz-Squelch-Technologie löscht drahtlose RF-Interferenzen
- Multifunktionales Jogdial zur Menüführung
- Lock-Funktion verhindert versehentliches Ändern der Einstellungen
- Mic/Line-Umschaltung
- 2 abnehmbare Antennen (BNC) ermöglichen die Kombination mit einem externen Antennensplitter
- 2 Empfänger über ein Netzteil betreibbar
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE
- Reichweite von bis zu 60m bei Sichtweite
- UHF 518 - 548 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- Bis zu 26 Sender in 3 Bändern lassen sich störungsfrei parallel betreiben
- Mehrfarbiges LCD Display
- Firmware update-fähig
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz; Bühne; Theater; Verleiher; Sportzentren/Fitnessstudios; Konzerte/FOH's
- <p>PSSO WISE Taschensender 518-548MHz
- <h2 class="featureSatz">Taschensender mit PLL-Multifrequenz-Sender</h2>2,4 GHz iSync - komfortables Synchronisieren und Überwachen in Echtzeit
- Benutzername und Anzeigefarbe editierbar

Logistic

EAN / GTIN: 4026397685350

Gewicht: 3,55 kg

Länge: 0.61 m

Breite: 0.31 m

Höhe: 0.42 m

- RF-Ausgangsleistung umschaltbar
- Gainpegel einstellbar
- Lock-Funktion verhindert versehentliches Ändern der Einstellungen
- Reichweite von bis zu 60m bei Sichtweite
- UHF 518 - 548 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- Mehrfarbiges LCD Display
- <p>PSSO WISE Lavaliermikrofon für Taschensender
- <h2 class="featureSatz">Lavaliermikrofon für den WISE-Taschensender</h2>Richtcharakteristik: Kugelförmig

Technische Daten:

Gewicht: 3,32 kg

PSSO WISE TWO 2-Kanal True Diversity Empfänger 518-548MHz

| | |
|---------------------------|---|
| Typ: | Empfänger |
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz 12-15V DC 1500 mA |
| Gesamtanschlusswert: | 8 W |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert) |
| Anzahl der Kanäle: | 2 |
| Frequenzbereich: | 50 - 20000 Hz |
| Geräuschspannungsabstand: | >96 dB |
| Klirrfaktor: | <0,1 % bei 1 kHz |
| Gain: | Mikrofon -32 dB bis +4 dB Ausgang: -32 dB bis +4 dB |
| Reichweite: | Bis zu 60m bei Sichtweite |
| Frequenzband: | UHF 518 - 548 MHz |
| Diversity: | True-Diversity |
| Parallelbetrieb: | Max. 26 Sender in 3 Bändern |
| Modulation: | FM |
| Frequenzwahl: | 100 Frequenzen schaltbar In 10 Gruppen Frequenzen automatisch scanbar |
| Displaytyp: | Mehrfarbiges LCD Display |
| Steuerelemente: | Netzschalter, Groundlift-Schalter, Menü, Encoder |
| Anschlüsse: | Antenne über 2 x BNC (W) 12-15 V Antenne über 1 x SMA (W) Einbauversion Ausgang: Mic/Line über 2 x 3-pol XLR Ausgang: Mic/Line über 2 x 6,3 mm Klinkenbuchse (mono) Einbauversion Ausgang: für Kaskadierung über 2 x BNC (W) |
| Kanäle: | Mikrofonkanal: 2 x Mono mit Mic-Line Schalter über XLR oder Klinke |
| Schalter: | Low-Cut-Schalter |
| Material: | Metall |

| | |
|-----------------|---|
| Farbe: | Schwarz |
| PC connect: | , Firmware update-fähig |
| Gehäusebauform: | (19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE |
| Maße: | Breite: 48 cm Tiefe: 27 cm Höhe: 4,3 cm |
| Gewicht: | 2,91 kg |

PSSO WISE Taschensender 518-548MHz

| | |
|----------------------|--|
| Typ: | Taschensender |
| Stromversorgung: | 3V DC |
| Batterie: | 2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang) |
| Frequenzbereich: | 50 - 18000 Hz |
| Gain: | -32 dB bis +4 dB |
| Reichweite: | Bis zu 60m bei Sichtweite |
| Frequenzband: | UHF 518 - 548 MHz |
| RF-Ausgangsleistung: | 50 mW; 30 mW; 10 mW |
| Modulation: | FM |
| Displaytyp: | Mehrfarbiges LCD Display |
| Steuerelemente: | Menü, Navigationstasten |
| Anschlüsse: | Mikrofon über 1 x Mini-XLR (W) 3-pol 5 V |
| Farbcode: | Farbindikator und Name einstellbar |
| Schalter: | Ein/Aus-Schalter; Mute-Schalter |
| Material: | Metall |
| Farbe: | Grau |
| Maße: | Breite: 7 cm Tiefe: 3 cm Höhe: 13 cm |
| Gewicht: | 0,19 kg |

PSSO WISE Lavaliermikrofon für Taschensender

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Typ: | Lavaliermikrofon |
| Stromversorgung: | 3-10V DC |
| Kabellänge: | 1,2 m |
| Kapseltyp: | Elektret |
| Richtcharakteristik: | Kugelförmig |
| Frequenzbereich: | 80 - 20000 Hz |
| Geräuschspannungsabstand: | >58 dB |
| Empfindlichkeit: | -40 dB |
| Impedanz: | 1 kOhm |
| Anschlüsse: | Mini-XLR (W) 3-pol |
| Farbe: | Schwarz |
| Maße: | Durchmesser: Ø 0,35 cm |

Gewicht:

0,01 kg

Lieferumfang:

1 x PSSO WISE TWO 2-Kanal True Diversity Empfänger 518-548MHz

1 x Empfänger
1 x Externes Netzteil
1 x Netzkabel/Stromkabel
3 x Antenne
2 x BNC Kabel
1 x Klinke Kabel
1 x Adapterkabel
4 x Fuß
2 x Halter
2 x Windschutz
1 x Bedienungsanleitung
1 x Konformitätserklärung
4 x Batterie

2 x PSSO WISE Taschensender 518-548MHz

1 x Sender
2 x Antenne
1 x Bedienungsanleitung
1 x Konformitätserklärung

2 x PSSO WISE Lavaliermikrofon für Taschensender

1 x Mikrofon
2 x Windschutz
1 x Befestigungsclip