



Features:

- Positionierung innerhalb
 - <p>EUROLITE LED KLS Scan Next FX Kompakt-Lichtset
 - <h2 class="featureSatz">Kompakte Leiste mit Derby, Spots, Scannern, UV-Effekt, QuickDMX-Buchse und Tasche</h2>Querträger mit integrierter DMX-Steereinheit und TV-Zapfen für Stativmontage
 - Beim Einsatz von Nebel kommt dieser Effekt besonders gut zur Geltung
 - Positionierung innerhalb
 - Farbrad; Goborad mit statischen Gobos
 - Farbrad mit 8 dichroitischen Farben und offen
Halbfarben anwählbar
 - 20 integrierte Showprogramme
 - Die Geräte Kühlung erfolgt über Lüfter
 - Ansteuerbar über DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Stand-alone; Master/Slave-Funktion; Funkfußschalter (optional); QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
 - Fixtures vorhanden für Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
 - TV-Zapfen
 - Mit Montagebügel
 - OLED Display
 - Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
 - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels
 - Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
- Scheinwerfer**
- 3 LEDs 7 W high-power 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung)
4 Spots einzeln ansteuerbar
 - Mit einem Abstrahlwinkel von 15°

Logistic

EAN / GTIN: 4026397690859
Gewicht: 23,22 kg
Länge: 1.20 m
Breite: 0.80 m
Höhe: 1.35 m
Sperrgut

Lichteffekt

- 2 LEDs 3 W R/G/B

Movinglight

- 1 LED 15 W kaltweiß (CW)

Leiste

- 4 LEDs 1 W high-power ultraviolett (UV)
 LEDs einzeln ansteuerbar
- <p>EUROLITE QuickDMX USB Funksender/Empfänger
- <h2 class="featureSatz">Drahtloser Mini-DMX-Transceiver 2,4 GHz, phantomgespeist</h2>Benutzerfreundlicher USB-Stecker mit schwenkbarer Antenne
- Mit Drahtlos-DMX entfällt die aufwändige Verkabelung zwischen DMX-Controller und den DMX-gesteuerten Geräten in Lichtenanlagen
- Durch GFSK-Modulation mit 78 Kanälen störungsfreier Betrieb auch neben weiteren QuickDMX-Transceiver und anderen Drahtlos-Geräten im 2,4-GHz-Band (wie z. B. WLAN und Bluetooth)
- LED-Funktionsanzeige
- Transceiver, verwendbar als Sender und Empfänger
- Benötigt 5 V Phantomspeisung zum Betrieb
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle empfangen und verarbeiten
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über DMX; QuickDMX; plug and play
- Reichweite von bis zu 400m bei Sichtweite
- Bis zu 6 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben
- <p>EUROLITE QuickDMX Funksender
- <h2 class="featureSatz">Kompakter DMX-Funksender 2,4 GHz</h2>Benutzerfreundlicher 3-poliger XLR-Adapter (male) mit schwenkbarer Antenne
- Mit Drahtlos-DMX entfällt die aufwändige Verkabelung zwischen DMX-Controller und den DMX-gesteuerten Geräten in Lichtenanlagen
- Durch GFSK-Modulation mit 78 Kanälen störungsfreier Betrieb auch neben weiteren QuickDMX-Transceiver und anderen Drahtlos-Geräten im 2,4-GHz-Band (wie z. B. WLAN und Bluetooth)
- Pro Sender können 1 bis 512 QuickDMX-Empfänger bedient werden
- LED-Funktionsanzeige
- Transceiver, verwendbar als Sender und Empfänger
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über QuickDMX; DMX; plug and play
- Reichweite von bis zu 400m
- Bis zu 6 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben
- <p>EUROLITE DMX LED Color Chief Controller
- <h2 class="featureSatz">DMX-Lichtpult mit innovativer Steuerung für LED-Scheinwerfer</h2>Einfache Steuerung von LED-Scheinwerfern mit bis zu 6 Farben, Kompaktlichtleisten sowie einfachen Lichteffekten
- Für 8 Geräte oder Gerätegruppen, mit jeweils bis zu 4 Segmenten
- Schnell und einfach programmierbar
- Weitere Geräte lassen sich ganz einfach manuell hinzufügen
- 8 Farbeffekte direkt anwählbar
- Pro Gerät sind drei zusätzliche Kanäle frei patchbar (zum Beispiel für Bewegungen)
- Farbrad-Anwahl und -Simulation
- 24 Speicherplätze für Stimmungen und Lauflichter
- Mehrere Lauflichter und Szenen können gleichzeitig ablaufen
- USB-Anschluss zur Datenspeicherung der Lichtshows
- Taktsteuerung über Musiksignal oder TAP-Taster
- Gesamtdimmung, Überblendzeit und Laufzeit bequem einstellbar
- Kann bis zu 240 DMX-Kanäle senden
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 3 HE
- Programmierbare 24 Scenes/Chases verteilt auf 1 Seite/n
- Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Cinch (W) Einbauversion; Musiksteuerung über Mikrofon
- Firmware update-fähig
- Tischpultgehäuse
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Partykeller; Messe- und Ladenbau; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels
- Geräuschloser Betrieb
- <p>EUROLITE STV-60-WOT EU Stahlstativ schwarz
- <h2 class="featureSatz">Lichtstativ, Made in EU, Maximallast 30 kg, Höhe 150-315 cm</h2>Standfestes Lichtstativ für den mobilen Einsatz
- Höhenverstellbar
- TV-Zapfen
- In verschiedenen Farben erhältlich

- Made in Europe

Technische Daten:

Gewicht: 20,86 kg

EUROLITE LED KLS Scan Next FX Kompakt-Lichtset

| | |
|--------------------------|--|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 115 W |
| Schutzart: | IP20 |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang: | P-Con (grau), Einbauversion |
| Sicherung: | 5 x 20 mm, T 2 A Sicherung auswechselbar |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| Ausstattung: | Farbrad; Goborad mit statischen Gobos |
| Farberzeugung: | Farbrad mit 8 dichroitischen Farben und offen Halbfarben anwählbar |
| DMX-Kanäle: | 3; 7; 13; 14; 15; 18; 19; 30; 32; 39 |
| DMX-Eingang: | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Kühlung: | Lüfter |
| Ansteuerung: | DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Stand-alone; Master/Slave-Funktion; Funkfußschalter (optional); QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional) |
| Fixtures vorhanden für: | Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | TV-Zapfen Ø 28mm 2x Montagebügel |
| Displaytyp: | OLED Display |
| Maße: | Breite: 110 cm Tiefe: 15,5 cm Höhe: 43 cm |
| Gewicht: | 12,80 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche) |
| Batterie: | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut |
| LED-Typ: | 4 x 1 W high-power ultraviolett (UV) |
| LED-Typ: | 2 x 3 W R/G/B |

| | |
|---------------------------------|--|
| LED-Typ: | 3 x 7 W high-power 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung) |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 15° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 28° |
| Beleuchtungsstärke in Lux (lx): | Rot (R) 1m: 1022 lx, 3m: 125 lx, 6m: 33 lx Grün (G) 1m: 2448 lx, 3m: 285 lx, 6m: 75 lx Blau (B) 1m: 395 lx, 3m: 47 lx, 6m: 13 lx Warmweiß (WW) 1m: 1892 lx, 3m: 219 lx, 6m: 58 lx Alle 1m: 4853 lx, 3m: 676 lx, 6m: 175 lx |
| LED-Typ: | 1 x 15 W kaltweiß (CW) |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

EUROLITE QuickDMX USB Funksender/Empfänger

| | |
|----------------------|---|
| Stromversorgung: | 5V DC |
| Schutzart: | IP20 |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über USB A (M) Anbauversion |
| DMX-Kanäle: | Eingang 512 Ausgabe 512 |
| DMX-Ausgang: | 1 x USB, Typ A |
| Ansteuerung: | DMX; QuickDMX; plug and play |
| Reichweite: | Bis zu 400m bei Sichtweite |
| Trägerfrequenz: | 2,4 GHz |
| Parallelbetrieb: | Max. 6 Sender |
| RF-Ausgangsleistung: | 19 dBm |
| Modulation: | GFSK |
| Farbe: | Schwarz |
| Maße: | Breite: 8,6 cm Tiefe: 4 cm Höhe: 1,1 cm |
| Gewicht: | 0,01 kg |

EUROLITE QuickDMX Funksender

| | |
|------------------|--|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz 5V DC 1000 mA |
| Schutzart: | IP20 |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel für USB A Netzanschluss (mitgeliefert) |
| DMX-Kanäle: | Ausgabe 512 |
| DMX-Eingang: | 1 x 3-pol XLR (M) |
| Ansteuerung: | QuickDMX; DMX; plug and play |
| Reichweite: | Bis zu 400m |
| Trägerfrequenz: | 2,4 GHz |

| | |
|----------------------|---|
| Parallelbetrieb: | Max. 6 Sender |
| RF-Ausgangsleistung: | 19 dBm |
| Modulation: | GFSK |
| Farbe: | Silber |
| Maße: | Länge: 21,2 cm Durchmesser: Ø 1,8 cm |
| Gewicht: | 0,15 kg |

EUROLITE DMX LED Color Chief Controller

| | |
|---------------------------|--|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz 9V DC 800 mA |
| Gesamtanschlusswert: | 7,2 W |
| Schutzart: | IP20 |
| Schutzklasse: | SK III |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert) |
| Programme: | Programmierbare 24 Scenes/Chases verteilt auf 1 Seite/n |
| DMX-Kanäle: | Ausgabe 240 |
| DMX-Ausgang: | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Ansteuerung: | DMX; Musiksteuerung über Cinch (W) Einbauversion; Musiksteuerung über Mikrofon |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Geeignete Speichermedien: | USB-Geräte (FAT 32) |
| USB-Anschluss: | Typ A |
| Farbe: | Schwarz |
| PC connect: | , Firmware update-fähig |
| Gehäusebauform: | (19") 48,3 cm Rackeinbau 3 HE Tischpultgehäuse |
| Maße: | Breite: 48,3 cm Tiefe: 13,35 cm Höhe: 8,5 cm |
| Gewicht: | 2,25 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche) |

EUROLITE STV-60-WOT EU Stahlstativ schwarz

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Maximale Tragfähigkeit: | 30 kg |
| Höhe: | Maximal: 320 cm Minimal: 150 cm |
| Aufnahmesystem: | TV-Zapfen Ø 28mm |
| Typ (Stative allgemein): | Handauszugsstativ/Licht |
| Material: | Stahl/Magnesium |
| Farbe: | Schwarz |
| Transportmaß: | 126 cm x 12 cm x 15 cm |

Gewicht:

5,65 kg

Lieferumfang:

1 x EUROLITE LED KLS Scan Next FX Kompakt-Lichtset

1 x Gerät
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Konformitätserklärung
2 x Montagebügel
1 x Fernbedienung
1 x Batterie
1 x Tasche
2 x Rändelschraube
2 x Unterlegscheibe
1 x Abschlussstecker Strom

1 x EUROLITE QuickDMX USB Funksender/Empfänger

1 x Gerät
1 x Bedienungsanleitung
1 x Konformitätserklärung

1 x EUROLITE QuickDMX Funksender

1 x Gerät
1 x Bedienungsanleitung
1 x Konformitätserklärung
1 x Externes Netzteil
1 x USB-Kabel

1 x EUROLITE DMX LED Color Chief Controller

1 x Controller
1 x Bedienungsanleitung
1 x Externes Netzteil

1 x EUROLITE STV-60-WOT EU Stahlstativ schwarz

1 x Stativ
1 x Bedienungsanleitung