

# OMNITRONIC Set PORTY-8A Drahtlos-PA-System + Taschensender inkl. Lavaliermikrofon +

GTIN: 4026397739480



## Features:

### OMNITRONIC PORTY-8A Drahtlos-PA-System

Mobiles 8"-PA-System mit Akkubetrieb, Bluetooth, DSP und Funkmikrofon

- Ultrakompakt und klangstark (114 dB max. SPL)
- Verwendbar als primäres Musiksysteem, Bühnenmonitor und Übungsverstärker
- 4-Kanal-Mixer
- Stereo-Bluetooth-Link für drahtlosen Stereo-Betrieb mit 2 verlinkten Systemen
- Integrierter UHF-Funkempfänger mit passendem Handmikrofon
- Leichtes Kunststoffgehäuse
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 6,5h bei 50% Lautstärke; Betriebsdauer bis zu 3,5h bei 100% Lautstärke
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- Digitaler Signalprozessor 96kHz, 24 bit
- DSP-Presets: FLAT; DJ; LIVE
- Ansteuerbar über Bluetooth
- Bluetooth: Reichweite von bis zu 20m
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa
- Doppelflansch
- Metallgitter in schwarz
- Mit Tablethalter
- Robuster Tragegriff
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; monitoring; auf Stativ
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Kleinverleih; Produktpräsentationen und Vorträge

## Logistic

EAN / GTIN: 4026397739480

Gewicht: 11,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

## OMNITRONIC PORTY-8A Taschensender + Lavaliermikrofon 863,1 MHz

- Reichweite von bis zu 60m
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa

## OMNITRONIC PORTY-8A Tragetasche

- , schwarz

## Technische Daten:

---

Gewicht: 10,30 kg

---

## OMNITRONIC PORTY-8A Drahtlos-PA-System

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	Max. 220 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion (mitgeliefert) Batterie/Akku
Kabellänge:	1,5 m abnehmbar
Gerätesicherung:	5 x 20 mm, T 3,15 A Sicherung auswechselbar
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 22,2 V, 4400 mAh, 97,68 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 6,5h bei 50% Lautstärke Betriebsdauer bis zu 3,5h bei 100% Lautstärke Ladedauer 4h
Belastbarkeit:	120W RMS
Anzahl der Kanäle:	4
Frequenzbereich:	45 - 18000 Hz
Max. Schalldruck:	114 dB
DSP:	Digitaler Signalprozessor 96kHz, 24 bit
DSP-Presets:	FLAT; DJ; LIVE
Ansteuerung:	Bluetooth
Bluetooth:	Version: 5 mit Stereo-Link (TWS)
Bluetooth Gerätename:	OMNITRONIC PORTY-8A
Reichweite:	Bluetooth: bis zu 20m
Frequenzband:	UHF 863 - 865 MHz
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Doppelflansch: Ø 35mm
Schaltung:	Class D
Steuerelemente:	Netzschalter, Eingangsempfindlichkeitsschalter, Masterregler, Lautstärkeregler pro Kanal, Echoeffekt-Regler; Connect

---

Anschlüsse:	Eingang: Mic/Line über 3 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion Eingang: Line über Cinch (W) Einbauversion Eingang: Line über 3,5 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion Ausgang: Line über 3-pol XLR (M) Einbauversion
Kanäle:	Eingangskanal: 3 x Mono mit Mic-Line-Hi.Z. Schalter über Kombibuchse (XLR/KLINKE), Kanalregelung über Drehregler, Regler 2-Band EQ
Kanäle Eingang:	1 x Stereo über Cinch oder Klinke oder Bluetooth, Kanalregelung über Drehregler
Lautsprecher:	8" Tieftöner mit Ferritmagnet 8 x 1,35" Kompressionstreiber Hochton mit Ferritmagnet
Lautsprechertyp:	Drahtlos-PA-System
Tragegriff:	1 Stück
Material:	Kunststoff
Maße:	Breite: 29 cm Tiefe: 26,3 cm Höhe: 39,3 cm
Gewicht:	8,65 kg

#### **OMNITRONIC PARTY-8A Taschensender + Lavaliermikrofon 863,1 MHz**

Kabellänge:	0,9 m abnehmbar
Reichweite:	Bis zu 60m
Frequenzband:	UHF 863 - 865 MHz
Trägerfrequenz:	863,1 MHz
RF-Ausgangsleistung:	10 mW
Farbe:	Schwarz
Gewicht:	0,13 kg

#### **OMNITRONIC PARTY-8A Tragetasche**

Farbe:	Schwarz
Gewicht:	0,65 kg

#### **Lieferumfang:**

##### **1 x OMNITRONIC PARTY-8A Drahtlos-PA-System**

- 1 x Kompakt-Box
- 1 x Mikrofon
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Konformitätserklärung
- 2 x Batterie
- 1 x Akku

##### **1 x OMNITRONIC PARTY-8A Taschensender + Lavaliermikrofon 863,1 MHz**

- 1 x Sender
- 1 x Mikrofon
- 2 x Batterie

1 x Bedienungsanleitung  
1 x Konformitätserklärung

**1 x OMNITRONIC PORTY-8A Tragetasche**

1 x Tasche  
1 x Gurt