# FUTURELIGHT WDS-G4 Duo TX Drahtlos-DMX-Transceiver

DMX-Funkempfänger mit Technik von Wireless Solution

**Art.-Nr.: 51834024**

GTIN: 4026397631968

## Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

### Features:

- Zwei W-DMX-Transceiver von Wireless Solution in einem Gehäuse
- Umschaltung zwischen Sender- und Empfängerbetrieb per Knopfdruck
- Mit Drahtlos-DMX entfällt die aufwändige Verkabelung zwischen DMX-Controller und den DMX-gesteuerten Geräten in Lichtanlagen
- AFHSS-Technologie (Automatic Frequency Hopping Spread Spectrum) ermöglicht störungsfreien Betrieb auch neben weiteren Drahtlos-Geräten im 2,4-GHz-Band (wie z. B. WLAN und Bluethooth)
- Pro Sender können 1 bis 512 Empfänger bedient werden
- Gleichzeitiger Betrieb von bis zu 6 Sendern, dadurch Steuerung von 3072 DMX-Kanälen (6 DMX-Universen) möglich
- LED-Betriebs- und Funktionsanzeigen
- 2,4 GHz - weltweit anmelde- und gebührenfrei
- Kann bis zu 1024 DMX-Kanäle empfangen und verarbeiten
- Kann bis zu 1024 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über DMX; W-DMX by Wireless Solution; plug and play
- 2,4 GHz weltweit anmelde- und gebührenfrei
- Extrem geringe Latenz
- Reichweite von bis zu 500m bei Sichtweite
- (19") 48,3 cm Rackeinbau  1 HE
- Bis zu 6 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397631968

Gewicht: 2,35 kg

Länge: 0.54 m

Breite: 0.20 m

Höhe: 0.08 m

### Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Stromversorgung: | 230 V AC, 50 Hz |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| | |
|---|---|
| Gesamtanschlusswert: | 4 W |
| Schutzart: | IP20 |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über P-Con (blau),<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| DMX-Kanäle: | Eingang 1024<br>Ausgabe 1024 |
| DMX-Eingang: | 2 x 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 2 x 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Ansteuerung: | DMX; W-DMX by Wireless Solution; plug and play |
| Reichweite: | Bis zu 500m bei Sichtweite |
| Frequenzband: | 2,4 GHz |
| Trägerfrequenz: | 2,4 GHz |
| Paralellbetrieb: | Max. 6 Sender |
| Latenz: | < 5 ms |
| Modulation: | AFHSS |
| Farbe: | Schwarz |
| Gehäusebauform: | (19") 48,3 cm Rackeinbau  1 HE |
| Maße: | Breite: 48,3 cm<br>Tiefe: 16 cm<br>Höhe: 4,45 cm |
| Gewicht: | 1,98 kg |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.