

## EUROLITE LCD-8 DMX Dimmersteuerung

Lichtsteuerung 8 Kanäle

Art.-Nr.: 70064591

GTIN: 4026397119046



### Features:

- Kann als DMX-Steuerung oder analoge Lichtsteuerung (8 Kanäle) eingesetzt werden
  - 8 Kanalfader mit LED
  - Fade Time-Fader mit LED zur Einstellung der Step-Geschwindigkeit
  - Master-Fader mit LED zur Einstellung des Gesamt-Ausgangspegels
  - Audio-Fader mit LED zur Einstellung der Musik-Empfindlichkeit
  - Flashtaster pro Kanal und Master-Flash (Full On-Taste)
  - LED-Anzeige aller Modi
  - 0/10 V-Kanalausgang über zwei 8-polige DIN-Buchsen
  - 48 eingebaute Programme
  - Dimmer: Manuelle Kontrolle der Kanäle über Fader
  - Full On: Alle Kanäle werden gleichzeitig eingeschaltet
  - Programmgeschwindigkeit über Speed-Fader oder Tap Sync-Taste einstellbar
  - Musiksteuerung über externen Signalanschluss oder eingebautes Mikrofon
  - Audioeingang über Cinch-Buchse
  - Spannungsversorgung entweder über mitgeliefertes Netzteil oder über 18-20 V Lichtendstufe
  - Rackeinbau
  - Nur für professionelle Anwendung
- Gerät**
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397119046

Gewicht: 3,35 kg

Länge: 0.55 m

Breite: 0.25 m

Höhe: 0.13 m

### Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 6,00 W

Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 13,35 cm Höhe: 6,5 cm
Akkutyp:	1 x Nickel-Metallhydrid 3,6 V, über mitgeliefertes 15-18 V DC, 300 mA Netzteil oder optionales Dimmerpack
Anzahl Steuerkanäle:	8
Integrierte Programme:	48
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon oder Eingangsbuchse
Audio-Eingangsbuchse:	Cinch
Audio-Eingangsempfindlichkeit:	0,1-1 V
DMX512-Ausgang:	3-pol XLR-Einbaukupplung
Analoger Ausgang:	2 x 8-polige DIN-Buchse, 4 Kanäle
Ausgangsspannung:	0/10 V DC
Maße (L x B x H):	483 x 132 x 65 mm Rackeinbau mit 3 HE
Mindesteinbautiefe:	90 mm
Gewicht:	2,2 kg

### **Lieferumfang:**

1 x Gerät