

EUROLITE QuickDMX Funksender

Kompakter DMX-Funksender 2,4 GHz

Art.-Nr.: 70064700

GTIN: 4026397509526



Listenpreis: 77.23 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- Benutzerfreundlicher 3-poliger XLR-Stecker (male) mit schwenkbarer Antenne
- Mit Drahtlos-DMX entfällt die aufwändige Verkabelung zwischen DMX-Controller und den DMX-gesteuerten Geräten in Lichnanlagen
- Durch GFSK-Modulation mit 78 Kanälen störungsfreier Betrieb auch neben weiteren QuickDMX-Sendern und anderen Drahtlos-Geräten im 2,4-GHz-Band (wie z. B. W-LAN und Bluetooth)
- Gleichzeitiger Betrieb von bis zu 6 Sendern, dadurch Steuerung von 3072 DMX-Kanälen (6 DMX-Universen) möglich
- Pro Sender können 1 bis 512 QuickDMX-Empfänger bedient werden
- Plug & Play: Einfache und schnelle Inbetriebnahme mit einem Taster zum Verbinden/Trennen von QuickDMX-Empfängern
- LED-Funktionsanzeige
- Transceiver, verwendbar als Sender und Empfänger
- Spannungsversorgung über mitgeliefertes Netzteil
- 2,4 GHz ISM-Band - weltweit anmelde- und gebührenfrei
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über QuickDMX eingebaut; DMX
- Hat eine Reichweite von bis zu 400m

Logistic

EAN / GTIN: 4026397509526

Gewicht: 0,21 kg

Länge: 0.14 m

Breite: 0.12 m

Höhe: 0.06 m

Technische Daten:

Spannungsversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz
5 V DC 1 A

Schutzart: IP20

Stromanschluss:	Stromeinspeisung Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
DMX-Kanäle:	Ausgabe 512
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M)
Ansteuerung:	QuickDMX eingebaut; DMX
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Modulation:	GFSK
Parallelbetrieb:	Max. 6 Sender
Reichweite:	400 m
Farbe:	Silber
Maße:	Länge: 21,2 cm Durchmesser: Ø 1,8 cm
Gewicht:	150 g