



Listenpreis: 106.98 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- Automatische Umschaltung zwischen Sender- und Empfängerbetrieb
- Mit Drahtlos-DMX entfällt die aufwändige Verkabelung zwischen DMX-Controller und den DMX-gesteuerten Geräten in Lichtanlagen
- Durch GFSK-Modulation mit 78 Kanälen störungsfreier Betrieb auch neben weiteren QuickDMX-Transceiver und anderen Drahtlos-Geräten im 2,4-GHz-Band (wie z. B. WLAN und Bluetooth)
- Pro Sender können 1 bis 512 QuickDMX-Empfänger bedient werden
- LED-Funktionsanzeige
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle empfangen und verarbeiten
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über DMX; QuickDMX; plug and play
- Reichweite von bis zu 400m
- Bis zu 6 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben

Logistic

EAN / GTIN: 4026397532159

Gewicht: 0,36 kg

Länge: 0.14 m

Breite: 0.12 m

Höhe: 0.06 m

Technische Daten:

| | |
|------------------|--|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz 5V DC 500 mA |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über USB C (W) Einbauversion Stromanschlusskabel für USB A Netzanschluss (mitgeliefert) |
| DMX-Kanäle: | Eingang 512 Ausgabe 512 |
| DMX-Eingang: | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion |

| | |
|----------------------|---|
| DMX-Ausgang: | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Ansteuerung: | DMX; QuickDMX; plug and play |
| Reichweite: | Bis zu 400m |
| Trägerfrequenz: | 2,4 GHz |
| Parallelbetrieb: | Max. 6 Sender |
| RF-Ausgangsleistung: | 19 dBm |
| Modulation: | GFSK |
| Farbe: | Schwarz |
| Maße: | Breite: 21,2 cm Tiefe: 10 cm Höhe: 7,5 cm |
| Gewicht: | 0,29 kg |

Lieferumfang:

- 1 x Gerät
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Externes Netzteil
- 1 x USB-Kabel
- 1 x Antenne
- 1 x Konformitätserklärung